

D8C



SmartDisplay



Mehrseitige Anzeige



SmartLabel



Plug & Play



USB-Anschluss

Stilvolles Erweiterungsmodul der D8xx-Serie

Das Snom D8C ist ein Erweiterungsmodul für alle Endgeräte der D8xx Serie. Das Erweiterungsmodul besitzt ein großes, hochauflösendes Farbdisplay mit einer sehr übersichtlichen Benutzeroberfläche. Per USB via Plug & Play an das Telefon angeschlossen, erweitert das

Snom D8C die Telefone der D8xx-Serie um einen weiteren, großen Bildschirm und vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.

Grundlagen

- Produktinformation
 - Erweiterungsmodul D8C
 - gunmetal-schwarz (PN 00004562, EAN 4260059583534, UPC 811819013538)
 - weiß (PN 00004794, EAN 4262377562086, UPC 810100352080)
 - Betriebssystem: Linux
- Verwendung: Innenräume, Schreibtisch
- Kaskadierung von bis zu 3 Modulen¹

Abmessungen und Gewicht

- Abmessungen (L x B x T, ca.) ohne Standfuß
 - 210 mm x 140 mm x 43 mm
- Abmessungen (H x B x T, ca.) mit Standfuß (fester Aufstellwinkel 40°)
 - 155 mm x 118 mm x 170 mm
- Gewicht (ca.)
 - 400 g ohne Standfuß
 - 455 g mit Standfuß

Display und Anzeigen

- Display
 - TFT-Flüssigkristallanzeige (LCD), True Color, hintergrundbeleuchtet
 - Display-Diagonale: 6,86" (172 mm)
 - Abmessungen (B x H): 60 mm x 161 mm
 - Auflösung: 1.280 x 480 Pixel
- 23 LED-Anzeigen
 - Anzeige des Funktionstasten-Status: 20 mehrfarbige LEDs
 - Seitentasten-Anzeige: 3 grüne LEDs

Funktionstasten

- Insgesamt 23 Tasten
 - 20 SmartLabel-Tasten (mit mehrfarbiger LED)
 - Tastenbelegung von bis zu 60 Funktionen (20 Tasten x 3 Seiten)

- 3 dedizierte Funktionstasten: Seite 1/2/3

Schnittstellen und Anschlüsse

- Stromversorgung
 - USB-Stromversorgung: 5 V
 - Netzteil:¹ 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
- Anschlüsse
 - Kaskadierung | USB-Stromversorgung | [USB-Headsets und anderes Zubehör](#)
 - USB 2.0 Typ A-Buchse
 - USB 2.0 Typ A-Stecker
 - Netzteil:¹ koaxiale Hohlstecker-Buchse

Benutzeroberflächen und Inbetriebnahme

- Plug & Play
- Über das angeschlossene Telefon vollständig konfigurierbar
- Anpassung
 - Unterstützt Themen und Symbole
 - Unterstützt benutzerdefinierte Hintergrundbilder

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur
 - 0 °C - +35 °C
- Lager-Temperatur
 - -10 °C - +45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend)
 - 5 % - 95 %

Packungsinhalt

- Hardware
 - Erweiterungsmodul D8C
 - Standfuß
 - Befestigungsschrauben
- Dokumentation
 - [Schnellstart-Anleitung / Sicherheitsanweisungen](#)

Snom-Zubehör

- Netzteil¹ Snom 10 W PSU (PN 00004570)
- Netzteil³ Snom 15 W PSU (PN 00004715)



Kompatible Snom-Geräte

- IP-Tischtelefon (USB)²
 - D810W (PN 00004737, PN 00004792)
 - D812 (PN 00004690)
 - D815W (PN 00004691)
 - D815WB (PN 00004727, PN 00004793)
 - D862 (PN 00004535)
 - D865 (PN 00004536)



- D892M (PN 00004539)
- D895M (PN 00004540)



- DECT-Headset über USB A170C (PN 00004733)
- BT-Headset über Bluetooth-Dongle
 - Monaural: A350M (PN 00004658)
 - Binaural: A350D (PN 0000)
- Kabelgebundenes Headset über USB
 - Monaural: A330M (PN 00004597)
 - Binaural: A330D (PN 00004598)
- **DECT-USB-Dongle:** A230 (PN 00004386)
- **WLAN-USB-Dongle** A210 (PN 00004384)



¹ Wenn an ein Telefon zwei oder drei Module angeschlossen werden, muss das separat erhältliche Netzteil an das zweite Modul in der Kette angeschlossen werden

² Benötigt mindestens 10.1.180.0 Firmware

³ Nur für D892M / D895M

Serien-Überblick



D8C



D812



D815W



D815WB



D862



D865



D892M



D895M

Hinweise und Haftungsausschluss

[Weitere Informationen: D8C-Webseite](#) | [Snom Service Hub D8C](#) | [Schnellstart-Anleitung D8C / Sicherheitsanweisungen D8C](#) | [Kurzanleitung D8C](#) | [Typengenehmigung](#) | [Garantieinformation](#) | [Unternehmensstandorte](#)

Snom sowie die Namen der Snom-Produkte und die Snom-Logos sind gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology GmbH. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Snom Technology GmbH behält sich jederzeit das Recht auf Überarbeitung und Änderung dieses Dokumentes vor, ohne verpflichtet zu sein, die vorgenommenen Änderungen anzukündigen oder mitzuteilen. Trotz der angewandten Sorgfalt bei der Zusammenstellung und Präsentation der Informationen in diesem Dokument können sich Daten zwischenzeitlich geändert haben. Daher übernimmt Snom keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen. Jegliche Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, sofern diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf seiten von Snom beruhen oder sofern keine Haftung aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen eintritt.