

# A5E



## Stromversorgung per Power over Ethernet (PoE) nachrüsten

Der Snom A5E PoE-Injektor ermöglicht es eine Stromversorgung per Power over Ethernet (PoE) nachzurüsten. Hierfür wird einfach das ankommende Netzkabel zum Telefon in den Eingang des Snom A5E gesteckt und mit einem zweiten Netzkabel (nicht beiliegend) an das Telefon angeschlossen.

Sobald Sie nun das Snom A5E in die Steckdose stecken, wird Ihr Snom Gerät mit dem nötigen Strom versorgt, da das Snom A5E Strom bis zur PoE-Klasse 3 bietet, können Sie jedes Snom Gerät welches via PoE Strom bezieht, somit anschließen.

## Grundlagen

- Produktinformation
  - 1 × PoE-Injektor | weiß | PN 00004679<sup>1</sup>

- USA: 100 - 125 V AC
- Ausgangsstrom
  - EU: 16 A, UK: 11 A, USA, AU: 10 A

## Abmessungen und Gewicht

- Abmessungen (H × B × T, ca.)
  - 150 mm × 68 mm × 76 mm
- Gewicht (ca.): 291 g

## Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur
  - 0 °C - +35 °C
- Lager-Temperatur
  - -10 °C - +45 °C

## Anzeigen

- Anzeige verschiedener Statusinformationen: 1 grüne LED

## Packungsinhalt

- Hardware
  - 1 × PoE-Injektor<sup>1</sup>
- Dokumentation
  - [Schnell-Installationsanleitung](#)

## Schnittstellen und Anschlüsse

- Stromversorgung<sup>1</sup>
  - Eingangsspannung
    - EU & UK, AU: 220 - 250 V AC, 50 - 60 Hz
    - USA: 100 - 125 V AC, 50 - 60 Hz
  - Energieverbrauch im Leerlauf 2,0 W
  - Energieverbrauch bei Vollast 21,0 W
- Anschlüsse
  - Netzwerkanbindung (LAN): 2 × RJ45 (8P8C)-Buchsen
    - Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbit/s
    - IEEE 802.3af, Klasse 0 - 3
    - Ausgangsspannung: 44 - 57 V DC
    - Ausgangsleistung: 15,4 W
  - AC-Buchse<sup>1</sup>
    - Ausgangsspannung
      - EU & UK, AU: 220 - 250 V AC

## Snom-Zubehör und kompatible Geräte

- [IP-Tischtelefon](#)
  - D1xx, D3xx, D7xx, D8xx
- [Spezial-Lösungen](#)
  - PA1+, SP800
- [Basisstationen](#)
  - M100 SC, M400, M500, M900, M900 Outdoor
- [Hotel/Gästezimmer-Telefone](#)
  - HM201, HD30L, HD300, HD1xx, HD3xxW
- [Konferenztelefon](#)
  - C620, C520

## Serien-Überblick



10 W PSU



A5 (EoS)<sup>2</sup>



A5E

<sup>1</sup> Das Gerät wird mit dem passenden Netzstecker und/oder der passenden Steckdose für Ihr Land geliefert.

<sup>2</sup> EoS (Verkaufsende)

## Hinweise und Haftungsausschluss

Weitere Informationen: [Snom A5E-Webseite](#) | [Snom Service](#)

[Hub](#) | [Typengenehmigung](#) | [Herstellergarantie](#) | [Unternehmensstandorte](#)

Snom sowie die Namen der Snom-Produkte und die Snom-Logos sind gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology GmbH. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Snom Technology GmbH behält sich jederzeit das Recht auf Überarbeitung und Änderung dieses Dokumentes vor, ohne verpflichtet zu sein, die vorgenommenen Änderungen anzukündigen oder mitzuteilen. Trotz der angewandten Sorgfalt bei der Zusammenstellung und Präsentation der Informationen in diesem Dokument können sich Daten zwischenzeitlich geändert haben. Daher übernimmt Snom keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen. Jegliche Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, sofern diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf seiten von Snom beruhen oder sofern keine Haftung aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen eintritt.