

A5E



Sisteminize "Ethernet Üzerinden Güç" (PoE – Power Over Ethernet) işlevini ekleyin

Snom A5E PoE Enjektörü, "Ethernet Üzerinden Güç" (PoE – Power Over Ethernet) işlevini kullanarak bir güç kaynağı eklemeyi mümkün kılar. Gelen ağ kablosunu telefondaki Snom A5E'nin girişine takın ve ikinci bir ağ kablosuyla (dahil değildir) telefona

bağlayın. Snom A5E'yi elektrik prizine taktığınız anda Snom cihazınıza güç verilecektir. Snom A5E, PoE Sınıf 3'e kadar güç sağladığından, PoE üzerinden güç çeken herhangi bir Snom cihazını bağlayabilirsiniz.

Temel bilgiler

- Ürün bilgisi
 - 1 x PoE enjektörü | beyaz | PN 00004679¹

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (Y x G x D, yakl.)
 - 150 mm x 68 mm x 76 mm
- Ağırlık (yaklaşık): 291 g

Göstergeler

- Çok amaçlı durum göstergesi: 1 yeşil LED

Arayüzler ve bağlantılar

- Güç seçenekleri¹
 - Giriş voltajı
 - AB ve İngiltere, AU versiyonu: 220 - 250 V AC, 50 - 60 Hz
 - ABD: 100 - 125 V AC, 50 - 60 Hz
 - Bekleme modu güç tüketimi 2,0 W
 - Tam mod güç tüketimi 21,0 W
- Kablolu arayüzler
 - Ağ bağlantısı (LAN): 2 x RJ45 (8P8C) soket
 - Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbit/sn
 - IEEE 802.3af, sınıf 0 - 3
 - Çıkış voltajı: 44 - 57 V DC
 - Çıkış gücü: 15,4 W
 - AC soket¹
 - Çıkış voltajı
 - AB ve İngiltere, AU versiyonu: 220 - 250 V AC

- ABD: 100 - 125 V AC
- Çıkış akımı
 - AB: 16 A, Birleşik Krallık: 11 A, ABD, AU versiyonu: 10 A

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı
 - 0 °C - +35 °C
- Çalışmama sıcaklığı
 - -10 °C - +45 °C

Paket içeriği

- Donanım
 - 1 x PoE enjektörü¹
- Belgeler
 - Hızlı Kurulum Kılavuzu

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- IP masa telefonu
 - D1xx, D3xx, D7xx, D8xx
- Özel uygulama cihazı
 - PA1+, SP800
- Baz istasyonları
 - M100 SC, M400, M500, M900, M900 Outdoor
- Konaklama sektörü telefonları
 - HM201, HD30L, HD300, HD1xx, HD3xxW
- Konferans telefon
 - C620, C520

Seriye Genel Bakış



10 W PSU



A5 (EoS)²



A5E

¹ Cihaz, ülkenizdekiyle uyumlu bir elektrik fişi ve/veya soketiyle birlikte tedarik edilir.

² EoS (End of sale - Satış Sonu)

Sorumluluk Reddi

Daha fazla bilgi: [Snom A5E web sayfası](#) | [Snom Service Hub](#) | [Tip Onayları](#) | [Garanti Bilgileri](#) | [Şirket lokasyonları](#)

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.