

D3



SmartDisplay



SmartLabel



Plug & Play



Port USB

Łatwy w użyciu moduł rozszerzeń o wysokiej rozdzielczości

Snom D3 to optymalny moduł rozszerzający dla telefonów biurowych Snom serii D3xx ze złączem USB. Moduł ten zapewnia użytkownikom, którzy wykonują wiele połączeń, większą elastyczność i produktywność dzięki 18 programowalnym klawiszom LED SmartLabel z funkcjami takimi jak wstrzymanie linii, szybkie wybieranie, wskazanie numeru wewnętrznego i obecności. Snom D3 z czarno-białym

wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości może być łatwo podłączony poprzez plug-and-play za pomocą kabla USB. Można połączyć szeregowo do trzech modułów rozszerzeń, aby znacznie rozszerzyć zakres funkcji. W ten sposób można uzyskać do 54 dodatkowych przycisków funkcyjnych.

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - Moduł rozszerzeń D3 | czarny | PN 00004327
 - System operacyjny: Linux
- Ustawienie
 - wewnątrz pomieszczeń, biurko
- Możliwość podłączenia do 3 modułów

Wymiary i waga

- Wymiary (Dł. × Szer. × Wys., ok.)
 - 140 mm × 170 mm × 80 mm
- Waga (ok.)
 - 300 g

Wyświetlacz i wskaźniki

- Wyświetlacz
 - TFT wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), graficzny, monochromatyczny, podświetlany
 - Przekątna wyświetlacza: 4,0"
 - Rozmiar (Dł. × Wys.): 92 mm × 42 mm
 - Rozdzielczość: 384 × 160 pikseli
- Wskaźnik stanu przycisku funkcyjnego: 18 wielokolorowych diod LED

Klawisze funkcyjne

- 18 klawiszy SmartLabel (z wielokolorowymi diodami LED)

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
 - Zasilanie przez USB: 5 V
 - Zasilacz:¹ 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
- Interfejsy przewodowe
 - Łączenie kaskadowe | Zasilanie przez USB | [Podłączenia słuchawek USB i innych akcesoriów](#)
 - port USB 2.0 typu A
 - port USB 2.0 typu B
 - Zasilacz:¹ koncentryczne złącze zasilacza

Interfejsy użytkownika i konfiguracja

- Plug & Play
- Konfigurowalny z poziomu podłączonego aparatu IP

Warunki środowiska

- Temperatura otoczenia podczas pracy: 0 °C - +35 °C
- Temperatura spoczynku: -10 °C - +45 °C
- Wilgotność (bez kondensacji): 5 % - 95 %

Zawartość opakowania

- Hardware
 - Moduł rozszerzeń D3
 - Kable USB-A - USB-B
 - Podnózek
- Dokumentacja
 - [Przewodnik szybkiej instalacji](#)

Akcesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- Zasilacz¹
 - UE i UK: [Snom 10 W PSU \(PN 00004570\)](#)
 - Ameryki: [Snom 10 W PSU \(PN 00004571\)](#)
- Dongle USB
 - WLAN: [A210 \(PN 00004384\)](#)
 - DECT: [A230 \(PN 00004386\)](#)
- Przewodowy zestaw słuchawkowy przez USB
 - Jednuszny: [A330M \(PN 00004597\)](#)
 - Dwuuszny: [A330D \(PN 00004598\)](#)
- Zestaw słuchawkowy DECT przez USB (DECT)
 - [A150 \(PN 00004388\)](#)
- Telefon stacjonarny IP (USB)
 - [D315 \(PN 00004258\)](#)
 - [D335 \(PN 00004390\)](#)
 - [D385 \(PN 00004340\)](#)
 - [D385N \(PN 00004600\)](#)



10 W PSU



A210



A230



A330M



A330D



A150



D315



D335



D385 /
D385N

¹ Gdy dwa lub trzy moduły są używane z jednym telefonem, należy podłączyć oddzielny zasilacz do drugiego modułu

Przegląd serii



D315



D335



D385 / D385N



D3

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa Snom D3](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian przed lub po fakcie. Choć przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dokończono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.