

D335



Sensore di
luminosità



Sensore di
prossimità



Porta USB



Power over
Ethernet
(PoE)



IPv6 & IPv4



Gigabit
Ethernet



Supporto
cuffie



Sicurezza
(TLS & SRTP)



SmartLabel

Funzionalità abbinata a un sensore di prossimità

Lo Snom D335 ha un display a colori TFT ad alta risoluzione contornato da 8 tasti SmartLabel con LED multicolore. Grazie al processore di segnale digitale (DSP) integrato, offre anche una qualità audio HD per le chiamate. Il vero punto forte del dispositivo, tuttavia, è il sensore di prossimità intelligente integrato, che controlla l'interfaccia utente del telefono. Quando la mano

dell'utente si avvicina al telefono, il display si attiva rivelando le informazioni sull'assegnazione dei tasti. Altre caratteristiche includono uno switch Gigabit a 2 porte integrato con Power over Ethernet (PoE), porta USB e molto altro.

Informazioni generali

- Informazioni sul prodotto
 - Telefono da tavolo IP D335 | nero | PN 00004390
 - Sistema operativo: Linux
- Utilizzo: In ambienti interni, su tavolo/scrivania, montaggio a parete

Dimensioni e peso

- Dimensioni (L × P × A, ca.)
 - 198 mm × 198 mm × 120 mm
- Peso (ca.):
 - 800 g

Display e indicatori

- Display
 - Display TFT a cristalli liquidi (LCD), reclinabile, True Color, retroilluminato
 - Dimensione (diagonale): 2,8" (71 mm)
 - Dimensione (L × A): 54 mm × 41 mm
 - Risoluzione: 320 × 240 pixel
- 10 indicatori LED
 - Indicazione dello stato della chiamata: 1 LED rosso
 - Indicazione dei messaggi in segreteria (MWI): 1 LED rosso
 - Indicazione dello stato dei tasti funzione: 8 LED multicolore

Tastiera e tasti funzione

- 41 tasti fisici totali
 - 12 tasti (tastierino telefonico standard ITU)
 - Tasto di navigazione a 4 direzioni
 - 4 tasti funzione sensibili al contesto
 - Tasti funzione programmabili:

- 8 tasti SmartLabel (con LED multicolore)
- Funzioni mappabili sui tasti: fino a 32 (8 tasti × 4 pagine)
- 5 tasti audio dedicati
 - Muto
 - Vivavoce
 - Cuffia
 - Volume + / - (basculante)
- 8 tasti funzione dedicati
 - Conferma
 - Annulla
 - DND
 - Messaggio (con LED rosso)
 - Rubrica
 - Menù
 - Trasferimento
 - Pagina
- Blocco tasti

Dispositivi, codec e caratteristiche audio

- Microfono della base | Altoparlante della base
 - Modalità vivavoce: Full duplex, Audio a banda larga
- Ricevitore con cavo
 - Microfono del ricevitore | Altoparlante del ricevitore
 - Compatibile con apparecchi acustici (HAC)
- Codec audio
 - G.711 (A-law, μ -law), G.722, G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
- Multifrequenza a doppio tono (DTMF / RFC2833)
 - SIP-INFO, in-band, out-of-band
- Caratteristiche correlate
 - Suonerie assegnabili integrate
 - Comfort Noise Generator (CNG)
 - Voice Activity Detection (VAD)

Interfacce e connessioni

- Alimentazione
 - [Power over Ethernet \(PoE\)](#)
 - IEEE 802.3af, class 3 | IEEE 802.3az³
 - Alimentatore¹
 - 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
- Interfacce per cavi
 - Alimentatore: jack coassiale
 - Connettività di rete: 2 prese RJ45-8P8C (NET/PC) → Gigabit Ethernet (GbE)
 - [Cuffie USB e altri accessori](#): porta USB 2.0 tipo A
 - Ricevitore con cavo: presa RJ9-4P4C
 - Cuffie: presa RJ9-4P4C
 - [Adattatore EHS](#):¹ presa RJ12-6P6C
- Interfacce wireless
 - [WLAN](#): opzionale tramite A210¹
- Sensori
 - Sensore di sgancio
 - Sensore di luce ambientale
 - Sensore di prossimità

Interfacce utente e configurazione

- [Configurazione tramite interfaccia web \(WUI\)](#)
 - Accesso protetto da password
 - Secure web server/client (HTTPS)
- [Configurazione tramite interfaccia utente del telefono \(PUI\)](#)
- [Computer telephony integration \(CTI\)](#)
 - [uaCSTA over SIP](#), [CSTA over HTTP\(S\)](#)
- [Configurazione automatica tramite provisioning](#)
 - Caricamento di impostazioni e firmware tramite HTTP, HTTPS, TFTP

- Opzioni di provisioning DHCP supportate [66](#) / [67](#)
- [Supporto del servizio di provisioning sicuro di Snom \(SRAPS\)](#)
- Funzionalità Plug & Play (PNP)
- [Gestione remota tramite i protocolli TR-069 / TR-069 Annex G \(TR-111\)](#)
- Personalizzazione
 - [Browser XML](#)
- Localizzazione
 - [Lingue](#)
 - Fuso orario, tono di chiamata
- Diagnostica
 - Traccia SIP / PCAP
 - Syslog

Tecnologie e protocolli di rete

- Tecnologie di rete
 - [OpenVPN](#), [VLAN \(IEEE 802.1q\)](#)
- Protocolli e tecniche relative al VoIP
 - [SIP](#), [SDP](#), [RTP](#), [RTCP](#), RTCP-XR, metodo SIP REFER, rport (RFC 3581), [ENUM](#), ICE, [STUN](#)
- Protocolli VoIP sicuri
 - [SIPS \(SIP over TLS\)](#), [SRTP](#), [SRTCP](#)
- Protocolli di rete
 - IPv4 / IPv6 (dual stack), [DHCP](#), NTP, [LDAP](#), [LLDP-MED](#), HTTP, [TFTP](#), [L2TP](#)
- Protocolli di rete sicuri
 - [TLS V1.2](#), HTTPS, [IEEE 802.1X \(EAPoL\)](#)
- Protocolli di gestione remota
 - [TR-069](#), TR-069 Annex G (precedentemente TR-111), [uaCSTA over SIP](#), [CSTA over HTTP\(S\)](#)

Rubrica e funzioni di chiamata

- 12 identità / account SIP
 - Fino a 12 chiamate simultanee
- Rubrica
 - LDAP (rubrica centralizzata sul server)
 - Rubrica locale fino a 1.000 voci
- Funzioni chiamata in uscita
 - Composizione rapida tramite tasti funzione
 - Composizione da URL
 - Dial plan locale
 - Ricomposizione del numero (tramite l'elenco delle chiamate effettuate)
 - Ricomposizione automatica su occupato
 - Riconoscimento ID chiamante (CLIP)
 - Calling Line Identification Restriction (CLIR)
 - Ripetizione chiamata su occupato/non raggiungibile²
 - Interfono
 - Paging Multicast
- Funzioni chiamata in arrivo
 - Avviso di chiamata
 - **Blocco chiamate:** lista di rifiuto automatico, chiamate anonime, Non disturbare (DND)
 - Accettazione automatica delle chiamate

- Deviazione delle chiamate
- Funzioni chiamata attiva
 - Microfono muto
 - Messa in attesa
 - Musica d'attesa²
 - Trasferimento senza annuncio
 - Transferimento con annuncio
 - Conferenza locale a 3 vie (2+1)
 - Parcheggio e ripresa della chiamata²
 - Client Matter Code (CMC)²
- Caratteristiche correlate
 - Cronologia chiamate perse, ricevute, in uscita, rifiutate e deviate
 - Monitoraggio degli interni (BLF), pickup delle chiamate²

Contenuto della confezione

- Hardware
 - Telefono da tavolo IP D335
 - Piedistallo
 - Ricevitore con cavo
 - Cavo Ethernet
- Documentazione
 - Guida all'installazione rapida
 - Licenza Pubblica Generale (GNU)

Interoperabilità



Condizioni ambientali

- Temperatura di funzionamento: 0 °C - +35 °C
- Temperatura di stoccaggio: -10 °C - +45 °C
- Umidità (senza condensa): 5 % - 95 %

Accessori Snom e dispositivi compatibili

- Iniettore PoE
 - A5E (PN 00004079)
- Alimentatore
 - Snom 10 W PSU (PN 00004570)
- Dongle USB
 - WLAN: A210 (PN 00004384)
 - DECT: A230 (PN 00004386)
- Adattatore EHS
 - EHS Advanced 2.0 (PN 00002362)

- Cuffie con cavo tramite RJ9
 - Biaurale: A310D (PN 00004626)
 - Monoaurale: A100M (PN 00004341), A310M (PN 00004624)
- Cuffie con cavo tramite USB
 - Biaurale: A330D (PN 00004598)
 - Monoaurale: A330M (PN 00004597)
- Cuffie DECT tramite RJ9 / USB
 - A170C (PN 00004733)
- Cuffia BT tramite dongle Bluetooth
 - A350M (PN 00004658)
- Vivavoce per conferenze wireless (USB)
 - C300 (PN 00004584)



A5E



10 W PSU



A210



A230



EHS 2.0



C300



A100M



A170C



A310D



A310M



A330D



A330M



A350M

Panoramica della serie



D335



D385 / D385N

¹ Disponibile opzionalmente

² Se supportato dal PBX

³ Opzionale via software

Disclaimer

Ulteriori informazioni: [Pagina web D335](#) | [Snom Service Hub D335](#) | [Guida all'installazione rapida D335](#) | [Manuale d'uso D335](#) | [Licenza Pubblica Generale \(GNU\)](#) | [Omologazioni](#) | [Informazioni di garanzia](#) | [Sedi aziendali](#)

Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero aver già subito variazioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.