

D385 / D385N



Bluetooth
(solo D385)



Porta USB



Power over
Ethernet
(PoE)



IPv6 & IPv4



Gigabit
Ethernet



Supporto
cuffie



SmartDisplay



Sicurezza
(TLS & SRTP)



OpenVPN

Il perfetto mix di eleganza e tecnologia all'avanguardia

Con la sua vasta gamma di funzioni e il design moderno, Snom D385 segna la prossima generazione di telefoni fissi Snom VoIP e si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente d'ufficio. Oltre a un display a colori inclinabile ad alta risoluzione, il telefono dispone anche di un design

moderno e chiaro. Grazie allo Snom SmartScreen, la noiosa etichettatura dei tasti funzione è finalmente un ricordo del passato.

Varianti di prodotto



D385 | PN 00004340



D385N | PN 00004600

Informazioni generali

- Informazioni sul prodotto
 - Telefono da tavolo IP | Ricevitore con cavo | nero
 - D385 (PN 00004340)
 - D385N (PN 00004600)
 - Sistema operativo: Linux
- Utilizzo: In ambienti interni, su tavolo/scrivania, montaggio a parete

Dimensioni e peso

- Dimensioni (L × P × A, ca.)
 - 185 mm × 250 mm × 120 mm
- Peso (ca.):
 - 880 g

Display e indicatori

- Display
 - Display TFT a cristalli liquidi (LCD): reclinabile, True Color, retroilluminato
 - Dimensione (diagonale): 4,3" (109 mm)
 - Dimensione (L × A): 95 mm × 54 mm
 - Risoluzione: 480 × 272 pixel
- SmartDisplay
 - Display TFT a cristalli liquidi (LCD): monocromatico, grafico
 - Dimensione (diagonale): 2,8" (70 mm)
 - Dimensione (L × A): 66 mm × 23 mm
 - Risoluzione: 254 × 100 pixel
- 14 indicatori LED
 - Indicazione dello stato della chiamata: 1 LED rosso

- Indicazione dei messaggi in segreteria (MWI): 1 LED rosso
- Indicazione dello stato dei tasti funzione: 12 LED multicolore

Tastiera e tasti funzione

- 46 tasti fisici totali
 - 12 tasti (tastierino telefonico standard ITU)
 - Tasto di navigazione a 4 direzioni
 - 4 tasti funzione sensibili al contesto
 - Tasti funzione programmabili:
 - 12 tasti SmartLabel (con LED multicolore)
 - Funzioni mappabili sui tasti: fino a 48 (12 tasti × 4 pagine)
- 5 tasti audio dedicati
 - Muto
 - Vivavoce
 - Cuffia
 - Volume + / - (basculante)
- 9 tasti funzione dedicati
 - Conferma
 - Annulla
 - DND
 - Messaggio (con LED rosso)
 - Rubrica
 - Menù
 - Trasferimento
 - Messa in attesa
 - Pagina
- Blocco tasti

Interfacce e connessioni

- Alimentazione
 - [Power over Ethernet \(PoE\)](#): IEEE 802.3af, class 3
 - Alimentatore:² 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
- Interfacce per cavi
 - Alimentatore: jack coassiale
 - Connettività di rete: 2 prese RJ45-8P8C (NET/PC) → Gigabit Ethernet (GbE)
 - [Cuffie USB e altri accessori](#): porta USB 2.0 tipo A
 - Ricevitore con cavo: presa RJ9-4P4C
 - Cuffie: presa RJ9-4P4C
 - [Adattatore EHS](#):² presa RJ12-6P6C
- Interfacce wireless
 - Supporto per cuffie di terze parti: Bluetooth 4.0, classe 2¹
 - Connettività di rete: [WLAN opzionale tramite A210](#)²
- Sensori
 - Sensore di sgancio

Dispositivi, codec e caratteristiche audio

- Ricevitore con cavo
Compatibile con apparecchi acustici (HAC)
- Modalità vivavoce
 - Audio a banda larga
- Codec audio
 - G.711 (A-law, μ -law), G.722, G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
- Multifrequenza a doppio tono (DTMF / RFC2833)
 - SIP-INFO, in-band, out-of-band

- Caratteristiche correlate
 - Suonerie assegnabili integrate
 - Comfort Noise Generator (CNG)
 - Voice Activity Detection (VAD)

Interfacce utente e configurazione

- [Configurazione tramite interfaccia web \(WUI\)](#)
 - Accesso protetto da password
 - Secure web server/client (HTTPS)
- [Configurazione tramite interfaccia utente del telefono \(PUI\)](#)
- [Computer telephony integration \(CTI\)](#)
 - [uaCSTA over SIP](#), [CSTA over HTTP\(S\)](#)
- [Configurazione automatica tramite provisioning](#)
 - Caricamento di impostazioni e firmware tramite HTTP, HTTPS, TFTP
 - Opzioni di provisioning DHCP supportate 66 / 67
 - [Supporto del servizio di provisioning sicuro di Snom \(SRAPS\)](#)
 - Funzionalità Plug & Play (PNP)
 - [Gestione remota tramite i protocolli TR-069 / TR-069 Annex G \(TR-111\)](#)
- Personalizzazione
 - [Browser XML](#)
- Localizzazione
 - [Lingue](#)
 - Fuso orario, tono di chiamata
- Diagnostica
 - Traccia SIP / PCAP
 - Syslog

Tecnologie e protocolli di rete

- Bluetooth: 4.0+EDR, classe 2¹
- Tecnologie di rete
 - OpenVPN, VLAN (IEEE 802.1q)
- Protocolli e tecniche relative al VoIP
 - SIP, SDP, RTP, RTCP, RTCP-XR, metodo SIP REFER, rport (RFC 3581), ENUM, ICE, STUN
- Protocolli VoIP sicuri
 - SIPS (SIP over TLS), SRTP, SRTCP
- Protocolli di rete
 - IPv4 / IPv6 (dual stack), DHCP, NTP, LDAP, LLDP-MED, HTTP, TFTP, L2TP
- Protocolli di rete sicuri
 - TLS V1.2, HTTPS, IEEE 802.1X (EAPoL)
- Protocolli di gestione remota
 - TR-069, TR-069 Annex G (precedentemente TR-111), uaCSTA over SIP, CSTA over HTTP(S)

Rubrica e funzioni di chiamata

- 12 identità / account SIP
 - Fino a 12 chiamate simultanee
- Rubrica
 - LDAP (rubrica centralizzata sul server)
 - Rubrica locale fino a 1.000 voci
- Funzioni chiamata in uscita
 - Composizione rapida tramite tasti funzione
 - Composizione da URL
 - Dial plan locale
 - Ricomposizione del numero (tramite l'elenco delle chiamate effettuate)
 - Ricomposizione automatica su occupato
 - Riconoscimento ID chiamante (CLIP)
 - Calling Line Identification Restriction (CLIR)
 - Ripetizione chiamata su occupato/non raggiungibile³
 - Interfono

- Paging Multicast
- Funzioni chiamata in arrivo
 - Avviso di chiamata
 - **Blocco chiamate:** lista di rifiuto automatico, chiamate anonime, Non disturbare (DND)
 - Accettazione automatica delle chiamate
 - Deviazione delle chiamate
- Funzioni chiamata attiva
 - Microfono muto
 - Messa in attesa
 - Musica d'attesa³
 - Trasferimento senza annuncio
 - Transferimento con annuncio
 - Conferenza locale a 3 vie (2+1)
 - Parcheggio e ripresa della chiamata³
 - Client Matter Code (CMC)³
- Caratteristiche correlate
 - Monitoraggio degli interni (BLF), pickup delle chiamate³
 - Cronologia chiamate perse, ricevute, in uscita, rifiutate e deviate

Condizioni ambientali

- Temperatura di funzionamento: 0 °C - +35 °C
- Temperatura di stoccaggio: -10 °C - +45 °C
- Umidità (senza condensa): 5 % - 95 %

Contenuto della confezione

- Hardware
 - Telefono da tavolo IP D385 / D385N
 - Piedistallo
 - Ricevitore con cavo
 - Cavo Ethernet
- Documentazione
 - Guida all'installazione rapida
 - Licenza Pubblica Generale (GNU)

Accessori Snom e dispositivi compatibili

- Alimentatore
 - Snom 10 W PSU (PN 00004570)
- Iniettore PoE
 - A5E (PN 00004679)
- Dongle USB
 - WLAN: A210 (PN 00004384)
 - DECT: A230 (PN 00004386)
- Adattatore EHS
 - EHS Advanced 2.0 (PN 00002362)
- Cuffie con cavo tramite RJ9
 - Biaurale: A310D (PN 00004626)
 - Monoaurale: A100M (PN 00004341), A310M (PN 00004624)
- Cuffie con cavo tramite USB
 - Biaurale: A330D (PN 00004598)
 - Monoaurale: A330M (PN 00004597), A350M (PN 00004658)
- Cuffie DECT tramite RJ9 / USB
 - A170C (PN 00004733)
- Cuffia BT tramite dongle Bluetooth | Cuffia BT tramite Bluetooth integrato¹
 - A350M (PN 00004658)
- Vivavoce per conferenze wireless (Bluetooth, USB)¹
 - C300 (PN 00004584)



10 W PSU



A5E



A210



A230



EHS 2.0



C300



A100M



A170C



A310D



A310M



A330D



A330M



A350M

¹ Il modello D385N non è dotato di Bluetooth integrato

² Disponibile opzionalmente

³ Se supportato dal PBX

Interoperabilità



Panoramica della serie



D335



D385 / D385N

Disclaimer

Ulteriori informazioni : [Pagina web D385/D385N](#) | [Snom Service Hub D385/D385N](#) | [Guida all'installazione rapida D385/D385N](#) | [Manuale d'uso D385/D385N](#) | [Licenza Pubblica Generale \(GNU\)](#) | [Omologazioni](#) | [Informazioni di garanzia](#) | [Sedi aziendali](#)

Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero aver già subito variazioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.