

D7



SmartDisplay



SmartLabel



Plug & Play



USB-Anschluss

Das Erweiterungsmodul für die Snom D7xx-Serie

Das Snom D3 ist das optimale Plug-and-Play-Erweiterungsmodul für Tischtelefone der Snom D7xx-Serie mit USB-Anschluss. Ausgestattet mit einem hochauflösenden Schwarz-Weiß-Display und 18 LED-SmartLabel-Funktionstasten, die flexibel z.B. für Halten, Kurzwahl, Nebenstellen- und Anwesenheitsanzeige konfiguriert werden können,

bietet es häufig telefonierenden Benutzern eine hohe Flexibilität und Produktivität. Bis zu drei D7 können mittels USB-Kabel kaskadiert werden, um so den Funktionsumfang der D7xx-Telefone auf bis zu 54 zusätzliche Funktionstasten zu erweitern.

Produktvarianten



D7 (EoS)² | schwarz | PN 00004011



D7 | weiß | PN 00004382

Grundlagen

- Produktinformation
 - Erweiterungsmodul D7
 - Betriebssystem: Linux
- Verwendung
 - Innenräume, Schreibtisch
- Kaskadierung von bis zu 3 Modulen

Abmessungen und Gewicht

- Abmessungen (L x B x T, ca.) ohne Standfuß
 - 158 mm x 140 mm x 40 mm
- Abmessungen (H x B x T, ca.) mit Standfuß
 - 158 mm x 140 mm x 220 mm (hoher Aufstellwinkel 46°)
 - 158 mm x 140 mm x 200 mm (niedriger Aufstellwinkel 28°)
- Gewicht (ca.)
 - 400 g ohne Standfuß
 - 520 g mit Standfuß

Display und Anzeigen

- Display
 - TFT-Flüssigkristallanzeige (LCD), Grafik, einfarbig, hintergrundbeleuchtet
 - Display-Diagonale: 4,0" (101 mm)
 - Abmessungen (B x H): 92 mm x 42 mm
 - Auflösung: 384 x 160 Pixel
- Anzeige des Funktionstasten-Status: 18 mehrfarbige LEDs

Funktionstasten

- 18 SmartLabel-Tasten (mit mehrfarbiger LED)

Schnittstellen und Anschlüsse

- Stromversorgung
 - USB-Stromversorgung: 5 V
 - Netzteil:¹ 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
- Anschlüsse
 - Kaskadierung | USB-Stromversorgung | [USB-Headsets und anderes Zubehör](#)
 - USB 2.0 Typ A-Buchse
 - fest angeschlossenes USB 2.0-Kabel mit Typ-A-Stecker
 - Netzteil:¹ koaxiale Hohlstecker-Buchse

Benutzeroberflächen und Inbetriebnahme

- Plug & Play
- Über das angeschlossene Telefon vollständig konfigurierbar

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 °C - +35 °C
- Lager-Temperatur: -10 °C - +45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 5 % - 95 %

Packungsinhalt

- Hardware
 - Erweiterungsmodul D7
 - Standfuß
- Dokumentation
 - [Schnell-Installationsanleitung](#)

Snom-Zubehör und kompatible Geräte

- Netzteil¹
 - EU & UK: [Snom 10 W PSU \(PN 00004570\)](#)
 - USA: [Snom 10 W PSU \(PN 00004571\)](#)
- USB-Dongle
 - WLAN: [A210 \(PN 00004384\)](#)
 - DECT: [A230 \(PN 00004386\)](#)
- Kabelgebundenes Headset über USB
 - Monaural: [A330M \(PN 00004597\)](#)
 - Binaural: [A330D \(PN 00004598\)](#)
- DECT-Headset über USB (DECT)
 - [A150 \(PN 00004388\)](#)
- IP-Tischtelefon (USB)
 - schwarz [D715 \(PN 00004039\)](#)
 - weiß [D715 \(EoS\) \(PN 00004381\)](#)²
 - schwarz [D717 \(PN 00004397\)](#)
 - weiß [D717 \(PN 00004398\)](#)
 - schwarz [D735 \(PN 00004389\)](#)
 - weiß [D735 \(PN 00004396\)](#)
 - schwarz [D785 / D785N \(PN 00004349\)](#)
 - weiß [D785 / D785N \(PN 00004392\)](#)



10 W PSU



A210



A230



A330M



A330D



A150



D715



D717



D735



D785 /
D785N

¹ Wenn an ein Telefon zwei oder drei Module angeschlossen werden, muss das separat erhältliche Netzteil an das zweite Modul in der Kette angeschlossen werden

² EoS (End of sale)

Serien-Überblick



D713



D715



D717



D735



D785 / D785N



D7



D7C

Hinweise und Haftungsausschluss

Weitere Informationen: [Snom D7-Webseite](#) | [Snom Service](#)

[Hub](#) | [Typengenehmigung](#) | [Herstellergarantie](#) | [Unternehmensstandorte](#)

Snom sowie die Namen der Snom-Produkte und die Snom-Logos sind gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology GmbH. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Snom Technology GmbH behält sich jederzeit das Recht auf Überarbeitung und Änderung dieses Dokumentes vor, ohne verpflichtet zu sein, die vorgenommenen Änderungen anzukündigen oder mitzuteilen. Trotz der angewandten Sorgfalt bei der Zusammenstellung und Präsentation der Informationen in diesem Dokument können sich Daten zwischenzeitlich geändert haben. Daher übernimmt Snom keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen. Jegliche Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, sofern diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf seiten von Snom beruhen oder sofern keine Haftung aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen eintritt.