

D7



SmartDisplay



SmartLabel



Plug & Play



Port USB

Moduł rozszerzeń dla aparatów Snom serii D7xx

Snom D7 jest doskonałym modułem rozszerzającym dla telefonów biurkowych Snom serii D7xx ze złączem USB. Moduł rozszerzający umożliwia użytkownikom, którzy wykonują wiele połączeń, większą elastyczność i produktywność dzięki 18 klawiszom SmartLabel LED z funkcjami takimi jak wstrzymanie linii, szybkie wybieranie czy wskazanie numeru wewnętrznego i obecności. Snom D7 z czarno-białym wyświetlaczem

o wysokiej rozdzielczości może być łatwo podłączony poprzez plug-and-play za pomocą kabla USB. Można połączyć szeregowo do trzech modułów rozszerzeń, aby znacznie rozszerzyć zakres funkcji. W ten sposób można uzyskać do 54 dodatkowych przycisków funkcyjnych.

Warianty produktu



D7 (EoS)² | czarny | PN 00004011



D7 | biały | PN 00004382

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - Moduł rozszerzeń D7
 - System operacyjny: Linux
- Ustawienie
 - wewnątrz pomieszczeń, biurko
- Możliwość podłączenia do 3 modułów

Wymiary i waga

- Wymiary (dł. x szer. x wys., ok.) bez podnóżka
 - 158 mm × 140 mm × 40 mm
- Wymiary (wys. x szer. x dł., ok.) z podnóżkiem
 - 158 mm × 140 mm × 220 mm (wysoki kąt 46°)
 - 158 mm × 140 mm × 200 mm (niski kąt 28°)
- Waga (ok.)
 - 400 g bez podnóżka
 - 520 g z podnóżkiem

Wyświetlacz i wskaźniki

- Wyświetlacz
 - TFT wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), graficzny, monochromatyczny, podświetlany
 - Przekątna wyświetlacza: 4,0"
 - Rozmiar (Dł. × Wys.): 92 mm × 42 mm
 - Rozdzielczość: 384 × 160 pikseli
- Wskaźnik stanu przycisku funkcyjnego: 18 wielokolorowych diod LED

Klawisze funkcyjne

- 18 klawiszy SmartLabel (z wielokolorowymi diodami LED)

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
 - Zasilanie przez USB: 5 V
 - Zasilacz:¹ 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
- Interfejsy przewodowe
 - Łączenie kaskadowe | Zasilanie przez USB | [Podłączenia słuchawek USB i innych akcesoriów](#)
 - port USB 2.0 typu A
 - dołączony kabel USB 2.0 z wtyczką typu A
 - Zasilacz:¹ koncentryczne złącze zasilacza

Interfejsy użytkownika i konfiguracja

- Plug & Play
- Konfigurowalny z poziomu podłączonego aparatu IP

Warunki środowiska

- Temperatura otoczenia podczas pracy: 0 °C - +35 °C
- Temperatura spoczynku: -10 °C - +45 °C
- Wilgotność (bez kondensacji): 5 % - 95 %

Zawartość opakowania

- Hardware
 - Moduł rozszerzeń D7
 - Podnóżek
- Dokumentacja
 - [Przewodnik szybkiej instalacji](#)

Akcesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- Zasilacz¹
 - UE i UK: [Snom 10 W PSU \(PN 00004570\)](#)
 - Ameryki: [Snom 10 W PSU \(PN 00004571\)](#)
- Dongle USB
 - WLAN: [A210 \(PN 00004384\)](#)
 - DECT: [A230 \(PN 00004386\)](#)
- Przewodowy zestaw słuchawkowy przez USB
 - Jednouszny: [A330M \(PN 00004597\)](#)
 - Dwuuszny: [A330D \(PN 00004598\)](#)
- Zestaw słuchawkowy DECT przez USB (DECT)
 - [A150 \(PN 00004388\)](#)
- Telefon stacjonarny IP (USB)
 - czarny [D715 \(PN 00004039\)](#)
 - biały [D715 \(EoS\) \(PN 00004381\)](#)²
 - czarny [D717 \(PN 00004397\)](#)
 - biały [D717 \(PN 00004398\)](#)
 - czarny [D735 \(PN 00004389\)](#)
 - biały [D735 \(PN 00004396\)](#)
 - czarny [D785 / D785N \(PN 00004349\)](#)
 - biały [D785 / D785N \(PN 00004392\)](#)



10 W PSU



A210



A230



A330M



A330D



A150



D715



D717



D735



D785 /
D785N

¹ Gdy dwa lub trzy moduły są używane z jednym telefonem, należy podłączyć oddzielny zasilacz do drugiego modułu

² EoS (End of sale)

Przegląd serii



D713



D715



D717



D735



D785 / D785N



D7



D7C

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa Snom D7](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian przed lub po fakcie. Choć przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dokończono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.