

D8C



SmartDisplay



Ecran multipage



Smart Label



Plug & Play



Port USB

Module d'extension élégant pour la série D8xx

Le Snom D8C est un module d'extension spécialement conçu pour tous les appareils de la série D8xx. Doté d'un grand écran couleur haute résolution, il présente une interface utilisateur très claire. Grâce à la fonctionnalité

plug & play, une fois connecté via USB, le Snom D8C agrandit les téléphones de la série D8xx avec son écran spacieux et un large éventail d'options.

Informations générales

- Information produit
 - Module d'expansion D8C
 - noir bronze (PN 00004562, EAN 4260059583534, UPC 811819013538)
 - blanc (PN 00004794, EAN 4262377562086, UPC 810100352080)
 - Système d'exploitation : Linux
- Environnement : Intérieur, sur table/bureau
- Possibilité de brancher jusqu'à 3 modules en série¹

Dimensions et poids

- Dimensions (L x l x P, env.) sans pied
 - 210 mm × 140 mm × 43 mm
- Dimensions (H × L × P, env.) avec pied (angle fixe 40°)
 - 155 mm × 118 mm × 170 mm
- Poids (approximatif)
 - 400 g sans pied
 - 455 g avec pied

Écran et indicateurs

- Écran
 - Afficheur TFT à cristaux liquides (LCD) , True Color, rétroéclairé
 - Dimensions (diagonale) : 6,86" (172 mm)
 - Dimensions (L × H) : 60 mm × 161 mm
 - Résolution : 1 280 × 480 pixels
- 23 indicateurs DELs
 - Indication de l'état des touches de fonction : 20 DELs multicolores
 - Indication des touches de page : 3 DELs vertes

Touches de fonction

- 23 touches physiques
 - 20 touches SmartLabel (avec DELs multicolores)
 - Fonctions mappables sur les touches : jusqu'à 60 (20 touches × 3 pages)

- 3 touches de fonction dédiées : Pages 1/2/3

Interfaces et connexions

- Alimentation
 - Alimentation USB : 5 V
 - Adaptateur secteur:¹ 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
- Interfaces pour câble
 - Connexion en série (daisy chain) | Alimentation USB | [Casques USB et autres accessoires](#)
 - port USB 2.0 type A
 - Prise USB 2.0 type A
 - Adaptateur secteur:¹ connecteur coaxial

Interfaces utilisateur et configuration

- Plug & Play
- Entièrement configurable depuis le téléphone
- Personnalisation
 - Support des Icônes et thèmes
 - Image de fond personnalisable

Conditions environnementales

- Température en fonctionnement
 - 0 °C - +35 °C
- Température en veille
 - -10 °C - +45 °C
- Humidité (sans condensation)
 - 5 % - 95 %

Contenu de la boîte

- Matériel
 - Module d'expansion D8C
 - Socle
 - Vis de fixation
- Documentation
 - [Guide d'installation rapide / Consignes de sécurité](#)

Accessoires Snom

- Adaptateur secteur¹ Snom 10 W PSU (PN 00004570)
- Adaptateur secteur³ Snom 15 W PSU (PN 00004715)



Appareils Snom compatibles

- Téléphone IP de bureau (USB)²
 - D810W (PN 00004737, PN 00004792)
 - D812 (PN 00004690)
 - D815W (PN 00004691)
 - D815WB (PN 00004727, PN 00004793)
 - D862 (PN 00004535)
 - D865 (PN 00004536)



- D892M (PN 00004539)
- D895M (PN 00004540)



- Casque DECT via USB A170C (PN 00004733)
- Casque BT par dongle Bluetooth
 - Monaural : A350M (PN 00004658)
 - Binaural: A350D (PN 0000)
- Casque câblé via USB
 - Monaural : A330M (PN 00004597)
 - Binaural: A330D (PN 00004598)
- Clé USB DECT : A230 (PN 00004386)
- Clé USB WLAN A210 (PN 00004384)



¹ Lorsque deux ou plusieurs modules sont branchés à un téléphone, il est nécessaire de brancher un alimentateur séparé au deuxième module

² Nécessite au moins branche du firmware 10.1.180.0

³ Uniquement pour D892M / D895M

Aperçu de la gamme



D8C



D812



D815W



D815WB



D862



D865



D892M



D895M

Responsabilités

Plus d'informations : [Page web D8C](#) | [Snom Service Hub D8C](#) | [Guide d'installation rapide D8C / Consignes de sécurité](#)

[D8C](#) | [Mode d'emploi rapide D8C](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans obligation de notification des révisions ou modifications, ni en amont ni en aval de leur mise en œuvre. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.