

HD3



Hotel- und
Gästezimmer-
Features



DECT-Mobilteil



Individuelle
Gestaltung



Antibakterielles
Gehäuse



HD-Audio

Zusätzliches schnurloses DECT-Mobilteil für HD31x/HD31xA mit Ladeschale

Mit dem HD3, das mit eigener Ladestation geliefert wird, können Sie alle HD3x1 und HD3x1A um bis zu 3 bzw. 4 weitere schnurlose Mobilteile erweitern und damit alle Vorzüge auf größerem Raum für Ihre Gäste bieten, da Sie so an bis zu 5 Standorten/Räumen telefonieren können. Alle Mobilteile verfügen über die wichtigsten Merkmale für den Komfort Ihres Gastes: Freisprechen,

Stummschaltung und Halten der Gespräche! Das HD3 verfügt über ein antibakterielles Gehäuse zum Schutz vor Keimen und ist leicht zu reinigen. Eine große, rote LED-Anzeige macht den Gast auf Anrufe oder wartende Nachrichten aufmerksam. Die Mobilteile können individuell beschriftet werden.

Grundlagen und Ausstattung

- Produktinformation
 - Schnurloser Hörer/Mobilteil HD3 + Ladeschale | gunmetal-schwarz | PN 00007011
 - Robuste und solide Konstruktion
 - Individualisierbarer Bereich für Farb- oder Hotel-Branding¹
 - Antibakterielles Gehäuse
- Verwendung: Innenräume, Schreibtisch, Nachttisch

Abmessungen und Gewicht

- Abmessungen (H × B × T, ca.)
 - DECT-Mobilteil: 48 mm × 21 mm × 203 mm
 - Ladeschale: 51 mm × 121 mm × 133 mm
 - DECT-Mobilteil (auf der Ladeschale, auf dem Schreibtisch stehend): 53 mm × 56 mm × 216 mm
- Gewicht (ca.)
 - DECT-Mobilteil: 145 g
 - Ladeschale: 72 g
 - DECT-Mobilteil (auf der Ladeschale, auf dem Schreibtisch stehend): 344 g

Anzeigen und Tasten

- DECT-Mobilteil: 5 LED-Anzeigen
 - Anzeige „Neue Sprachnachricht“ (MWI): 1 rote LED
 - Ruf/Sprechtasten-Anzeige: 1 grüne LED
 - Freisprech-Modus: 1 rote LED
 - Anzeige der Stummschaltung: 1 rote LED
 - Batteriestandsanzeige: 1 rote LED
- Ladeschale: 1 LED-Anzeige
 - Anzeige des Ladezustands: 1 rote LED
- DECT-Mobilteil: Insgesamt 23 Tasten

- 12 Tasten (Standard-ITU-Telefontastatur), hintergrundbeleuchtet
- 4 dedizierte Audiotasten
 - Stummschalten (mit roter LED)
 - Freisprechen (mit roter LED)
 - Lautstärke +
 - Lautstärke -
- 3 programmierbare Funktionstasten
 - Kurzwahl
- 4 dedizierte Funktionstasten:
 - Abheben (mit grüner LED)
 - Auflegen
 - Nachricht
 - Halten

Audiogeräte und -merkmale

- Mikrofon
- Hörkapsel
 - Hörgeräte-kompatibel (HAC)
- Externer Lautsprecher
 - Freisprech-Modus
- Integrierte Klingeltöne

Schnittstellen und Anschlüsse

- Stromversorgung
 - DECT-Mobilteil: Akku Lithium-Ion, 3,7 V, 1.000 mAh, herausnehmbar, wiederaufladbar, bis zu 7 h Gesprächszeit, bis zu 120 h Bereitschaft, bis zu 11 h Ladezeit
 - Ladeschale: Netzteil (VT-PLII) 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 150 mA | 6 V DC, 450 mA, 2,7 W
- Anschlüsse
 - Ladeschale: koaxiale Hohlstecker-Buchse
- Drahtlose Schnittstellen
 - Mobilteile: DECT

¹ Separat erhältlich

DECT-Technologie und -Funktionen

- Standard: DECT
 - Breitband-Audio
- Frequenzband
 - EU & UK & AU: 1.881,792 - 1.897,344 MHz
- Einfache Registrierung an kompatiblen Basisstationen

Anruffunktionen

- Schnelle Anrufannahme (durch einfaches Abheben von der Basis/dem Ladegerät)
- Kurzwahl über Funktionstasten
- Mikrofon-Stummschaltung (über dedizierte Funktionstaste)
- Freisprech-Modus (über dedizierte Funktionstaste)
- Halten (über dedizierte Funktionstaste)
- Multicast-Durchsagen

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur:
 - 5 °C - +45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend):
 - 5 % - 95 %

Serien-Überblick



Hinweise und Haftungsausschluss

Weitere Informationen: [Snom HD3-Webseite](#) | [Snom Service Hub HD3](#) | [Schnellstart-Anleitung HD3](#) | [Handbuch HD3](#) | [Typengenehmigung](#) | [Garantieinformation](#) | [Unternehmensstandorte](#)

Snom sowie die Namen der Snom-Produkte und die Snom-Logos sind gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology GmbH. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Snom Technology GmbH behält sich jederzeit das Recht auf Überarbeitung und Änderung dieses Dokumentes vor, ohne verpflichtet zu sein, die vorgenommenen Änderungen anzukündigen oder mitzuteilen. Trotz der angewandten Sorgfalt bei der Zusammenstellung und Präsentation der Informationen in diesem Dokument können sich Daten zwischenzeitlich geändert haben. Daher übernimmt Snom keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen. Jegliche Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, sofern diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf Seiten von Snom beruhen oder sofern keine Haftung aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen eintritt.