

HD3



Funzioni per hotel e settore ricettivo



Cornetta DECT



Etichetta con stampa personalizzabile



Scocca antibatterica



Audio HD

Cordless DECT aggiuntivo per HD31x/HD31xA con base di ricarica

L'HD3, completo di base di ricarica, permette di espandere tutti i nostri telefoni dedicati all'ospitalità HD3x1 e HD3x1A aggiungendo fino a 3 o 4 cordless aggiuntivi, per dare agli ospiti tutti i vantaggi di uno spazio più ampio offrendo la possibilità di effettuare chiamate da cinque diversi luoghi/stanze. Questo cordless vanta le funzioni più importanti per il comfort

dell'ospite, come vivavoce, microfono on/off e messa in attesa. L'alloggiamento antibatterico dell'HD3 limita la proliferazione dei germi ed è facile da pulire. Grazie all'ampio indicatore LED, basta un rapido sguardo per notare chiamate o messaggi in attesa. Inoltre, su ogni cordless è possibile applicare un'etichetta personalizzata.

Informazioni generali e dotazione

- Informazioni sul prodotto
 - Ricevitore cordless HD3 + Base di ricarica | nero canna di fucile | PN 00007011
 - Design robusto e resistente
 - Area personalizzabile con colori / logo dell'hotel¹
 - Scocca antibatterica
- Utilizzo: In ambienti interni, su tavolo/scrivania, comodino

Dimensioni e peso

- Dimensioni (A × L × P, ca.)
 - Cornetta DECT: 48 mm × 21 mm × 203 mm
 - Base di ricarica: 51 mm × 121 mm × 133 mm
 - Cornetta DECT (sulla base di ricarica, su tavolo): 53 mm × 56 mm × 216 mm
- Peso (ca.)
 - Cornetta DECT: 145 g
 - Base di ricarica: 72 g
 - Cornetta DECT (sulla base di ricarica, su tavolo): 344 g

Indicatori e tasti

- Cornetta DECT: 5 indicatori LED
 - Indicazione dei messaggi in segreteria (MWI): 1 LED rosso
 - Indicazione dei tasti Flash/Talk: 1 LED verde
 - Modalità vivavoce: 1 LED rosso
 - Indicazione dello stato muto: 1 LED rosso
 - Indicazione batteria scarica: 1 LED rosso
- Base di ricarica: 1 indicatore LED
 - Indicazione dello stato di carica: 1 LED rosso
- Cornetta DECT: 23 tasti fisici totali
 - 12 tasti (tastierino telefonico standard ITU), retroilluminato

- 4 tasti audio dedicati
 - Muto (con LED rosso)
 - Vivavoce (con LED rosso)
 - Volume +
 - Volume -
- 3 tasti funzione programmabili
 - Composizione rapida
- 4 tasti funzione dedicati:
 - Sgancio (con LED verde)
 - Aggancio
 - Messaggio
 - Messa in attesa

Dispositivi e funzionalità audio

- Microfono del ricevitore
- Altoparlante del ricevitore
 - Compatibile con apparecchi acustici (HAC)
- Altoparlante esterno
 - Modalità vivavoce
- Suonerie assegnabili integrate

Interfacce e connessioni

- Alimentazione
 - Cornetta DECT: Batteria agli ioni di litio, 3,7 V, 1.000 mAh, rimovibile, ricaricabile, fino a 7 h di autonomia in conversazione, fino a 120 h di autonomia in standby, tempo di ricarica fino a 11 h
 - Base di ricarica: Alimentatore (VT-PLII) 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 150 mA | 6 V DC, 450 mA, 2,7 W
- Interfacce per cavi
 - Base di ricarica: jack coassiale
- Interfacce wireless
 - Cordless: DECT

¹ Disponibile optionalmente

Tecnologia e caratteristiche DECT

- Standard: DECT
 - Audio a banda larga
- Banda di frequenza
 - UE e UK & AU: 1.881,792 - 1.897,344 MHz
- Registrazione semplificata sulle basi compatibili

Funzioni chiamata

- Risposta rapida alle chiamate (basta sollevare la cornetta dalla base di ricarica)
- Composizione rapida tramite tasti funzione
- Microfono muto (tramite tasto funzione dedicato)
- Modalità vivavoce (tramite tasto funzione dedicato)
- Messa in attesa (tramite tasto funzione dedicato)
- Paging Multicast

Condizioni ambientali

- Temperatura di funzionamento:
 - 5 °C - +45 °C
- Umidità (senza condensa):
 - 5 % - 95 %

Panoramica della serie



Disclaimer

Ulteriori informazioni: [Pagina web Snom HD3](#) | [Snom Service Hub HD3](#) | [Guida all'installazione rapida HD3](#) | [Manuale d'uso](#)

[HD3](#) | [Omologazioni](#) | [Informazioni di garanzia](#) | [Sedi aziendali](#)

Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero aver già subito variazioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.