

## HD30L



Funzioni per hotel e  
settore ricettivo



Etichetta con stampa  
personalizzabile



Scocca antibatterica



Power over Ethernet  
(PoE)



Audio HD

### Elegante telefono fisso SIP per aree comuni

Grazie alla funzione di "composizione automatica al sollevamento del ricevitore", i clienti non potranno più sbagliare numero! Il telefono per aree comuni HD30L di Snom garantisce un'usabilità impeccabile: la composizione di un numero preconfigurato, ad esempio

la reception, avviene immediatamente dopo aver sollevato il ricevitore. Inoltre, la stampa sulla maschera della base del telefono è completamente personalizzabile.

## Informazioni generali e dotazione

- Informazioni sul prodotto
  - Telefono per aree comuni HD30L + Ricevitore con cavo | nero canna di fucile | PN 00007019
- Caratteristiche
  - Scocca antibatterica
  - Design robusto e resistente
  - **Maschera completamente personalizzabile con logo dell'hotel e istruzioni di composizione<sup>1</sup>**
- Utilizzo: In ambienti interni, su tavolo/scrivania, comodino, montaggio a parete

## Dimensioni e peso

- Dimensioni (A × L × P, ca.)
  - Ricevitore con cavo (sulla base, su tavolo):  
182 mm × 53 mm × 146 mm
  - Ricevitore con cavo (sulla base, a parete):  
216 mm × 53 mm × 56 mm
- Peso (ca.)
  - Ricevitore con cavo (sulla base): 400 g

## Indicatori e tasti

- Ricevitore con cavo: 2 indicatori LED
  - Indicazione dello stato muto: 1 LED rosso
  - Modalità vivavoce: 1 LED rosso
- Ricevitore con cavo: 4 tasti audio dedicati
  - Muto (con LED rosso)
  - Modalità vivavoce (con LED rosso)
  - *VOL+* → Volume +
  - *VOL-* → Volume -

## Dispositivi e funzionalità audio

- Ricevitore con cavo
- Microfono del ricevitore

Altoparlante del ricevitore

Altoparlante esterno

- Compatibile con apparecchi acustici (HAC)
- Suonerie assegnabili integrate

## Interfacce e connessioni

- Alimentazione
  - Power over Ethernet (PoE)
    - IEEE 802.3af, class 2
- Interfacce per cavi
  - Base del telefono
    - Connattività di rete: presa RJ45-8P8C → Gigabit Ethernet (GbE)
    - Cavo del ricevitore: presa dedicata
  - Ricevitore con cavo
    - Cavo del ricevitore: presa dedicata

## Interfacce di amministrazione e configurazione

- Configurazione e setup tramite menu vocale
- **Configurazione tramite interfaccia web (WUI)**
- Tool di configurazione SIP avanzato per un facile provisioning e una semplice gestione da remoto
- **Supporto del servizio di provisioning sicuro di Snom (SRAPS)**

## Tecnologie e protocolli di rete

- Supporto VLAN
- **SIP (RFC 3261)**

## Funzioni chiamata

- 1 identità / account SIP
- Composizione rapida tramite tasti funzione
- Microfono muto (tramite tasto funzione dedicato)
- **Paging Multicast**

## Condizioni ambientali

- Temperatura di funzionamento:
  - 5 °C - +45 °C
- Umidità (senza condensa)
  - 5 % - 95 %

- Cavo del ricevitore: 330 mm
- Piedistallo
- Kit di montaggio a muro
- 2 cavi Ethernet: Lunghezza del cavo (ca.) 125 mm | 2 m
- Documentazione
  - **Guida all'installazione rapida**

## Contenuto della confezione

- Hardware
  - Base del telefono
  - Ricevitore

## Accessori Snom e dispositivi compatibili

- Iniettore PoE: **A5 (PN 00004065)**

## Interoperabilità



## Panoramica della serie



HD3



HD30L /  
HD30LA



HD300 /  
HD300A



HD331 /  
HD331A



HD340 /  
HD340A



HD341 /  
HD341A



HD350W /  
HD350A



HD351W /  
HD351A

<sup>1</sup> Disponibile optionalmente

## Disclaimer

Ulteriori informazioni: [Pagina web Snom HD30L](#) | [Snom Service Hub HD30L](#) | [Guida all'installazione rapida HD30L](#) | [Manuale d'uso HD30L](#) | [Omologazioni](#) | [Informazioni di garanzia](#) | [Sedi aziendali](#)

Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero aver già subito variazioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.