

HD30L



Dedykowane funkcje
dla branży
hotelarskiej



Konfigurowalny panel
czołowy



Obudowa
antybakteryjna



Power over Ethernet
(PoE)



HD AUDIO

Elegancki telefon stacjonarny SIP do części wspólnych

Wygodne dla klienta „automatyczne wybieranie numeru po podniesieniu słuchawki” wyklucza ewentualność pomyłki! Telefon do części wspólnych Snom HD30L gwarantuje nienaganną użyteczność: połączenie z wcześniej określonym miejscem docelowym, na przykład

repcją, odbywa się natychmiast po podniesieniu słuchawki. Ponadto panel przedni zawiera w pełni personalizowaną wstawkę.

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - Telefon do części wspólnych HD30L + Słuchawka z kablem | czarny grafitowy (metaliczny) | PN 00007019
- Wyposażenie
 - Obudowa antybakteryjna
 - Solidna, mocna konstrukcja
 - Powierzchnia frontowa z możliwością pełnej personalizacji: miejsce na logo hotelu i instrukcje wybierania numeru¹
- Ustawienie: Wewnątrz pomieszczeń, na stole/biurku, stolik nocny, montaż naścienny

Wymiary i waga

- Wymiary (wys. × szer. × dł., ok.)
 - Słuchawka z kablem (na podstawce, montaż na biurku): 182 mm × 53 mm × 146 mm
 - Słuchawka z kablem (na podstawce, montaż na ścianie): 216 mm × 53 mm × 56 mm
- Waga (ok.)
 - Słuchawka z kablem (na podstawce): 400 g

Wskaźniki i przyciski

- Słuchawka z kablem: 2 diody LED
 - Kontrolka wyciszenia: 1 czerwona dioda LED
 - Tryb głośnomówiący: 1 czerwona dioda LED
- Słuchawka z kablem: 4 przyciski audio
 - Wyciszanie (z czerwoną diodą LED)
 - Tryb głośnomówiący (z czerwoną diodą LED)
 - VOL+ → Głośność +
 - VOL- → Głośność -

Urządzenia audio i funkcje

- Słuchawka z kablem
 - Mikrofon słuchawki
 - Głośnik słuchawki

Głośnik zewnętrzny

- Kompatybilność z aparatami słuchowymi (HAC)
- Wbudowane przypisywalne dźwięki dzwonka

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
 - Power over Ethernet (PoE)
 - IEEE 802.3af, klasa 2
- Interfejsy przewodowe
 - Stacja bazowa
 - Łączność sieciowa: gniazdo RJ45-8P8C → Gigabit Ethernet (GbE)
 - Kabel słuchawki: niestandardowy
 - Słuchawka z kablem
 - Kabel słuchawki: niestandardowy

Interfejsy zarządzania i ustawień

- Konfiguracja i ustawianie za pomocą menu głosowego
- Ustawienie i konfiguracja za pomocą przeglądarkowego interfejsu użytkownika (web user interface WUI)
- Zaawansowane narzędzie konfiguracyjne SIP do łatwego, grupowego wdrażania i monitorowania telefonu
- Wsparcie dla Secure Redirection And Provisioning Service (SRAPS)

Sieć i protokoły

- VLAN support
- SIP (RFC 3261)

Funkcje połączeń

- 1 konto SIP
- Szybkie wybieranie za pomocą klawiszy funkcyjnych
- Wyciszenie mikrofonu (poprzez dedykowany przycisk)
- Paging (wezwanie grupowe)

Warunki środowiska

- Temperatura podczas pracy:
 - 5 °C - +45 °C
- Wilgotność (bez kondensacji)
 - 5 % - 95 %

Zawartość opakowania

- Sprzęt
 - Stacja bazowa
 - Słuchawka

- Kabel słuchawki: 330 mm
- Podstawa
- Zestaw do montażu ściennego
- 2 kable Ethernet: Długość kabla (ok.)
125 mm | 2 m
- Dokumentacja
 - **Skrócona instrukcja obsługi**

Akcesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- PoE injector: A5 (PN 00004065)

Przekazywanie połączeń



Przegląd serii



HD3



HD30L /
HD30LA



HD300 /
HD300A



HD331 /
HD331A



HD340 /
HD340A



HD341 /
HD341A



HD350W /
HD350A



HD351W /
HD351A

¹ Dostępny oddzielnie

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa Snom HD30L](#) | [Snom Service Hub HD30L](#) | [Skrócona instrukcja obsługi HD30L](#) | [Instrukcja obsługi HD30L](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian uprzednio lub po fakcie. Choć przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dołożono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.