

HD30L



Функции для сферы
гостеприимства



Настраиваемая
лицевая панель



Антибактериальный
корпус



Питание от сети
Ethernet (PoE)



HD-аудио

Элегантный SIP-телефон для общих зон

Благодаря «автоматическому набору номера при поднятии трубки» клиент не сможет позвонить не туда, куда нужно! Телефон Snom HD30L для общих зон гарантирует безупречное удобство в эксплуатации: сразу после снятия трубки он соединяется с нужным

адресатом, например, со стойкой администратора. Кроме того, вставку на фронтальной панели можно полностью персонализировать.

Основные сведения и оснащение

- Информация о товаре
 - Телефон для общих зон HD30L + Проводная трубка | черный цвет вороненой стали | PN 00007019
- Оснащение
 - Антибактериальный корпус
 - Прочная и надежная конструкция
 - Полностью кастомизируемая лицевая панель, на которой можно разместить фирменную символику отеля и инструкции по набору номера¹
- Размещение: В помещении, на письменном столе, на тумбочке, настенный монтаж

Размеры и вес

- Размеры (В × Ш × Г, прибл.)
 - Проводная трубка (на подставке, настольное размещение): 182 мм × 53 мм × 146 мм
 - Проводная трубка (на подставке, настенное размещение): 216 мм × 53 мм × 56 мм
- Вес (приблизительный)
 - Проводная трубка (на подставке): 400 г

Индикаторы и клавиши

- Проводная трубка: 2 светодиодных индикатора
 - Индикатор отключения звука: 1 красный светодиод
 - Режим громкой связи: 1 красный светодиод
- Проводная трубка: 4 специальные клавиши управления звуком
 - Отключение звука (с красным светодиодом)
 - Режим громкой связи (с красным светодиодом)
 - VOL+ → Громкость +
 - VOL- → Громкость -

Аудиоустройства и особенности

- Проводная трубка

Микрофон

Динамик телефонной трубки

Внешний динамик

- Совместимость со слуховым аппаратом (HAC)
- Встроенные настраиваемые мелодии звонка

Интерфейсы и подключения

- Варианты питания
 - Питание через Ethernet (PoE)
 - IEEE 802.3af, класс 2
- Проводные интерфейсы
 - База телефона
 - Сетевое подключение: разъем RJ45-8P8C → Gigabit Ethernet (GbE)
 - Шнур телефонной трубки: специальный разъем
 - Проводная трубка
 - Шнур телефонной трубки: специальный разъем

Интерфейсы для администрирования и настройки

- Конфигурация и настройка с помощью голосового меню
- Настройка через веб-интерфейс пользователя (WUI)
- Усовершенствованная система SIP-конфигурирования, упрощающая массовое развертывание и мониторинг телефонов
- Поддержка Secure Redirection And Provisioning Service (SRAPS)

Сетевые технологии и протоколы

- Поддержка VLAN
- SIP (RFC 3261)

Функции при выполнении вызова

- 1 идентификатор / учетная запись SIP
- Быстрый набор через функциональные клавиши
- Отключение микрофона (через специальную функциональную клавишу)
- Многоадресный пейджинг

Условия окружающей среды

- Рабочая температура:
 - 5 °C - +45 °C
- Влажность (без конденсации)
 - 5 % - 95 %

- Шнур телефонной трубки: 330 мм
- Подставка
- Комплект для настенной установки
- 2 Ethernet-кабеля: Длина кабеля (приблизительно) 125 мм | 2 м
- Документация
- Краткое руководство по установке

Комплект поставки

- Аппаратное обеспечение
 - База телефона
 - Трубка

Аксессуары Snom и совместимые устройства

- POE инжектор: A5 (PN 00004065)

Совместимость



Обзор серии



HD3

HD30L /
HD30LAHD300 /
HD300AHD331 /
HD331AHD340 /
HD340AHD341 /
HD341AHD350W /
HD350AHD351W /
HD351A

¹ Продается отдельно

Отказ от ответственности

Дополнительная информация: [Интернет-страница Snom HD30L](#) | [Snom Service Hub HD30L](#) | [Краткое руководство по установке HD30L](#) | [Руководство пользователя HD30L](#) | [Типовые сертификаты](#) | [Информация о гарантии](#) | [Местонахождение компании](#)

Snom, названия продуктов Snom и логотипы Snom являются товарными знаками, принадлежащими компании Snom Technology GmbH. Технические описания могут быть изменены без предварительного уведомления. Snom Technology GmbH оставляет за собой право в любое время вносить в настоящий документ изменения и дополнения без обязательного уведомления об их внесении. Несмотря на тщательную подготовку представленной информации, данные, использованные при подготовке настоящего документа, могут изменяться. В этой связи компания Snom отказывается от ответственности за гарантии точности, полноты и актуальности опубликованных сведений, за исключением грубой халатности со стороны Snom или случаев возникновения ответственности в силу законодательных положений.