

## HD341A



Hotel- und Gästezimmer-  
Features



DECT-Mobilteil



Antibakterielles Gehäuse



HD-Audio

### Analoges DECT-Telefon für den Hotel und Gastbereich

Das HD341A ist ein analoges Telefon für alle, die auf das Wesentliche setzen, ohne dabei auf Komfort zu verzichten. Mit nur zwei Tastenzeilen und klarer Bedienstruktur bietet es alle wichtigen Funktionen: 5 Kurzwahlstellen zu Hoteleinrichtungen, Freisprechfunktion, Lautstärkeregelung und Stummschaltung. Das schlanke Telefon ist mit einer

DECT-Basis ausgestattet, was für große Bewegungsfreiheit sorgt. Dank der Design-Wechselblende des Hörers und individuell gestalteter Einleger fügt sich dieses schlanke Tischtelefon ideal in jede Umgebung ein.

## Grundlagen und Ausstattung

- Produktinformation
  - Analoges Hotel-/Gästezimmer-Telefon HD341A + Schnurloser Hörer/Mobilteil | gunmetal-schwarz und schwarz | PN 00007043
  - Antibakterielles Gehäuse
  - Robuste und solide Konstruktion
  - Individuelle Gestaltung für Branding und Hinweise
- Verwendung: Innenräume, Schreibtisch, Nachttisch, Wandaufhängung

## Abmessungen und Gewicht

- Abmessungen (H × B × T, ca.)
  - Schnurloser Hörer/Mobilteil (auf der Basis, auf dem Schreibtisch stehend): 183 mm × 82 mm × 121 mm
  - Schnurloser Hörer/Mobilteil (auf der Basis, wandmontiert): 216 mm × 82 mm × 61 mm
  - Verpackung (1 × HD341A): 214 mm × 152 mm × 110 mm
  - Verpackung (12 × HD341A): 234 mm × 480 mm × 460 mm
- Gewicht (ca.)
  - Schnurloser Hörer/Mobilteil (auf der Basis, auf dem Schreibtisch stehend): 499 g
  - Schnurloser Hörer/Mobilteil (auf der Basis, wandmontiert): 318 g
  - Verpackung (12 × HD341A): 10,67 kg

## Anzeigen und Tasten

- Schnurloser Hörer/Mobilteil: 7 LED-Anzeigen
  - Anrufstatus-Anzeige | Anzeige „Neue Sprachnachricht“ (MWI): 1 rote LED
  - Ruf/Sprechtasten-Anzeige: 1 grüne LED

- Anzeige der Stummschaltung: 1 rote LED
- Taste "Neue Nachricht": 1 rote LED
- Anzeige gehaltener Anruf: 1 rote LED
- Freisprech-Modus: 1 rote LED
- Batteriestandsanzeige: 1 rote LED
- Telefon-Basisapparat: 5 LED-Anzeigen
  - Anrufstatus-Anzeige | Anzeige „Neue Sprachnachricht“ (MWI): 1 rote LED
  - Freisprech-Modus: 1 rote LED
  - Anzeige des Ladezustands: 1 rote LED
  - Anzeige der Stummschaltung: 1 rote LED
  - Batteriestandsanzeige: 1 rote LED
- Schnurloser Hörer/Mobilteil: Insgesamt 23 Tasten
  - 12 Tasten (Standard-ITU-Telefontastatur), hintergrundbeleuchtet
  - 4 dedizierte Audiotasten
    - Freisprechen (mit roter LED)
    - Stummschalten (mit roter LED)
    - Lautstärke + / - (Wippe)
  - 3 programmierbare Funktionstasten: Kurzwahl
  - 4 dedizierte Funktionstasten
    - Abheben (mit roter LED)
    - Auflegen / Abbrechen
    - Halten (mit roter LED)
    - Nachricht
- Telefon-Basisapparat: Insgesamt 27 Tasten
  - 12 Tasten (Standard-ITU-Telefontastatur)
  - 4 dedizierte Audiotasten
    - Freisprechen (mit roter LED)
    - *MUTE* → Stummschalten (mit roter LED)
    - *VOL+* → Lautstärke +
    - *VOL-* → Lautstärke -
  - 5 programmierbare Funktionstasten: Kurzwahl
  - 1 dedizierte Funktionstaste: Handset-Lokalisierung

## Schnittstellen und Anschlüsse

- Telefon-Basisapparat: Stromversorgung
  - Netzteil: 6 V
- Schnurloser Hörer/Mobilteil: Stromversorgung
  - Akku (CORUN) Lithium-Ion, 3,7 V, 1000 mAh, herausnehmbar, wiederaufladbar, bis zu 7 h Gesprächszeit, bis zu 168 h Bereitschaft, bis zu 11 h Ladezeit
- Telefon-Basisapparat: Anschlüsse
  - Netzteil: koaxiale Hohlstecker-Buchse
  - Netzwerkanbindung (PABX): RJ11-6P4C-Buchse
- Telefon-Basisapparat: Drahtlose Schnittstellen
  - Mobilteile: DECT

## Audiogeräte und -merkmale

- Telefon-Basisapparat
  - Gehäuse-Mikrofon
  - Gehäuselautsprecher
- Schnurloser Hörer/Mobilteil
  - Mikrofon
  - Hörkapsel
  - Freisprech-Modus: Externer Lautsprecher
- Integrierte Klingeltöne
- Hörgeräte-kompatibel (HAC)

## DECT-Technologie und -Funktionen

- Standard: DECT
  - Mobilteile: bis zu 4 insgesamt
  - Breitband-Audio
- Frequenzband
  - EU & UK & AU: 1.881,792 - 1.897,344 MHz
- Einfache Registrierung an kompatiblen Basisstationen

## Anruffunktionen

- Schnelle Anrufannahme (durch einfaches Abheben von der Basis/dem Ladegerät)
- Kurzwahl über Funktionstasten
- Mikrofon-Stummschaltung (über dedizierte Funktionstaste)
- Freisprech-Modus (über dedizierte Funktionstaste)
- Halten (über dedizierte Funktionstaste)

## Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur
  - 5 °C - +45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend):
  - 5 % - 95 %

## Packungsinhalt

- Hardware
  - Telefon-Basisapparat
  - Netzteil
  - Standfuß
  - Wandbefestigungs-Set
  - Schnurloser Hörer/Mobilteil
  - Akku
- Dokumentation
  - **Sicherheitsanweisungen (GPSR)**

## Snom-Zubehör und kompatible Geräte

- PoE-Injektor
  - **A5E (PN 00004679)**
- Netzteil
  - EU: Base PSU (PN 00004687)
  - UK: Base PSU (PN 00004688)
  - AU: Base PSU (PN 00004689)
- Akku PN 00004627
- DECT-Mobilteil & Ladeschale
  - Bis zu 3 × **HD3 (PN 00007011)**

## Serien-Überblick



<sup>1</sup> Separat erhältlich

## Hinweise und Haftungsausschluss

Weitere Informationen: [Snom HD341A-Webseite](#) | [Snom Service Hub HD341A](#) | [Kurzanleitung HD341A](#) | [Sicherheitsanweisungen HD341A](#) | [Typengenehmigung](#) | [Garantieinformation](#) | [Unternehmensstandorte](#)

Snom sowie die Namen der Snom-Produkte und die Snom-Logos sind gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology GmbH. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Snom Technology GmbH behält sich jederzeit das Recht auf Überarbeitung und Änderung dieses Dokumentes vor, ohne verpflichtet zu sein, die vorgenommenen Änderungen anzukündigen oder mitzuteilen. Trotz der angewandten Sorgfalt bei der Zusammenstellung und Präsentation der Informationen in diesem Dokument können sich Daten zwischenzeitlich geändert haben. Daher übernimmt Snom keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen. Jegliche Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, sofern diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf Seiten von Snom beruhen oder sofern keine Haftung aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen eintritt.