

# HD341A



Dedykowane funkcje dla branży hotelarskiej



Słuchawka DECT



Obudowa antybakteryjna



HD AUDIO

## Analogowy telefon DECT dla hoteli i obiektów noclegowych

Ten aparat do telefonii analogowej stworzono z myślą o użytkownikach, którzy cenią sobie prostotę, nie rezygnując przy tym z funkcjonalności. Dwurzędowa klawiatura i przejrzysty interfejs użytkownika pozwalają na korzystanie ze wszystkich niezbędnych funkcji: pięć przycisków szybkiego wybierania numerów dla usług hotelowych, zestaw głośnomówiący, regulacja głośności

i tryb cichy. Zastosowana technologia DECT zapewnia maksymalną swobodę ruchu. Wymienna pokrywa słuchawki i etykieta z możliwością personalizacji pozwalają na idealne dopasowanie tego niewielkiego telefonu stacjonarnego do każdego wystroju.

### Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
  - Analogowy telefon HD341A pokojowy + Słuchawka bezprzewodowa | czarny grafitowy (metaliczny) i czarny | PN 00007043
  - Obudowa antybakteryjna
  - Solidna, mocna konstrukcja
  - Powierzchnia frontowa z możliwością pełnej personalizacji: miejsce na logo hotelu i instrukcje wybierania numeru
- Ustawienie: Wewnątrz pomieszczeń, na stole/biurku, stolik nocny, montaż naścienny

### Wymiary i waga

- Wymiary (wys. × szer. × dł., ok.)
  - Słuchawka bezprzewodowa (na podstawie, montaż na biurku): 183 mm × 82 mm × 121 mm
  - Słuchawka bezprzewodowa (na podstawie, montaż na ścianie): 216 mm × 82 mm × 61 mm
  - Opakowanie (1 × HD341A): 214 mm × 152 mm × 110 mm
  - Opakowanie (12 × HD341A): 234 mm × 480 mm × 460 mm
- Waga (ok.)
  - Słuchawka bezprzewodowa (na podstawie, montaż na biurku): 499 g
  - Słuchawka bezprzewodowa (na podstawie, montaż na ścianie): 318 g
  - Opakowanie (12 × HD341A): 10,67 kg

### Wskaźniki i przyciski

- Słuchawka bezprzewodowa: 7 diod LED
  - Kontrolka stanu połączenia | Kontrolka wiadomości na poczcie głosowej (MWI): 1 czerwona dioda LED
  - Wskaźnik połączenia Miganie/Rozmowa: 1 zielona dioda LED
  - Kontrolka wyciszenia: 1 czerwona dioda LED
  - Klucz MWI: 1 czerwona dioda LED
  - Wskaźnik stanu zawieszonoego połączenia: 1 czerwona dioda LED

- Tryb głośnomówiący: 1 czerwona dioda LED
- Wskaźnik rozładowania baterii: 1 czerwona dioda LED
- Stacja bazowa: 5 diod LED
  - Kontrolka stanu połączenia | Kontrolka wiadomości na poczcie głosowej (MWI): 1 czerwona dioda LED
  - Tryb głośnomówiący: 1 czerwona dioda LED
  - Wskazanie stanu naładowania: 1 czerwona dioda LED
  - Kontrolka wyciszenia: 1 czerwona dioda LED
  - Wskaźnik rozładowania baterii: 1 czerwona dioda LED
- Słuchawka bezprzewodowa: 23 fizyczne przyciski łącznie
  - 12 klawiszy (standardowa klawiatura telefoniczna ITU), podświetlany
  - 4 przyciski audio
    - Tryb głośnomówiący (z czerwoną diodą LED)
    - Wyciszenie (z czerwoną diodą LED)
    - Regulacja głośności + / - (biegun)
  - 3 programowalne przyciski funkcyjne: Szybkie wybieranie
  - 4 dedykowane przyciski funkcyjne
    - Słuchawka podniesiona (z czerwoną diodą LED)
    - Połącz / Anuluj
    - Wstrzymaj (z czerwoną diodą LED)
    - Wiadomość
- Stacja bazowa: 27 fizycznych przycisków łącznie
  - 12 klawiszy (standardowa klawiatura telefoniczna ITU)
  - 4 przyciski audio
    - Tryb głośnomówiący (z czerwoną diodą LED)
    - MUTE → Wyciszenie (z czerwoną diodą LED)
    - VOL+ → Głośność +
    - VOL- → Głośność -
  - 5 programowalnych przycisków funkcyjnych: Szybkie wybieranie
  - 1 dedykowany przycisk funkcyjny: Lokalizacja odbiornika bezprzewodowego

## Interfejsy i połączenia

- Stacja bazowa: Opcje zasilania
  - Zasilacz: 6 V
- Słuchawka bezprzewodowa: Opcje zasilania
  - Bateria (CORUN) litowo-jonowa, 3,7 V, 1000 mAh, wymienna, do wielokrotnego ładowania, do 7 h czasu rozmowy, do 168 godzin pracy w trybie gotowości, czas ładowania do 11 godzin
- Stacja bazowa: Interfejsy przewodowe
  - Zasilacz: koncentryczne złącze zasilacza
  - Łączność sieciowa (PABX): gniazdo RJ11-6P4C
- Stacja bazowa: Interfejsy bezprzewodowe
  - Słuchawki: DECT

## Urządzenia audio i funkcje

- Stacja bazowa
  - Mikrofon stacji bazowej
  - Głośnik stacji bazowej
- Słuchawka bezprzewodowa
  - Mikrofon słuchawki
  - Głośnik słuchawki
  - Tryb głośnomówiący: Głośnik zewnętrzny
- Wbudowane przypisywalne dźwięki dzwonka
- Kompatybilność z aparatami słuchowymi (HAC)

## Technologia i funkcje DECT

- Standard: DECT
  - Słuchawki: do 4 na bazę
  - Szerokopasmowy dźwięk audio
- Pasmo częstotliwości
  - UE i UK & Wersja AU: 1 881,792 - 1 897,344 MHz
- Łatwa rejestracja do kompatybilnych stacji bazowych

## Funkcje połączeń

- Szybkie odbieranie połączeń (wystarczy podnieść słuchawkę ze stacji bazowej/ładowarki)
- Szybkie wybieranie za pomocą klawiszy funkcyjnych
- Wyciszenie mikrofonu (poprzez dedykowany przycisk)
- Tryb głośnomówiący (poprzez dedykowany przycisk)
- Wstrzymaj (poprzez dedykowany przycisk)

## Warunki środowiska

- Temperatura podczas pracy
  - 5 °C - +45 °C
- Wilgotność (bez kondensacji):
  - 5 % - 95 %

## Zawartość opakowania

- Sprzęt
  - Stacja bazowa
  - Zasilacz
  - Podstawa
  - Zestaw do montażu ściennego
  - Słuchawka bezprzewodowa
  - Bateria
- Dokumentacja
  - **Instrukcje bezpieczeństwa (GPSR)**

## Akcesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- PoE injector
  - **A5E (PN 00004679)**
- Zasilacz
  - UE: Base PSU (PN 00004687)
  - Wielka Brytania: Base PSU (PN 00004688)
  - Wersja AU: Base PSU (PN 00004689)
- Bateria PN 00004627
- Słuchawka DECT & podstawka ładowająca
  - Do 3 × **HD3 (PN 00007011)**

## Przegląd serii



HD3



HD30L /  
HD30LA



HD300 /  
HD300A



HD331 /  
HD331A



HD340 /  
HD340A



HD341 /  
HD341A



HD350W /  
HD350A



HD351W /  
HD351A

<sup>1</sup> Dostępny oddzielnie

## Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa Snom HD341A](#) | [Snom Service Hub HD341A](#) | [Skrócona instrukcja obsługi HD341A](#) | [Instrukcje bezpieczeństwa HD341A](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian uprzednio lub po fakcie. Chociaż przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dołożono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.