

# HM2



Funzioni per hotel e settore ricettivo



DECT



Audio HD



Scocca antibatterica

## Informazioni generali

- Informazioni sul prodotto
  - Cordless DECT HM2 | base di ricarica | PN 00007007
  - Colore: nero canna di fucile
  - Design robusto e resistente
  - Scocca antibatterica
  - Ingombro minimo e design compatto
- Disponibilità:
  - Pacchetto HM201 (HM2 Cordless DECT | HM201 Base), UE e UK, PN 00007006
- Utilizzo: in ambienti interni, su tavolo/scrivania, comodo

## Dimensioni e peso

- Dimensioni (A x L x P, ca.)
  - Ricevitore: 180 mm x 50 mm x 15 mm
  - Base di ricarica: 32 mm x 50 mm x 63 mm
  - Ricevitore (sulla base di ricarica): 190 mm x 50 mm x 63 mm
- Peso (circa)
  - Ricevitore: 147 g
  - Base di ricarica: 215 g
  - Ricevitore (sulla base di ricarica): 357 g

## Display

- Display TFT a cristalli liquidi (LCD), True Color, extra slim, retroilluminato
- Dimensione (diagonale): 2,8" (71 mm)

## Tastiera e tasti funzione

- 24 tasti fisici totali
  - 12 tasti (tastierino telefonico standard ITU), retroilluminato
  - 3 tasti funzione sensibili al contesto
  - 4 tasti audio dedicati
    - Muto
    - Vivavoce
    - volume +
    - volume -

- 5 tasti funzione dedicati
  - Aggancio
  - Sgancio
  - Messaggio
  - Reception
  - chiamata d'emergenza

## Dispositivi e funzionalità audio

- Microfono del ricevitore | Cassa dell'altoparlante
  - Compatibile con apparecchi acustici (HAC)

## Interfacce e connessioni

- Alimentatore
  - Ricevitore: Batteria agli ioni di litio 3,7 V, 1.000 mAh, pre-installata, rimovibile, ricaricabile, fino a 7 h di autonomia in conversazione, fino a 120 h di autonomia in standby, tempo di ricarica fino a 11 h
  - Base di ricarica: Alimentatore<sup>1</sup> 100 - 240 V (AC), 50 - 60 Hz, 150 mA | 6 V, 450 mA, 2,7 W
- Interfacce per cavi
  - Base di ricarica: Presa dedicata
  - Alimentatore: cavo con spina personalizzata
- Interfacce wireless
  - DECT

## Tecnologia e caratteristiche DECT

- Standard: DECT
  - Autenticazione/codifica fra base e telefono
  - Audio a banda larga
- Banda di frequenza
  - UE e UK: 1.881,792 - 1.897,344 MHz

## Interfacce utente e configurazione

- Menu con struttura comoda e intuitiva
- Possibilità di programmare l'orologio automatico, il numero della camera e il nome dell'ospite
- Indicazione batteria scarica
- Manutenzione a distanza

## Funzioni chiamate

- Risposta rapida alle chiamate (basta sollevare la cornetta dalla base di ricarica)
- Composizione rapida: fino a 10 (elenco a scorrimento su display)
- Microfono muto (tramite tasto funzione dedicato)
- Modalità vivavoce (tramite tasto funzione dedicato)

## Condizioni ambientali

- Temperatura ambiente di funzionamento
  - 0 °C - +40 °C
- Umidità (senza condensa)
  - 5 % - 95 %

## Contenuto della confezione

- Hardware
  - Cordless DECT HM2
  - Batteria
  - Base di ricarica
  - Alimentatore
- Documentazione
  - [Guida all'installazione rapida \(QIG\)](#)

## Accessori Snom e dispositivi compatibili

- Alimentatore: Base di ricarica PSU
  - UE: PN 00004697
  - UK: PN 00004698
  - AU: PN 00004699
- Batteria HM2 (PN 00004627)

## Panoramica della serie



HM201



HM2



HD100



HD101



HD1



HD300



HD350W



HD351W



HD3

## Disclaimer

Ulteriori informazioni: [Pagina web Snom HM2](#) | [Snom Service Hub](#) | [Omologazioni](#) | [Informazioni di garanzia](#) | [Sedi aziendali](#)

Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero aver già subito variazioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.