

HM201



Otel/konaklama
özellikleri



Anti bakteriyel gövde



Ethernet üzerinden
besleme (PoE)



DECT



HD Ses

Şık ve havalı bir pakette kablosuz özgürlük. Bu esnek sistem, günümüz otel odalarındaki modern tasarım ve az yer kaplama ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Gizli Kaide, esnek oda yerleşimine imkan tanır ve kablolama maliyetlerini azaltır. Kablosuz tasarım ile hareket kabiliyeti artırılırken, antibakteriyel plastik

ahizeler sayesinde misafirler ve personel mikroplardan korunur. 4 adede kadar **HM2** kablosuz ahizeyi her baz istasyonuyla birleştirip eşleştirebilirsiniz.

Temel bilgiler

- Ürün bilgisi
 - Misafir odası telefonu
 - **Paket HM201:** AB ve İngiltere, PN **00007006**
 - Tek Hücreli Ana İstasyon
 - DECT Ahize **HM2** + şarj yuvası
 - Renk
 - Baz istasyonu: siyah
 - Ahize: tunç siyahı
- Yerleşim: iç mekan, masaüstü
 - Baz istasyonu: duvara asılır

- Duruma özel 3 işlev tuşu
- 4 özel ses tuşu
 - Sessize alma
 - Hoparlör
 - Ses +
 - Ses -
- 5 özel işlev tuşu
 - Ahize kapalı
 - Ahize açık
 - Mesaj
 - Resepsiyon
 - Acil durum

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (Y x G x D, yakl.)
 - Baz istasyonu: 220 mm x 110 mm x 40 mm
 - Ahize: 180 mm x 50 mm x 15 mm
 - Şarj yuvası: 32 mm x 50 mm x 63 mm
 - Ahize (şarj yuvası üzerinde): 190 mm x 50 mm x 63 mm
- Ağırlık (yaklaşık)
 - Baz istasyonu: 227 g
 - Ahize: 147 g
 - Şarj yuvası: 215 g
 - Ahize (şarj yuvası üzerinde): 357 g

Arayüzler ve bağlantılar

- Güç seçenekleri
 - Baz istasyonu: [Ethernet üzerinden besleme \(PoE\)](#), IEEE 802.3af, sınıf 2 veya Güç adaptörü¹ 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 5 V DC / 800 mA
 - Ahize: Pil lityum-iyon 3,7 V, 1.000 mAh, önceden yüklenmiş, Çıkarılabilir, şarj edilebilir, 7 saate kadar konuşma süresi, 120 saate kadar bekleme süresi, 11 saate kadar şarj süresi
 - Şarj yuvası: Güç adaptörü¹ 100 - 240 V (AC), 50 - 60 Hz, 150 mA | 6 V, 450 mA, 2,7 W
- Kablolü arayüzler
 - Baz istasyonu
 - Güç adaptörü: koaksiyel konektör
 - Ethernet 10/100/1000 Mbit/sn: 2 x RJ45-8P8C soket
 - Şarj yuvası
 - Güç adaptörü: RJ-11 soket
- Kablosuz arayüzler
 - DECT

Ekran ve Göstergeler

- Ahize: Ekran
 - TFT likit kristal ekran (LCD), doğru renk, ekstra ince, arkadan aydınlatmalı
 - Boyutu (çapraz): 2,8" (71 mm)
- Baz istasyonu: 2 LED gösterge
 - Güç durumu göstergesi: **1** yeşil LED
 - VoIP durum göstergesi: **1** yeşil LED

Tuş takımı ve işlev tuşları

- Baz istasyonu: Toplam 2 tuş
 - Ahize Yerelleştirme
 - Sıfırla
- Ahize: Toplam 24 tuş
 - 12 tuş (standart ITU telefon tuş takımı)

Ses cihazları ve özellikleri

- Baz istasyonu
 - Ses kodekleri: G.711 (A-law, μ -law), G.722, G.726, G.729AB, iLBC
- Ahize
 - Mikrofon: İşitme cihazı uyumlu (HAC)
 - Ahize kulaklığı: Hoparlör modu

Kullanıcı arayüzleri ve kurulum

- Baz istasyonu
 - Kolay toplu dağıtım ve telefon izleme için gelişmiş SIP yapılandırma aracı
 - Ahize Yerelleştirme
- Ahize
 - Konforlu ve sezgisel menü yapısı
 - Saat, oda numarası ve misafir adı gerçek zamanlı olarak programlanabilir
 - Düşük pil göstergesi
 - Uzaktan bakım

Arama Özellikleri

- Hızlı çağrı yanıtı (baz istasyonundan/şarj cihazından kolayca alınarak)
- Hızlı arama: 10 adete kadar (ekrandaki kayar liste)
- Mikrofonu sessize alma (özel işlev tuşu aracılığıyla)

Ağ teknolojileri ve protokolleri

- VLAN (IEEE 802.1q)
- SIP (RFC 3261)

DECT teknolojisi ve özellikleri

- Standart: DECT
 - Baz ve ahizenin kimlik doğrulaması/şifrenmesi
 - Geniş Bant Ses
- Frekans bandı
 - Avustralya & Avrupa: 1.880 - 1.900 MHz
- Ahize **HM2**: 4 adete kadar

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı: 0 °C - +40 °C
- Nem (yoğuşmasız): 5 % - 95 %

Paket içeriği

- Donanım
 - Baz istasyonu
 - Ethernet kablosu
 - DECT Ahize **HM2**
 - Pil: önceden yüklenmiş
 - Şarj yuvası
 - Güç adaptörü
- Belgeler
 - [Hızlı Kurulum Kılavuzu \(QIG\)](#)

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- Güç adaptörü: Şarj yuvası PSU
 - AB: PN 00004697
 - Birleşik Krallık: PN 00004698
 - AU versiyonu: PN 00004699
- Pil HM2 (PN 00004627)

Seriye Genel Bakış



HM201



HM2



HD100



HD101



HD1



HD300



HD350W



HD351W



HD3

Sorumluluk Reddi

Daha fazla bilgi: [Snom HM201 web sayfası](#) | [Snom Servis Merkezi](#) | [Garanti Bilgileri](#) | [Tip Onayları](#) | [Şirket lokasyonları](#)

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.