

M100 SC



DECT

System
jednobazowy

GAP

Shared Call
Emulation
(SCE)Power over
Ethernet
(PoE)Bezpieczeństwo
(TLS i SRTP)Książka
adresowaAktualizacje
OTA

Kompaktowa stacja bazowa DECT obsługująca do 8 kont SIP

Stacja bazowa M100 SC może obsługiwać do 10 kompatybilnych słuchawek M10 SC DECT, dzięki czemu system jest idealny do użytku w małym biurze/home office. Unikalna funkcja Snom „Shared Call Emulation” umożliwia wykonywanie połączeń wewnętrznych na wszystkich słuchawkach podłączonych do bazy bez wsparcia dostawcy usługi VoIP. System można konfigurować i aktualizować zarówno za pośrednictwem

interfejsu internetowego, jak i automatycznie poprzez usługę provisioningu. Aktualizacje oprogramowania M10 SC są przeprowadzane przez interfejs DECT stacji bazowej, zapewniając bezproblemową pracę przez cały czas. Istniejące przetworniki PoE można wykorzystać do zasilania stacji bazowej za pomocą kabla sieciowego."

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - Stacja bazowa DECT M100 SC** | czarny | PN 00004451
 - Dostępność: Pakiet Snom M110 SC (Snom M10 SC / Snom M100 SC), UE i UK, PN 00004610
- Ustawienie: Wewnątrz pomieszczeń, na stole/biurku, montaż naścienny

Wymiary i waga

- Wymiary (wys. × szer. × dł., ok.)
 - 151 mm × 116 mm × 42 mm
- Waga (ok.)
 - 227 g

Wskaźniki i przyciski

- 2 diody LED
 - Wskaźnik stanu zasilania: **1** zielona dioda LED
 - Wskazanie statusu VoIP: **1** zielona dioda LED
- 2 fizyczne przyciski łącznie
 - Lokalizacja odbiornika bezprzewodowego, resetowanie

Funkcje audio

- Kodeki audio: G.711 (A-law, μ -law), G.722, G.726, G.729AB, iLBC

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
 - Power over Ethernet (PoE)**
 - IEEE 802.3af, klasa 2
 - Zasilacz³
 - 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 5 V DC / 800 mA
- Interfejsy przewodowe
 - Ethernet 10/100 Mbit/s: gniazdo RJ45-8P8C
 - Zasilacz:³ koncentryczne złącze zasilacza
- Interfejsy bezprzewodowe
 - DECT

Interfejsy użytkownika i konfiguracja

- Ustawienie i konfiguracja za pomocą przeglądarkowego interfejsu użytkownika (web user interface WUI)
 - Dostęp chroniony hasłem
 - Bezpieczny web server / klient (HTTPS)
- Automatyczna konfiguracja przez provisioning**
 - Ładowanie ustawień i oprogramowania przez HTTP, HTTPS, TFTP
 - Wsparcie dla Secure Redirection And Provisioning Service (SRAPS)**
 - Wspierane opcje udostępniania DHCP 66, 159, 160
 - Bezpieczny provisioning z preinstalowanym certyfikatem
 - Zdalne zarządzanie przez TR-069**
 - Wsparcie Plug & Play (PNP)
 - Plik provisioningu z szyfrowaniem AES
- Dostosowywanie
 - Niestandardowy domyślny plik
- Lokalizacja
 - Języki**
 - Strefa czasowa, Sygnał wybierania
- Diagnostyka
 - PCAP Trace., Syslog

Technologia i funkcje DECT

- Standard: DECT
- Pasma częstotliwości
 - Europa: 1 880 - 1 900 MHz
- Zasięg
 - Do 300 m zasięgu w przestrzeni otwartej
 - Do 50 m w pomieszczeniach
- Słuchawki: do 10
- Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania (SUOTA)

Książka telefoniczna i funkcje połączeń

- 8 kont
 - Do 6 jednoczesnych połączeń
- Obsługa książki telefonicznej
 - LDAP (książka telefoniczna na serwerze)
 - Import/eksport książki adresowej (CSV, XML)
 - Centralna książka adresowa na stacji bazowej z maksymalnie 1000 wpisów
 - Obsługa książki adresowej XML
- Funkcje połączeń wychodzących
 - Szybkie wybieranie: do 10
 - Lokalny plan wybierania
 - Wybierz ponownie
 - Identyfikacja numeru dzwoniącego (CLIP)
 - Interkom między słuchawkami DECT²
- Funkcje połączeń przychodzących
 - **Blokowanie połączeń:** czarna lista, połączenia anonimowe, Tryb Nie przeszkadzać (DND)
 - Przekierowanie połączeń
- Funkcje zarządzania połączeniami
 - Wyciszenie mikrofonu
 - Wstrzymaj
 - Przełączenie bezpośrednie
 - Transfer połączenia z ogłoszeniem
 - Zewnętrzny / wewnętrzny transfer połączeń między telefonami DECT²
 - Wielostronne konferencje sieciowe
 - 3-stronne (2+1) lokalne konferencje
- Funkcje powiązane
 - Historia połączeń 200 nieodebranych, odebranych, wybieranych połączeń
 - Dopasowanie książki telefonicznej dla połączeń przychodzących i wychodzących
 - Shared Call Emulation⁴
 - Czas połączenia (Czas trwania połączenia)

Sieć i protokoły

- Technologie sieciowe
 - VLAN (IEEE 802.1q)

- OpenVPN
- Protokoły i techniki związane z VoIP
 - SIP, RTP, STUN
- Bezpieczne protokoły VoIP
 - SRTP
- Protokoły sieciowe
 - nie, DHCP, LLDP-MED, HTTP, FTP, TFTP, SNMP, NAT
- Bezpieczne protokoły sieciowe
 - TLS V1.2, HTTPS, IEEE 802.1X (p/q)
- Quality of Service (QoS)
 - ToS, DiffServ
- Protokoły zdalnego zarządzania
 - TR-069
- Funkcje powiązane
 - DNS Override
 - Wzajemne uwierzytelnianie
 - Obsługa awaryjna i redundancja serwera

Warunki środowiska

- Temperatura podczas pracy: 0 °C - +40 °C
- Wilgotność (bez kondensacji): < 95 %

Zawartość opakowania

- Stacja bazowa DECT M100SC
- Kabel Ethernet
- Zestaw do montażu ściennego.
- **Skrócona instrukcja obsługi**

Akcesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- PoE injector
 - A5E (PN 00004679)
- Zasilacz
 - UE: M100 PSU (PN 00004373)
 - Wielka Brytania: M100 PSU (PN 00004374)
- Słuchawka DECT:
 - M10 SC (PN 00004452)
- Pakiet
 - M110 SC Bundle (PN 00004610)

Przekazywanie połączeń



¹ Funkcje mogą się różnić w zależności od dostawcy usług SIP i / lub platformy systemu

² Funkcja dostępna tylko po sparowaniu do M10 SC

³ Dostępny oddzielnie

⁴ Shared Call Emulation: unikalna funkcjonalność Snom dla zawieszania/odwieszania i odbierania połączeń

Przegląd serii



M110 SC



M100 SC



M10 SC

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa M100 SC](#) | [Snom Service Hub M100 SC](#) | [Skrócona instrukcja obsługi M100SC](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian uprzednio lub po fakcie. Chociaż przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dołożono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.