

M250

DECT-Basisstation

Dieses Gerät wurde für den professionellen Einsatz mit folgendem Gerät bestimmt: **M53, M55, M56, M58**. Jegliche anderweitige Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise und diese Anleitung zu Aufstellung und Bedienung des Gerätes. Bewahren Sie dieses Dokument auf und geben Sie das Gerät nicht ohne es an Dritte weiter. Scannen Sie den QR-Code, um auf das folgende Online-Dokument zuzugreifen:



**Kurzanleitung
M253 (M250 +
M53)**



**Kurzanleitung
M256 (M250 +
M56)**

Sicherheitsanweisungen (GPSR)

- **Hinweis:** Das Typenschild befindet sich unten oder hinten am Gerät.
-  **Warnung:** Falls die Stromversorgung nicht über ein Ethernetkabel erfolgt, verwenden Sie nur das folgende empfohlene Netzteil.
 - Netzteil:¹ 5 V, 2 A
 - Hersteller: MassPower → EU & UK: Modell NBS0E050200UV (Snom P/N 00004570)Andere Stromversorgungen können das Gerät beschädigen oder sogar zerstören. Die Netzteile müssen in der Nähe des Geräts angebracht und leicht zugänglich sein.
- Verlegen Sie das Kabel des Geräts nicht so, dass Personen darüber stolpern können. Verlegen Sie das Kabel nicht an Orten, an denen es mechanischem Druck ausgesetzt ist, da es dadurch beschädigt werden kann. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose und wenden Sie sich an qualifiziertes Servicepersonal.
- Montieren Sie das Gerät nur in Höhen von höchstens 2 m.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. **Nicht für den Außenbetrieb geeignet!**
- Die Betriebstemperatur sollte zwischen 0 °C und +40 °C liegen, die Luftfeuchtigkeit bis 95 % nicht kondensierend.
- Stellen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z.B. Lackierereien) auf. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie Gas oder andere möglicherweise explosionsgefährliche Dämpfe riechen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Badezimmern, Waschküchen, feuchten Kellerräumen auf. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und gießen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in das Gerät.
- Wenn das Gerät mit Flüssigkeiten in Berührung kommt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Schließen Sie das Gerät erst dann wieder an, wenn es vollständig getrocknet ist.
- Medizinische Geräte könnten beeinträchtigt werden. Bitte bedenken Sie die technischen Auswirkungen, wenn Sie die Geräte z. B. in einer Arztpraxis installieren.
- Empfohlener MINIMAL-Abstand zum Gerät: 100 cm.

¹ Nicht im Lieferumfang enthalten

Zusätzliche Sicherheitshinweise

- **Betriebsumgebung** Vergessen Sie nicht, die in bestimmten Bereichen gültigen besonderen Vorschriften zu beachten und immer dann das Gerät auszuschalten, wenn sein Einsatz verboten ist oder wenn es durch das Gerät zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann. Halten Sie das Gerät stets in seiner vorgesehenen Bedienungsposition. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Geräts, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.
- **Medizinische Geräte** Der Betrieb von Funkgeräten kann unter Umständen die Funktionalität von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob diese ausreichend gegen externe Hochfrequenzemissionen abgeschirmt sind oder wenn Sie Fragen zu anderen Themen haben. Schalten Sie Ihr Gerät in Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen aufgestellte Vorschriften dazu aufgefordert werden. Krankenhäuser oder Gesundheitseinrichtungen können unter Umständen Geräte verwenden, die auf externe Hochfrequenzemissionen sensibel reagieren können.
- **Wenn Sie einen implantierten Herzschrittmacher haben** Nicht verwenden, wenn Sie einen implantierten Herzschrittmacher haben, es sei denn, die Anweisungen des Herzschrittmacherherstellers erlauben ausdrücklich die Verwendung von Geräten, die pulsierende Hochfrequenzsignale aussenden.
- **Implantierte medizinische Geräte** Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 20 Zentimeter zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten wie z.B. Herzschrittmachern oder implantierten Cardioverttern / Defibrillatoren, um eine mögliche Störung des medizinischen Geräts zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art

- Halten Sie das drahtlose Gerät immer mehr als 20 cm vom medizinischen Gerät entfernt, wenn das drahtlose Gerät eingeschaltet ist.
- Tragen Sie das Gerät nicht in einer Brusttasche.
- müssen ihr Funkgerät umgehend ausschalten, wenn sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist,
- müssen die Anweisungen des medizinischen Geräteherstellers lesen und befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Geräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

- **Kleinkinder** Das Gerät und sein Zubehör können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.
- **SELV (Safety Extra Low Voltage) Konformität** Die Eingangs-/Ausgangsverbindungen halten die SELV-Richtlinien für Niederspannungsgeräte ein.
- **Explosionsgefährdete Orte** Schalten Sie Ihr Gerät an Orten mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre aus und handeln Sie entsprechend den Schildern und Anweisungen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion auslösen oder einen Brand mit körperlichen Schäden oder Todesfolge auslösen. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und in der Nähe von Benzinpumpen aus. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf den Einsatz von Funkgeräten in Kraftstoffdepots, -lagern und in Verkaufsbereichen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Orte, an denen Explosionsgefahr besteht, sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden, Fahrzeuge, die mit Flüssiggas betrieben werden, sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden.

- **Empfindliche elektronische Geräte** Nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung beeinträchtigen DECT-Geräte elektronische Geräte nicht. Sie sollten trotzdem Vorsicht walten lassen, wenn Sie DECT-Geräte in unmittelbarer Nähe solcher Geräte wie z.B. Laborausrüstungen betreiben wollen. Halten Sie immer, auch im Standby-Betrieb, einen Mindestabstand von 10 cm ein.
- **Erklärung zur HF-Belastung: Achtung:** Um die Einhaltung der Anforderungen zur HF-Belastung zu gewährleisten, muss die DECT-Basis so installiert und verwendet werden, dass zu anderen Körperteilen des Benutzers als den Händen ein Abstand von 20 cm oder mehr eingehalten wird.
- **Überspannungsschutz** Es wird empfohlen, ein Überspannungsschutzgerät zwischen Steckdose und das Gerät zu schalten, um Schäden, die durch Blitzschlag oder andere Arten von Überspannungen entstehen können, zu verhindern.
- **Datenschutz bei schnurlosen Telefongesprächen** Drahtlose Telefongespräche werden über Funkwellen übertragen, so dass die Möglichkeit besteht, dass Ihre Gespräche von Funkempfängern in Reichweite abgehört werden können. Aus diesem Grund sollten Sie solche Gespräche nicht als so privat ansehen wie Gespräche mit schnurgebundenen Telefonen.
- **Mögliche TV-Störungen** Einige schnurlose Geräte arbeiten mit Frequenzen, die Störungen bei Fernsehgeräten und Videorekordern verursachen können. Um solche Störungen zu minimieren oder zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Fernsehers oder Videorecorders oder auf diesem aufstellen. Falls Interferenzen auftreten, können Sie die Störungen oft verringern oder beseitigen, indem Sie das schnurlose Gerät weiter vom Fernsehgerät oder Videorecorder entfernen.

Technische Spezifikationen

DECT

- Frequenzbereich
 - Europa: 1.881,792 - 1.897,344 MHz
- HF-Sendeleistung
 - Europa: < 24 dBm

Scannen Sie den QR-Code, um auf das folgende Online-Dokument zuzugreifen: [Datenblatt M250](#). Dort finden Sie eine komplette Übersicht aller technischen Daten.



Normkonformität



Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltsicherheitsanforderungen aller relevanten europäischen Richtlinien. Dieses Gerät entspricht den Funkgerätevorschriften von 2017 und den wesentlichen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltsicherheitsanforderungen aller relevanten britischen Gesetze. Die eigenmächtige Öffnung des Geräts sowie Änderungen und Modifizierungen am Gerät führen zum Erlöschen der Gewährleistungspflicht und können darüberhinaus zum Erlöschen der Zulassung CE/UKCA führen. [Die Konformitätserklärung können Sie von https://www.snom.com/conformity herunterladen.](https://www.snom.com/conformity)

Reinigung

Verwenden Sie ein antistatisches Tuch. Bitte vermeiden Sie Wasser und flüssige oder feste Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche oder die interne Elektronik des Produkts beschädigen könnten.

Entsorgung



Basisstation | Netzteil: Dieses Gerät unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU und darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie Ihr Altgerät entsorgen können, wenden Sie sich bitte an Ihre Kommune, Ihren örtlichen Müllentsorger oder Ihren Fachhändler.

Die Entsorgung elektrischer und elektronischer Produkte in Ländern außerhalb der Europäischen Union sollte in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften erfolgen. Bitte kontaktieren Sie die örtlichen Behörden für weitere Informationen.

Weitere Informationen

Wenden Sie sich bei Betriebsstörungen oder Defekten an autorisiertes Servicepersonal, an Ihren Verkäufer oder an Snom. Klicken Sie auf den Text oder scannen Sie den zugehörigen QR-Code, um auf die jeweilige Online-Ressource zuzugreifen: **Snom Service Hub M250**



Hersteller: [VTech Telecommunications Ltd.](#) 23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong

Wie Sie sich an den Snom-Support wenden → <https://www.snom.com/support>

Unternehmensstandorte → <https://www.snom.com/contact>

Garantieinformation <https://www.snom.com/warranty>

Hinweise und Haftungsausschluss

Snom sowie die Namen der Snom-Produkte und die Snom-Logos sind gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology GmbH. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Snom Technology GmbH behält sich jederzeit das Recht auf Überarbeitung und Änderung dieses Dokumentes vor, ohne verpflichtet zu sein, die vorgenommenen Änderungen anzukündigen oder mitzuteilen. Trotz der angewandten Sorgfalt bei der Zusammenstellung und Präsentation der Informationen in diesem Dokument können sich Daten zwischenzeitlich geändert haben. Daher übernimmt Snom keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen. Jegliche Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, sofern diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf seiten von Snom beruhen oder sofern keine Haftung aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen eintritt.