

M500



DECT



System podwójny



Shared Call Emulation (SCE)



Power over Ethernet (PoE)



Bezpieczeństwo (TLS i SRTP)



Aktualizacje OTA



Książka adresowa

Mobilność DECT i łatwe zarządzanie połączeniami

Dzięki 2 stacjom bazowym możemy zbudować system DECT dla maksymalnie 16 telefonów i 16 równoległych połączeń, M500 idealnie sprawdzi się w sektorze MŚP. Oprócz słuchawki M55/M56 z solidną i ergonomiczną obsługą dotykową, M500 obsługuje również bezprzewodowy telefon biurowy M58 DECT dla pracowników mobilnych. Cechą wyróżniającą jest unikalna funkcja Snom

„Shared Call Emulation” umożliwiającą współdzielenie połączeń na kilku liniach. Połączenia mogą być monitorowane, przyjmowane, zawieszane/odwieszane i odbierane za pomocą 6 klawiszy funkcyjnych LED na wszystkich zarejestrowanych telefonach.

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - Dwubazowy system DECT M500 | UE i UK | biały | PN 00004628
- Ustawienie: Wewnątrz pomieszczeń, na stole/biurku, montaż naścienny

Wymiary i waga

- Wymiary (wys. × szer. × dł., ok.)
 - 175 mm × 123 mm × 38 mm bez podstawy
 - 189 mm × 123 mm × 70 mm z podstawą
- Waga (ok.)
 - 307 g

Wskaźniki i przyciski

- 3 diody LED
 - Wskaźnik stanu zasilania: 1 zielona dioda LED
 - Wskazanie statusu VoIP: 1 wielokolorowa dioda LED (zielona / czerwona / pomarańczowa)
 - Wskazanie statusu LINK: 1 wielokolorowa dioda LED (zielona / czerwona / pomarańczowa)
- 2 przyciski funkcyjne
 - Przycisk połączenia → Parowanie DECT | Lokalizacja DECT
 - resetowanie

Kodeki audio i funkcje

- Kodeki audio: G.711 (A-law, μ -law), G.722, G.726, G.729ab, Opus, iLBC

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
 - **Power over Ethernet (PoE):** IEEE 802.3af, klasa 2
- Interfejsy przewodowe
 - Łączność sieciowa: 2 gniazda RJ45-8P8C¹ → Ethernet 10/100 Mbit/s
- Interfejsy bezprzewodowe
 - DECT²

Technologia i funkcje DECT

- Standard: DECT²
 - Uwierzytelnianie / szyfrowanie bazy i słuchawki
 - Bezproblemowe przekazywanie połączeń
 - Szerokopasmowy dźwięk audio
- Pasmo częstotliwości
 - Europa: 1 880 - 1 900 MHz
- Moc wyjściowa
 - Europa: < 250 mW
- Zasięg
 - Do 50 m w pomieszczeniach
 - Do 300 m zasięgu w przestrzeni otwartej
- System jednobazowy
 - Słuchawki: do 10
 - Połączenia wąskopasmowe: do 8
 - Połączenia szerokopasmowe: do 4
- Instalacja dwubazowej
 - Słuchawki: do 16
 - Połączenia wąskopasmowe: do 16
 - Połączenia szerokopasmowe: do 8
- Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania (SUOTA)

Interfejsy użytkownika i konfiguracja

- Ustawienie i konfiguracja za pomocą przeglądarkowego interfejsu użytkownika (web user interface WUI)
 - **Języki:** angielski, francuski, hiszpański, włoski, niemiecki, holenderski, grecki, rosyjski
- Automatyczna konfiguracja przez provisioning
 - Ładowanie ustawień i oprogramowania przez HTTP, HTTPS, TFTP
 - Zero-Touch provisioning oraz autentykacja za pomocą TLS i indywidualnego certyfikatu wydanego przez Snom CA
- Lokalizacja
 - Strefa czasowa, Sygnał wybierania

Sieć i protokoły

- Technologie sieciowe
 - VLAN (IEEE 802.1q)
- Bezpieczne protokoły VoIP
 - SIPS (SIP over TLS), SRTP
- Protokoły sieciowe
 - DHCP, NTP, LDAP, LLDP-MED, HTTP
- Bezpieczne protokoły sieciowe
 - TLS V1.2, HTTPS

Książka telefoniczna i funkcje połączeń

- Do 48 kont SIP
 - Do 32 jednoczesnych połączeń
- Obsługa książki telefonicznej
 - LDAP (książka telefoniczna na serwerze)
 - Centralna książka adresowa na stacji bazowej z maksymalnie 500 wpisów
 - Obsługa książki adresowej XML UE / Ameryki
- Funkcje powiązane
 - Shared Call Emulation³
 - Grupy rozgłoszeniowe
 - Grupy interkomowe

Warunki środowiska

- Temperatura podczas pracy
 - 0 °C - +40 °C

Przekazywanie połączeń



Zawartość opakowania

- Sprzęt
 - Stacja bazowa DECT M500
- Dokumentacja
 - **Skrócona instrukcja obsługi**

Kompatybilne urządzenia Snom

- Słuchawka DECT M53 (PN 00004740)
- Słuchawka DECT M55 (PN 00004629 / 00004630)
- Słuchawka DECT M56 (PN 00004656 / 00004653)
- Telefon stacjonarny DECT M58 (PN 00004631 / 00004632)



Akcesoria Snom

- Zasilacz M500 PSU EU (PN 00004633)
- Zasilacz M500 PSU UK (PN 00004634)
- Zasilacz M500 PSU AU (PN 00004663)

¹ 1 port zarezerwowany dla instalacji dwubazowej

² Shared Call Emulation: unikalna funkcjonalność Snom dla zawieszania/odwieszania i odbierania połączeń

Przegląd serii



M253



M256



M250



M500



M53



M55



M56



M58

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa M500](#) | [Snom Service Hub M500](#) | [Skrócona instrukcja obsługi M500](#) | [Instrukcja obsługi M500](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian uprzednio lub po fakcie. Chociaż przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dołożono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.