

M500



DECT



Двухэлементная система

Эмуляция
общих вызовов
(SCE)Питание от
сети Ethernet
(PoE)Безопасность
(TLS & SRTP)Обновления
OTA

Каталог

DECT-мобильность и простое управление вызовами

Благодаря 2 базовым станциям, формирующим ячейку DECT для 16 телефонов и 16 параллельных вызовов, M500 подходит для офисов, магазинов и других помещений среднего размера. В дополнение к телефонной трубке M55/M56 с ее прочной и эргономичной тактильной поверхностью, M500 также поддерживает беспроводной настольный телефон M58 DECT для офисных рабочих мест. Отличительной чертой являет-

ся уникальная функция Snom «Shared Call Emulation», позволяющая разделить звонки на несколько линий. Вызовы можно отслеживать, принимать, удерживать/отменять и принимать с помощью 6 светодиодных функциональных клавиш на всех зарегистрированных телефонах.

Основные сведения

- Информация о товаре
 - Двухсотовая базовая станция DECT M500 | Европа и Великобритания | белый | PN 00004628
- Размещение: В помещении, на письменном столе, настенный монтаж

Размеры и вес

- Размеры (В × Ш × Г, прибл.)
 - 175 мм × 123 мм × 38 мм без подставки
 - 189 мм × 123 мм × 70 мм с подставкой
- Вес (приблизительный)
 - 307 г

Индикаторы и клавиши

- 3 светодиодные индикаторы
 - Индикатор питания: 1 зеленый светодиод
 - Индикатор VoIP: 1 разноцветный светодиод (зеленый / красный / оранжевый)
 - Индикатор LINK: 1 разноцветный светодиод (зеленый / красный / оранжевый)
- 2 специальные функциональные клавиши
 - Связь → сопряжение DECT | Локатор DECT
 - Перезагрузка

Функции аудио

- Аудио кодеки: G.711 (A-law, μ-law), G.722, G.726, G.729ab, Opus, iLBC

Интерфейсы и подключения

- Варианты питания
 - Питание через Ethernet (PoE): IEEE 802.3af, класс 2
- Проводные интерфейсы
 - Сетевое подключение: 2 разъема RJ45-8P8C¹ → Ethernet 10/100 Мбит/с
- Беспроводные интерфейсы
 - DECT²

Технология и характеристики DECT

- Стандартно: DECT²
 - Аутентификация/шифрование базы и трубки
 - Бесшовная передача
 - Широкополосный звук
- Частотный диапазон
 - Европа: 1 880 - 1 900 МГц
- Выходная мощность
 - Европа: < 250 мВт
- Диапазон покрытия
 - До 50 м в закрытых помещениях
 - радиус действия до 300 м вне помещений
- Односотовая система
 - Кол-во трубок: до 10
 - Узкополосные вызовы: до 8
 - Широкополосные вызовы: до 4
- Инсталляция двухсотовой системы
 - Кол-во трубок: до 16
 - Узкополосные вызовы: до 16
 - Широкополосные вызовы: до 8
- Обновление программного обеспечения по воздуху (SUOTA)

Пользовательские интерфейсы и настройки

- Настройка через веб-интерфейс пользователя (WUI)
 - Языки: Английский, Французкий, испанский, Итальянский, немецкий, Нидерландский, Греческий, Русский
- Автоматическая настройка с помощью конфигурационного резервирования
 - Загрузка настроек и прошивки через HTTP, HTTPS, TFTP
 - Zero-touch резервирование и аутентификация с помощью Mutual TLS посредством индивидуального сертификата, выданного компанией Snom CA
- Локализация
 - Часовой пояс, тон вызова

Сетевые технологии и протоколы

- Сетевые технологии
 - VLAN (IEEE 802.1q)
- Безопасные протоколы VoIP
 - SIPS (SIP over TLS), SRTP
- Сетевые протоколы
 - DHCP, NTP, LDAP, LLDP-MED, HTTP
- Безопасные сетевые протоколы
 - TLS V1.2, HTTPS

Телефонная книга и функции вызова

- До 48 учетных записей SIP
 - До 32 одновременных вызовов
- Поддержка каталогов
 - LDAP (серверный каталог)
 - Централизованный каталог на базовой станции до 500 общих записей
 - Поддержка телефонной книги в формате XML EC / US версия
- Дополнительные функции
 - Эмуляция совместного вызова³
 - Зоны пейджинга
 - Интерком группы

Условия окружающей среды

- Рабочая температура
 - 0 °C - +40 °C

Совместимость



Комплект поставки

- Аппаратное обеспечение
 - Базовая станция DECT M500
- Документация
 - **Краткое руководство по установке**

Совместимые устройства Snom

- Трубка DECT M53 (PN 00004740)
- Трубка DECT M55 (PN 00004629 / 00004630)
- Трубка DECT M56 (PN 00004656 / 00004653)
- Настольный DECT-телефон M58 (PN 00004631 / 00004632)



Аксессуары Snom

- Адаптер питания M500 PSU EU (PN 00004633)
- Адаптер питания M500 PSU UK (PN 00004634)
- Адаптер питания M500 PSU AU (PN 00004663)

¹ 1 порт зарезервирован для двухсотовой настройки

² Эмуляция общего вызова: уникальная функция Snom для эмуляции вызова от АТС для линии, удержания/снятия вызова и перехвата вызова

Обзор серии



M253



M256



M250



M500



M53



M55



M56



M58

Отказ от ответственности

Дополнительная информация: [Интернет-страница M500](#) | [Snom Service Hub M500](#) | [Краткое руководство по установке M500](#) | [Руководство пользователя M500](#) | [Типовые сертификаты](#) | [Информация о гарантии](#) | [Местонахождение компании](#)

Snom, названия продуктов Snom и логотипы Snom являются товарными знаками, принадлежащими компании Snom Technology GmbH. Технические описания могут быть изменены без предварительного уведомления. Snom Technology GmbH оставляет за собой право в любое время вносить в настоящий документ изменения и дополнения без обязательного уведомления об их внесении. Несмотря на тщательную подготовку представленной информации, данные, использованные при подготовке настоящего документа, могут изменяться. В этой связи компания Snom отказывается от ответственности за гарантии точности, полноты и актуальности опубликованных сведений, за исключением грубой халатности со стороны Snom или случаев возникновения ответственности в силу законодательных положений.