

M500



DECT

Çift hücreli
sistemPaylaşımlı
Çağrı
Emülasyonu
(SCE)Ethernet
üzerinden
besleme (PoE)Güvenlik (TLS
& SRTP)OTA
Güncellemeleri

Dizin

DECT mobilitesi ve kolay çağrı yönetimi

M500, 16 adete kadar telefon ve 16 paralel çağrı için bir DECT hücresi oluşturan 2 baz istasyonu ile orta büyüklükteki ofisler veya mağazalar için uygundur. M500, sağlam ve ergonomik dokunuşlu M55/M56 ahizenin yanı sıra, mobil ofis işyerleri için kablosuz M58 DECT masaüstü telefonu da destekliyor. Kendine özgü

bir özelliği ise Snom'un birden fazla hat üzerinde çağrı paylaşımını mümkün kılan benzersiz "Paylaşımlı Çağrı Emülasyonu" işlevidir. Tüm kayıtlı telefonlarda çağrılar 6 adet LED işlev tuşu aracılığıyla izlenebilir, kabul edilebilir, bekletilebilir/beklemeden çıkarılabilir ve cevaplanabilir.

Temel bilgiler

- Ürün bilgisi
 - DECT çift hücreli baz istasyonu M500 | AB ve İngiltere | beyaz | PN 00004628
- Yerleşim: iç mekan, masaüstü, duvara asılır

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (Y × G × D, yakl.)
 - 175 mm × 123 mm × 38 mm kaidesiz
 - 189 mm × 123 mm × 70 mm kaideli
- Ağırlık (yaklaşık)
 - 307 g

Göstergeler ve tuşlar

- 3 LED gösterge
 - Güç durumu göstergesi: 1 yeşil LED
 - VoIP durum göstergesi: 1 çok renkli LED (yeşil / kırmızı / portakal)
 - LINK durum göstergesi: 1 çok renkli LED (yeşil / kırmızı / portakal)
- 2 özel işlev tuşu
 - Bağlantı → DECT Eşleştirme | DECT konum bulucu
 - Sıfırla

Ses Özellikleri

- Ses kodekleri: G.711 (A-law, μ -law), G.722, G.726, G.729ab, Opus, iLBC

Arayüzler ve bağlantılar

- Güç seçenekleri
 - Ethernet üzerinden besleme (PoE): IEEE 802.3af, sınıf 2
- Kablolu arayüzler
 - Ağ bağlantısı: 2 × RJ45-8P8C soket¹ → Ethernet 10/100 Mbit/sn
- Kablosuz arayüzler
 - DECT²

DECT teknolojisi ve özellikleri

- Standart: DECT²
 - Baz ve ahizenin kimlik doğrulaması/şifrelenmesi
 - Sorunsuz devir
 - Geniş Bant Ses
- Frekans bandı
 - Avrupa: 1.880 - 1.900 MHz
- Çıkış gücü
 - Avrupa: < 250 mW
- Kapsama
 - 50 m'ye kadar iç mekan kapsama alanı
 - 300 m'ye kadar dış mekan kapsama alanı
- Tek hücreli sistem
 - Ahize: 10 adete kadar
 - Dar bant araması: 8 adete kadar
 - Geniş bant aramaları: 4 adete kadar
- Çift hücre kurulumu
 - Ahize: 16 adete kadar
 - Dar bant araması: 16 adete kadar
 - Geniş bant aramaları: 8 adete kadar
- Kablosuz Yazılım Güncelleme (Suota)

Kullanıcı arayüzleri ve kurulum

- Menü odaklı web kullanıcı arayüzü (WUI) ile yapılandırma ve kurulum
 - Diller: İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Almanca, Flemenkçe, Yunanca, Rusça
- Şartlandırma yoluyla otomatik yapılandırma
 - Ayarların ve ürün yazılımının yüklenmesi HTTP, HTTPS, TFTP
 - Snom CA tarafından yayınlanan bireysel sertifika aracılığıyla Mutual TLS ile Sıfır Dokunuşlu şartlandırma ve kimlik doğrulama
- Yerelleştirme
 - Saat dilimi, çevir sesi

Ağ teknolojileri ve protokolleri

- Ağ Teknolojileri
 - VLAN (IEEE 802.1q)
- Güvenli VoIP protokolleri
 - SIPS (SIP over TLS), SRTP
- Ağ protokolleri
 - DHCP, NTP, LDAP, LLDP-MED, HTTP
- Güvenli ağ protokolleri
 - TLS V1.2, HTTPS

Rehber Desteği ve Arama Özellikleri

- adete kadar 48 SIP kimliği / hesabı
 - Maksimum 32 eşzamanlı arama
- Rehber Desteği
 - LDAP (sunucu tabanlı rehber)
 - 500 adete kadar paylaşımlı girişe sahip baz istasyonundaki merkezi telefon rehberi
 - XML telefon rehberi desteği AB / ABD versiyonu
- İlgili Özellikler
 - Paylaşımlı Çağrı Emülasyonu³
 - Çağrılama alanları
 - İnterkom grupları

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı
 - 0 °C - +40 °C

Birlikte çalışabilirlik



Paket içeriği

- Donanım
 - DECT baz istasyonu M500
- Belgeler
 - Hızlı Kurulum Kılavuzu

Uyumlu Snom cihazları

- DECT ahize M53 (PN 00004740)
- DECT ahize M55 (PN 00004629 / 00004630)
- DECT ahize M56 (PN 00004656 / 00004653)
- DECT masa telefonu M58 (PN 00004631 / 00004632)



Snom aksesuarları

- Güç adaptörü M500 PSU EU (PN 00004633)
- Güç adaptörü M500 PSU UK (PN 00004634)
- Güç adaptörü M500 PSU AU (PN 00004663)

¹ Çift hücre kurulumuna ayrılmış 1 bağlantı noktası

² Paylaşımlı Çağrı Emülasyonu: Hat, bekletme/beklemeyi kaldırma ve çağrı yanıtlamada Snom'un benzersiz PBX emülasyonu

Seriye Genel Bakış



M253



M256



M250



M500



M53



M55



M56



M58

Sorumluluk Reddi

[Daha fazla bilgi: M500 web sayfası](#) | [Snom Service Hub M500](#) | [Hızlı Kurulum Kılavuzu M500](#) | [Kullanım kılavuzu M500](#) | [Tip Onayları](#) | [Garanti Bilgileri](#) | [Şirket lokasyonları](#)

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.