

M6



DECT



Kompatybilność z systemem jednobazowym DECT



Kompatybilność z systemem wielbazowym



Plug & Play

Skalowalne rozwiązanie Snom dla małych i średnich przedsiębiorstw

Repeater M6 DECT jest odpowiedni do rozszerzenia zasięgu stacji bazowych DECT, zarówno w systemie wielo- jak i jednobazowym, na kilku piętrach lub w dużych budynkach bez połączenia LAN. Repeater zwiększa zasięg nadawania i odbioru stacji bazowych DECT i słuchawek oraz niweluje luki w zasięgu. W ten sposób powstaje

optymalna sieć bezprzewodowa, która pozwala na swobodne przemieszczanie się między poszczególnymi stacjami bez utraty połączenia lub jakości rozmowy. Repeater M6 DECT obsługuje wszystkie systemy jedno- i wielobazowe, takie jak M300, M400, M700, M900.

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - Wzmacniacz DECT M6 | biały | UE: PN 00004586, Wielka Brytania: PN 00004639, EAN 4260059583725, UPC 811819013729
 - Kompatybilne z wielobazowym systemem DECT Snom
- Ustawienie: Wewnątrz pomieszczeń, na stole/biurku, montaż naścienny
- Zróznicowanie antnowe: 2 wewnętrzne anteny wielokierunkowe
- Łączenie do 6 repeaterów

Wymiary i waga

- Wymiary (wys. × szer. × dł., ok.)
 - 112 mm × 90 mm × 36 mm
- Waga (ok.)
 - Wzmacniacz DECT: 120 g
 - Zasilacz: 60 g

Wskaźniki i przyciski

- Wielofunkcyjna kontrolka stanu: 1 dwukolorowa dioda LED
- 1 dedykowany przycisk funkcyjny: resetowanie

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
 - Zasilacz:¹ 100-240 V, 50/60 Hz, 300 mA | 5,5 V, 600 mA, 3,3 W
- Interfejsy przewodowe
 - Zasilacz: koncentryczne złącze zasilacza

- Interfejsy bezprzewodowe
 - DECT

Technologia i funkcje DECT

- Standard: DECT²
 - Uwierzytelnianie / szyfrowanie bazy i słuchawki
 - Bezproblemowe przekazywanie połączeń
 - 12 slotów czasowych
 - Czułość odbiornika: -92 dBm
- Pasmo częstotliwości¹
 - Europa: 1 880 - 1 900 MHz
 - Ameryka Łacińska: 1 910 - 1 930 MHz
 - USA: 1 920 - 1 930 MHz
- Zasięg
 - Do 50 m w pomieszczeniach
 - Do 100 m zasięgu w przestrzeni otwartej
- Jednoczesne połączenia na repeater
 - Połączenia szerokopasmowe: do 2
 - Połączenia wąskopasmowe: do 4
- Funkcje powiązane
 - Zero-Touch installation
 - Automatyczna rejestracja, gdy nie jest zarejestrowana

Zawartość opakowania

- Sprzęt
 - Wzmacniacz DECT
 - Zasilacz¹
 - Klipsy do zasilacza: UE, Wielka Brytania
- Dokumentacja
 - **Skrócona instrukcja obsługi**

Kompatybilne urządzenia Snom

- Stacja bazowa DECT M400 (PN 00004587)
- Stacja bazowa DECT M300 (PN 00003986)²
- Stacja bazowa DECT M700 (PN 00003928)²
- Stacja bazowa DECT M900 (PN 00004426)
- Stacja bazowa DECT M900 outdoor (PN 00004478)
- Słuchawka DECT M25 (PN 00003987)
- Słuchawka DECT M30 (PN 00004607)



- Słuchawka DECT M65 (PN 00003969)
- Słuchawka DECT M70 (PN 00004423)
- Słuchawka DECT M80 (PN 00004424)
- Słuchawka DECT M85 (PN 00004189)
- Słuchawka DECT M90 (PN 00004425)

**Części zamienne Snom**

- Zasilacz UE i UK M6 PSU (PN 00004133)

¹ Urządzenie jest dostarczane z wtyczką zasilania zgodną z normami obowiązującymi w Twoim kraju, ale działa ze wszystkimi określonymi częstotliwościami DECT.

² EoL (wycofanie z eksploatacji)

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa M6](#) | [Snom Service Hub M6](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian uprzednio lub po fakcie. Chociaż przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dołożono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.