

M80



Wzmocniona
słuchawka



IP 65



Funkcja
alarmu



Podświetlana
klawiatura



Bluetooth



Alarm
wibracyjny



Wysoka
autonomia



Aktualizacje
OTA



Książka
adresowa



Sprzączka do
paska

Wytrzymały i trwały telefon

Snom M80: idealne, wszechstronne urządzenie do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Lekki, kompaktowy, a dzięki wytrzymałej obudowie jest solidny i trwały. Słuchawka wytrzymuje upadki z wysokości do 2 m i jest odporna na zachlapania oraz kurz. Snom M80 nadaje się nie tylko do biura, ale także do wymagających środowisk zewnętrznych lub przemysłowych. Wyposażony w zintegrowany moduł Bluetooth, który jest kompatybilny z technologią tagów (Beacon) BLE w Snom M9B.

Umożliwia to nie tylko podłączenie zestawów słuchawkowych do telefonu, ale także otwiera nowe możliwości aplikacji, takie jak śledzenie na żywo i funkcja alarmu. Ten telefon DECT jest wyposażony w kolorowy wyświetlacz LED o wysokiej rozdzielczości, dźwięk w najlepszej jakości HD i alarm wibracyjny. Ponadto jest wyposażony w wydajną baterię, która zapewnia do 12 godzin rozmów.

Uwaga: urządzenie nie jest kompatybilne z produktami dezynfekującymi¹

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - Słuchawka DECT M80 | czarny | PN 00004424
 - Zintegrowany klips do paska
 - Wzmocniona i wytrzymała konstrukcja
 - Testowany do upadku z 2 m → MIL-STD-810g 516.6
 - Kod ochrony przed wnikaniem IP65 zgodny
- Ustawienie: Wewnątrz pomieszczeń, na wolnym powietrzu, na stole/biurku
- Zróżnicowanie antnowe: 2 wewnętrzne anteny wielokierunkowe

Wymiary i waga

- Wymiary (dł. x szer. x wys., ok.)
 - 122 mm × 48 mm × 22 mm
- Waga (ok.)
 - Słuchawka DECT: 95 g
 - Bateria i klips do paska: 43 g

Wyświetlacz i wskaźniki

- Wyświetlacz
 - Wyświetlacz TFT z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem (LCD), 262k (18 bit), podświetlany
 - Przekątna wyświetlacza: 2,0"
 - Rozdzielczość: 240 × 320 pikseli
- 3 diody LED
 - Słuchawka DECT
 - Wielofunkcyjna kontrolka stanu: 1 trójkolorowa dioda LED
 - Wskazanie stanu przycisków audio: 1 czerwona dioda LED
 - Podstawa ładująca → Wskazanie stanu naładowania: 1 zielona dioda LED

Klawiatura i klawisze funkcyjne

- 28 fizycznych przycisków łącznie
 - 12 klawiszy (standardowa klawiatura telefoniczna ITU), podświetlany

- 5-kierunkowy przycisk nawigacyjny
- 3 klawisze funkcyjne kontekstowe
- 4 przyciski audio
 - Wyciszenie
 - Tryb głośnomówiący (z czerwoną diodą LED)
 - Regulacja głośności + / - (biegun)
- 4 dedykowane przyciski funkcyjne:
 - Słuchawka podniesiona
 - Połącz / Anuluj
 - Menu
 - Alarm
- Funkcje powiązane
 - Blokada klawiatury
 - Dźwięki klawiszy

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
 - Słuchawka DECT: Bateria 3,7 V, 1 100 mAh, 4,1 W, litowo-jonowa, wymienna, do wielokrotnego ładowania, do 200 godzin pracy w trybie gotowości, do 17 godzin rozmowy NB, do 12 godzin autonomii w rozmowie szerokopasmowej, czas ładowania do 6 godzin
 - Podstawa ładująca: Zasilacz 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 300 mA | 5 V DC / 2 A
- Interfejsy przewodowe
 - Słuchawka DECT: [Łączność zestawu słuchawkowego](#) złącze 3,5 mm
 - Podstawa ładująca
 - Zasilanie przez USB: dołączony kabel USB z wtyczką typu A
 - Łączenie kaskadowe: port USB 2.0 typu A
- Interfejsy bezprzewodowe
 - Łączność sieciowa: DECT²
 - Pozycjonowanie | [Łączność zestawu słuchawkowego: Bluetooth](#)

Urządzenia audio, kodeki i funkcje

- Mikrofon stacji bazowej | Głośnik słuchawki | Głośnik zewnętrzny
 - Tryb głośnomówiący
 - Pełny duplex, HD AUDIO
- Kodeki audio
 - G.711 (A-law, μ -law), G.722, G.726
- Funkcje powiązane
 - Kompatybilność z aparatami słuchowymi (HAC)
 - Wbudowane przypisywalne dźwięki dzwonka
 - Alarm wibracyjny

Interfejsy użytkownika i konfiguracja

- Ustawienia i konfiguracja interfejsu użytkownika za pomocą menu (Phone User Interface PUI)
- Dostosowywanie
 - Wsparcie XML Minibrowser dla wielobazowych systemów DECT
- Lokalizacja
 - **Języki:** angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, holenderski, portugalski, szwedzki, turecki, duński, norweski, polski, rosyjski, serbski, Chorwacki, Słoweński
 - Strefa czasowa, Sygnał wybierania

Książka telefoniczna i funkcje połączeń

- 10 kont
- Do 2 jednoczesnych połączeń
- Obsługa książki telefonicznej
 - **Lokalna książka adresowa obsługująca do 250 wpisów**
 - Centralna książka adresowa na stacji bazowej
 - **LDAP (książka telefoniczna na serwerze)**
- Funkcje połączeń wychodzących
 - Szybkie wybieranie
 - Ponowne wybieranie (z poziomu listy połączeń wychodzących)
 - Identyfikacja numeru dzwoniącego (CLIP)
 - Calling Line Identification Restriction (CLIR)

- Funkcje połączeń przychodzących
 - **Połączenie oczekujące / zamiana połączeń**
 - Automatyczna odpowiedź
 - **Przekierowanie połączeń**
 - Tryb Nie przeszkadzać (DND)
- Funkcje zarządzania połączeniami
 - Wstrzymaj
 - **Ślepy transfer**
 - **Transfer połączenia**
 - Wyciszenie mikrofonu
 - 2+1 lokalne konferencje
- Funkcje powiązane
 - Historia połączeń 50 nieodebranych, odebranych, wybieranych połączeń
 - Notyfikacja o oczekującej wiadomości głosowej
 - Powiadomienie o nieodebranych połączeniach

Technologia i funkcje DECT

- Standard: DECT²
 - Uwierzytelnianie / szyfrowanie bazy i słuchawki
 - Kompatybilne z wielobazowym systemem DECT Snom
 - Szerokopasmowy dźwięk audio
- Pasma częstotliwości: Automatyczne wykrywanie
 - UE i UK: 1 880 - 1 900 MHz
 - USA: 1 920 - 1 930 MHz
 - Ameryka Łacińska: 1 910 - 1 930 MHz
- Moc wyjściowa
 - UE i UK: < 250 mW
 - USA: < 100 mW
- Zasięg
 - Do 50 m w pomieszczeniach
 - Do 300 m zasięgu w przestrzeni otwartej
- Funkcje powiązane
 - Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania (SUOTA)
 - Automatyczna rejestracja, gdy nie jest zarejestrowana
 - Data i czas synchronizacji ze stacji bazowej

Warunki środowiska

- Temperatura podczas pracy: -10 °C - +55 °C
- Warunki podczas ładowania: 5 °C - +45 °C

Zawartość opakowania

- Sprzęt
 - Słuchawka DECT **M80**
 - Bateria
 - Podstawka ładująca
 - Zasilacz
 - Klipsy łączące → UE / Ameryki
- Dokumentacja
 - **Skrócona instrukcja obsługi**

Akcesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- Bateria
 - 3,7 V, 1 100 mAh, litowo-jonowa (PN 00003932)
- Repeaters
 - **M6 (PN 00004586)**
- Mobilna brama beacon
 - **M9B (PN 00004460)**
- Stacje bazowe
 - **M400 (PN 00004587)**
 - **M900**
 - UE i UK: PN 00004426
 - Ameryki: PN 00004441
 - **M900 outdoor (PN 00004478)**

¹ Materiały, z których wykonano urządzenie (tworzywa sztuczne, metale, uszczelki) mogą ulec zniszczeniu, pęknięciu lub nie działać prawidłowo pod wpływem niektórych substancji chemicznych (takich jak alkohol, fenole, aldehydy). Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może spowodować unieważnienie gwarancji.

² Urządzenia DECT produkowane dla Stanów Zjednoczonych i Kanady mają oznaczenie DECT 6.0

Przegląd serii



Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa Snom M80](#) | [Snom Service Hub M80](#) | [Skrócona instrukcja obsługi M80](#) | [Instrukcja obsługi M85](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Homologacja](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian uprzednio lub po fakcie. Chociaż przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dołożono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.