

M85



DECT

Wzmocniona
słuchawka

IP 65

Funkcja
alarmu

Bluetooth

Wsparcie dla
nagłownego
zestawu
słuchawkowegoSprzączka do
paskaAktualizacje
OTAKsiążka
adresowa

Solidny telefon z wieloma opcjami alarmu

M85 posiada programowalny przycisk alarmowy, jest odporny na wstrząsy, zachłapania, kurz oraz pracuje w ekstremalnych temperaturach. Można go łączyć ze słuchawkami bezprzewodowymi i przewodowymi, można go używać do wysyłania i odbierania alarmów. Alarmy mogą być wyzwalane automatycznie lub ręcznie za pomocą programowalnego przycisku alarmowego. Naciśnięcie tego klawisza umożliwia wysłanie wiadomości lub wykonanie połączenia alarmowego pod wcześniej zdefiniowany numer. Zintegrowane czujniki

umożliwiają alarmowanie „man down”: w przypadku zarejestrowania nietypowej pozycji lub dłuższego okresu bezruchu, włącza się alarm. M85 posiada również pętlę na nadgarstek, która uruchamia alarm w przypadku wyrwania jej ze słuchawki. Dzięki kompatybilnym stacjom bazowym M85 ma dostęp do takich funkcji, jak poczta głosowa, przekazywanie połączeń, listy połączeń, identyfikacja rozmówcy lub wyszukiwanie w firmowej książce telefonicznej.

Uwaga: urządzenie nie jest kompatybilne z produktami dezynfekującymi¹

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - Słuchawka DECT M85 | czarny | PN 00004189
 - Kod ochrony przed wnikaniem IP65 zgodny
 - Wstrząsoodporny, wodoszczelny i odporny na kurz
 - Oferuje szereg alarmów mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy przyciskowego alarmu, bez ruchu w miejscu pracy przyciskowego alarmu, alarm bez ruchu, alarm alarm man-down i pull-cord
- Ustawienie: na wolnym powietrzu, Wewnątrz pomieszczeń, na stole/biurku
- Zróżnicowanie antnowe: 2 wewnętrzne anteny wielokierunkowe

Wymiary i waga

- Wymiary (dł. x szer. x wys., ok.)
 - 152 mm × 48 mm × 28 mm
- Waga (ok.)
 - 175 g na bazę

Wyświetlacz i wskaźniki

- Wyświetlacz
 - Wyświetlacz TFT z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem (LCD), 262k (18 bit), podświetlany, 8 linie, 6 linii dla menu lub obszaru kontekstowego, 16 oznaczeń dla linii
 - Przekątna wyświetlacza: 2,0"
 - Rozdzielczość: 176 × 220 pikseli
- 2 diody LED
 - Wielofunkcyjna kontrolka stanu: 1 trójkolorowa dioda LED
 - Wskazanie stanu naładowania: 1 niebieska dioda LED

Klawiatura i klawisze funkcyjne

- 27 fizycznych przycisków łącznie
 - 12 klawiszy (standardowa klawiatura telefoniczna ITU), podświetlany
 - 5-kierunkowy przycisk nawigacyjny
 - 3 klawisze funkcyjne kontekstowe
 - 4 przyciski audio
 - Wyciszenie
 - Tryb głośnomówiący
 - Regulacja głośności + / -
 - 3 dedykowane przyciski funkcyjne:
 - Menu
 - Słuchawka podniesiona
 - Połącz / Anuluj
- Funkcje powiązane
 - Dźwięki klawiszy
 - Blokada klawiatury

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
 - Słuchawka DECT: Bateria 1 100 mAh, 3,7 V, 4,1 W, litowo-jonowa, wymienna, do wielokrotnego ładowania, czas ładowania do 8 godzin, do 200 godzin pracy w trybie gotowości, do 17 godzin rozmowy NB, do 12 godzin autonomii w rozmowie szerokopasmowej
 - Podstawa ładująca: Zasilacz 100 - 240 V, AC, 50 - 60 Hz, 250 mA | 5,5 V, DC, 600 mA
- Interfejsy przewodowe
 - Słuchawka DECT → Łączność zestawu słuchawkowego: złącze 3,5 mm
 - Podstawa ładująca → Zasilacz: 5,5 mm koncentryczne złącze zasilacza
- Interfejsy bezprzewodowe
 - Łączność sieciowa: DECT²
 - Obsługa zestawu słuchawkowego innych firm: Bluetooth

Urządzenia audio, kodeki i funkcje

- Mikrofon stacji bazowej | Głośnik stacji bazowej | Głośnik zewnętrzny
 - Tryb głośnomówiący
 - Pełny duplex, HD AUDIO
- Kodeki audio
 - Negocjacja kodeka
 - G.722, G.726, G.711
- Funkcje powiązane
 - Kompatybilność z aparatami słuchowymi (HAC)
 - Wbudowane przypisywalne dźwięki dzwonka: 6
 - Alarm wibracyjny

Książka telefoniczna i funkcje połączeń

- Do 2 jednoczesnych połączeń
- Obsługa książki telefonicznej
 - Lokalna książka adresowa obsługująca do 100 wpisów
 - Centralna książka adresowa na stacji bazowej
 - LDAP (książka telefoniczna na serwerze)
- Funkcje połączeń przychodzących
 - Identyfikacja numeru dzwoniącego (CLIP)
 - **Blokowanie połączeń:** Tryb Nie przeszkadzać (DND)
 - **Połączenie oczekujące / zamiana połączeń**
 - Automatyczna odpowiedź
 - **Przekierowanie połączeń**
- Funkcje połączeń wychodzących
 - Ponowne wybieranie (z poziomu listy połączeń wychodzących)
 - Szybkie wybieranie
 - Calling Line Identification Restriction (CLIR)
- Funkcje zarządzania połączeniami
 - Wstrzymaj
 - **Ślepy transfer**
 - **Transfer połączenia**

- 3-stronne (2+1) lokalne konferencje
- Funkcje powiązane
 - Historia połączeń 50 nieodebranych, odebranych, wybieranych połączeń
 - Powiadomienie o nieodebranych połączeniach
 - Notyfikacja o oczekującej wiadomości głosowej

Interfejsy użytkownika i konfiguracja

- Ustawienia i konfiguracja interfejsu użytkownika za pomocą menu (Phone User Interface PUI)
- Lokalizacja:
 - **Języki:** angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, holenderski, portugalski, szwedzki, turecki, duński, norweski, polski
 - Strefa czasowa, Sygnał wybierania

Technologia i funkcje DECT

- Standard: DECT²
 - Uwierzytelnianie / szyfrowanie bazy i słuchawki
 - Szerokopasmowy dźwięk audio
- Pasma częstotliwości
 - Europa: 1 880 - 1 900 MHz
 - USA: 1 920 - 1 930 MHz
 - Ameryka Łacińska: 1 910 - 1 930 MHz
- Moc wyjściowa
 - Europa: < 250 mW
 - USA: < 140 mW
- Zasięg
 - Do 50 m w pomieszczeniach
 - Do 300 m zasięgu w przestrzeni otwartej
- Funkcje powiązane
 - Ostrzeżenie o zasięgu
 - Automatyczna rejestracja, gdy nie jest zarejestrowana
 - Data i czas synchronizacji ze stacji bazowej
 - Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania (SUOTA)

Akcesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- Bateria: 3,7 V, 1 100 mAh, litowo-jonowa (PN 00003932)
- Stacje bazowe
 - M400 (PN 00004587)
 - M900 (PN 00004426, PN 00004441)
 - M900 outdoor (PN 00004478)
- Repeaters
 - M6 (PN 00004638, PN 00004639, PN 00004640)
- Klipsy do zasilacza
 - Wielka Brytania: PN 00003931
- Przewodowy zestaw słuchawkowy przez złącze 3,5 mm

- A100M (PN 00004341), A310D (PN 00004626), A310M (PN 00004624)

Warunki środowiska

- Temperatura podczas pracy: -10 °C - +50 °C
- Warunki podczas ładowania: 5 °C - +40 °C

Zawartość opakowania

- Sprzęt
 - Słuchawka DECT M85 | Bateria | Sprzączka do paska
 - Podstawa ładująca | Zasilacz | Klipsy do zasilacza: UE / Ameryki
- Dokumentacja
 - **Skrócona instrukcja obsługi**

Przegląd serii

M25



M30



M65



M70



M80



M85



M90



A190



M400



M900



M900 Outdoor



M6



M9B



M9T



MC10

Zestaw
pomiarowy
DECT

¹ Materiały, z których wykonano urządzenie (tworzywa sztuczne, metale, uszczelki) mogą ulec zniszczeniu, pęknięciu lub nie działać prawidłowo pod wpływem niektórych substancji chemicznych (takich jak alkohol, fenole, aldehydy). Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może spowodować unieważnienie gwarancji.

² Urządzenia DECT produkowane dla Stanów Zjednoczonych i Kanady mają oznaczenie DECT 6.0

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa Snom M85](#) | [Snom Service Hub M85](#) | [Skrócona instrukcja obsługi M85](#) | [Instrukcja obsługi M85](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Homologacja](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian uprzednio lub po fakcie. Chociaż przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dołożono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.