

MC10



Base de charge multi-unités : plus d'efficacité et moins d'encombrement pour chaque entreprise

Ce chargeur puissant et parfait pour le travail quotidien, car il permet de recharger jusqu'à 6 batteries sans fil simultanément. Compatibles avec différents types de combinés sans fil, les boîtiers encliquetables uniques de la base MC10 sont d'une polyvalence inégalée. En outre, la présence

d'emplacements supplémentaires dédiés aux batteries accélère et facilite le remplacement des batteries des téléphones sans fil. En corollaire, la conception compacte et le montage mural en option permettent d'économiser énormément d'espace.

Informations générales

- Information produit
 - Base de charge multi-unités MC10 | noir | PN 00004676
- Équipement
 - 12 boîtiers de charge intégrés pour 6 batteries sans fil et 6 batteries au lithium compatibles
 - Pieds en caoutchouc antidérapant
- Environnement : intérieur, montage mural¹

Dimensions et poids

- Dimensions (H x L x P, env.)
 - 65 mm x 276 mm x 200 mm (sans adaptateur(s) encliquetable (s))¹
 - 96 mm x 276 mm x 200 mm (avec adaptateur(s) encliquetable (s))¹
- Poids (environ)
 - Base de charge multi-unités MC10 643 g

- Kit adaptateurs encliquetables (6 emplacements):¹ 52 g
- Adaptateur secteur: 240 g

12 indicateurs DELs

- Combiné DECT | Indication état de charge | Indication du statut de puissance : 6 DEL vertes
- Batterie | Indication état de charge: 6 DEL vertes

Options d'alimentation

- Adaptateur secteur: Tension d'entrée : 100 - 240 V | Tension de sortie : 12 V ± 5 % | Courant de sortie : 3 A | Puissance de sortie : 36,0 W

Contenu de la boîte

- Base de charge multi-unités MC10
- Adaptateur secteur
- Clips d'alimentation: UE , Royaume-Uni , États-Unis

Accessoires Snom et appareils compatibles

- Kit adaptateurs encliquetables (6 emplacements)

- MC M80, M90 (PN 00004670) compatible avec Combiné DECT M80 (PN 00004424) ou M90 (PN 00004425) et batterie M80/M90



MC M80, M90 (6x)



M80



M90



Battery M80/M90

- MC M30, M70 (PN 00004671) compatible avec Combiné DECT M30 (PN 00004607) ou M70 (PN 00004423) et batterie M30/M70



MC M30, M70 (6x)



M30




M70



Battery M30/M70

Accessoires Snom et appareils compatibles

- Kit adaptateurs encliquetables (6 emplacements)
 - MC M85 (PN 00004672) compatible avec Combiné DECT M85 (PN 00004189) et batterie M85
- MC M55 (PN 00004673) compatible avec Combiné DECT M55 UE : PN 00004629, Royaume-Uni : PN 00004630, Etats-Unis : PN 00004526 et batterie M55
- MC M56 (PN 00004674) compatible avec Combiné DECT M56 UE : PN 00004656, Royaume-Uni : PN 00004653, Etats-Unis : PN 00004654 et / ou batterie M56
- MC M10 (PN 00004675) compatible avec Combiné DECT M10 SC (PN 00004452)



MC M85 (6x)



M85



Battery M85




MC M55 (6x)



M55



Battery M55



MC M56 (6x)



M56



Battery M56



MC M10 (6x)



M10 SC

- Kit de montage mural : bientôt disponible

¹ Disponible séparément

Responsabilités

Plus d'informations : [Page web Snom MC10](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans être obligé d'annoncer ces révisions ou modifications avant ou après coup. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.