

# MC10



## Çoklu Şarj Kaidesi: İşletmenizde verimliliği artırın ve yerden tasarruf edin

Bu güçlü şarj cihazı, vardiya opoerasyonları için ideal bir çözüm olup aynı anda 6 adede kadar ahizeyi ve bunların pillerini hızlıca şarj etmenizi sağlar. Benzersiz geçmeli yuvaları sayesinde benzersiz ve çok yönlü bir kullanım imkanı sunar ve böylece farklı ahize türlerini tek bir MC10 kaidesiyle eşleştirmeyi

mümkün kılar. Kompakt 3x2 beşik düzeni ve isteğe bağlı duvar montajıyla maksimum alan elde edebilirsiniz. MC10 geçme yuvalarında, ek piller için yerleşik yuvalar da mevcut olup hızlı ve zahmetsiz pil değiştirme imkanı sunmaktadır.

**Temel bilgiler**

- Ürün bilgisi
  - Çoklu şarj kaidesi MC10 | siyah | PN 00004676
- Donanım
  - 6 kablosuz telefon ve 6 Lityum yedek pil şarjı için 12 dahili şarj yuvası
  - Kaymayı önleyen lastik ayaklar
- Yerleşim: iç mekan, duvara asılır<sup>1</sup>

**Boyutları ve Ağırlığı**

- Boyutlar (Y × G × D, yakl.)
  - 65 mm × 276 mm × 200 mm (geçme yuvasız)<sup>1</sup>
  - 96 mm × 276 mm × 200 mm (geçme yuvalı)<sup>1</sup>
- Ağırlık (yaklaşık)
  - Çoklu şarj kaidesi MC10 643 g

- Geçmeli tepsi seti (6 parça):<sup>1</sup> 52 g
- Güç adaptörü: 240 g

**12 LED gösterge**

- DECT Ahize | Şarj göstergesi | Güç durumu göstergesi: 6 yeşil LED
- Pil | Şarj göstergesi: 6 yeşil LED

**Güç seçenekleri**

- Güç adaptörü: Giriş voltajı 100 - 240 V | Çıkış voltajı: 12 V ± %5 | Çıkış akımı: 3 A | Çıkış gücü: 36,0 W

**Paket içeriği**

- Çoklu şarj kaidesi MC10
- Güç adaptörü
- Güç adaptörü klipsleri: AB, Birleşik Krallık, ABD

**Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar**

- Geçmeli tepsi seti (6 parça)
  - MC M80, M90 (PN 00004670)  
şunlarla uyumlu: DECT Ahize M80 (PN 00004424) veya M90 (PN 00004425) ve pil M80/M90
- MC M30, M70 (PN 00004671)  
şunlarla uyumlu: DECT Ahize M30 (PN 00004607) veya M70 (PN 00004423) ve pil M30/M70

MC M80, M90  
(6x)

M80



M90

Battery  
M80/M90MC M30, M70  
(6x)

M30




M70

Battery  
M30/M70

## Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- Geçmeli tepsi seti (6 parça)
  - MC M85 (PN 00004672) şunlarla uyumlu: DECT Ahize M85 (PN 00004189) ve pil M85



MC M85 (6x)




M85



Battery M85

- MC M55 (PN 00004673) şunlarla uyumlu: DECT Ahize M55 AB: PN 00004629, Birleşik Krallık: PN 00004630, ABD: PN 00004526 ve pil M55



MC M55 (6x)




M55



Battery M55

- MC M56 (PN 00004674) şunlarla uyumlu: DECT Ahize M56 AB: PN 00004656, Birleşik Krallık: PN 00004653, ABD: PN 00004654 ve/veya pil M56



MC M56 (6x)



M56



Battery M56

- MC M10 (PN 00004675) şunlarla uyumlu: DECT Ahize M10 SC (PN 00004452)



MC M10 (6x)



M10 SC

- Duvar montaj kiti: yakında gelecek

<sup>1</sup> Ayrı olarak mevcut

## Sorumluluk Reddi

Daha fazla bilgi: [Snom MC10 web sayfası](#) | [Snom Service Hub](#) | [Tip Onayları](#) | [Garanti Bilgileri](#) | [Şirket lokasyonları](#)

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.