

# 10W PSU



## The power supply unit for Snom desk phones

By default, Snom desk phones are supplied with power via PoE, therefore, for ecological and economic reasons, no power supply unit is included in the scope of delivery. However, if you do not use PoE in your network environment, this power supply is available. You will also

need this if you want to connect more than one extension module to a telephone, i.e. from the second extension module onwards.

## Informações gerais

- Informação do produto
  - Adaptador de alimentação | PN 00004570<sup>1</sup>
- Electrical specifications
  - Voltagem de entrada: 100 - 240 V AC
  - Input current: 300 mA
  - Voltagem de saída: 5 V
  - Corrente de saída: 2 A
  - Potência de saída: 10,0 W

## Dimensões e peso

- Comprimento do cabo (aprox.): 1.8 m

- Peso (aprox.): 136 g

## Conteúdo do pacote

- Adaptador de alimentação
- Clipes de alimentação: UE e Reino Unido

## Acessórios da Snom e dispositivos compatíveis

- Telefone de escritório IP
  - D1xx, D3xx, D7xx, D81x, D86x
- Módulo de expansão
  - D3, D7, D7C, D8C
- dispositivos para aplicações especiais
  - PA1+, SP800

## Visão geral da série



10 W PSU



A5 (EoS)<sup>2</sup>



A5E

<sup>1</sup> O dispositivo é fornecido com a ficha e/ou a tomada de corrente adequadas para o País de compra.

<sup>2</sup> Fim de venda (EoS, End of Sale)

## Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Página web Snom 10W PSU](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologações](#) | [Informações de garantia](#) | [Sedes da empresa](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logótipos Snom são marcas registadas da Snom Technology GmbH. As especificações técnicas do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligéncia grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.