

A100M









Leichtbauweise



Hoher Tragekomfort



Ideal für Videotelefonie

Flexibler Allrounder - Mono

Snom A100M ist ein kabelgebundenes monaurales Headset, das ein Maximum an Komfort Performance Die und bietet. leichte und ergonomische Konstruktion ermöglichen Breitbandermüdungsfreien Tragekomfort. Die Technologie gewährleistet High-DefinitionAudioqualität für eine glasklare Kommunikation. Der flexible Bügel und das Mikrofon mit passiver Geräuschunterdrückung sorgen für eine saubere Übertragung der Stimme. Durch die verschiedenen verfügbaren Quick Release (QR)-Adapter lässt sich das Headset vielseitig einsetzen.

Technische Spezifikationen



Grundlagen und Ausstattung

- Produktinformation
 - Monaurales Headset
 - PN 00004341
- Ausstattung
 - Ohrpolster: Kunstleder, austauschbar
 - Stirnband: robust, leicht, stahlverstärkt
 - Um 300° biegsamer und drehbarer Mikrofonbügel

Abmessungen und Gewicht

- Kabellänge (ca.): 1 m mit Clip
- Gewicht (ca.): 56 g

Audiogeräte und -merkmale

- Headset-Lautsprecher
 - Breitband ETSI
 - Impedanz: 150 \pm 15 Ω
 - Frequenzbereich: 150 Hz 6,8 kHz
- Mikrofon
 - Passive Nebengeräuschunterdrückung

• Frequenzbereich: 100 Hz - 10,0 kHz

• Empfindlichkeit: 35 ± 3 dB

Packungsinhalt

- Headset
- Ersatzohrkissen
- Headset-Adapterkabel (Quick Release

 RJ9-4P4C): 60 (erweitert 240) cm

Snom-Zubehör und kompatible Geräte

- Headset-Adapterkabel (Quick Release

 USB):
 ACUSB (PN 00004343)
- Headset-Adapterkabel (Quick Release

 2.5 mm):
 ACPJ25 (PN 00004371)
- Siehe Kompatibilitätsliste



ACPJ25



ACUSB

Serien-Überblick



A330D



A330M



A100D



A100M



ACPJ

A150



A170



A190

Hinweise und Haftungsausschluss

Weitere Informationen Snom A100M-Webseite | Snom Service Hub | Typengenehmigung | Herstellergarantie

Snom sowie die Namen der Snom-Produkte und die Snom-Logos sind gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology GmbH. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Snom Technology GmbH behält sich jederzeit das Recht auf Überarbeitung und Änderung dieses Dokumentes vor, ohne verpflichtet zu sein, die vorgenommenen Änderungen anzukündigen oder mitzuteilen. Trotz der angewandten Sorgfalt bei der Zusammenstellung und Präsentation der Informationen in diesem Dokument können sich Daten zwischenzeitlich geändert haben. Daher übernimmt Snom keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen. Jegliche Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, sofern diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf seiten von Snom beruhen oder sofern keine Haftung aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen eintritt.