

## A150



DECT

Üstün geniş bant  
ses

Hafif tasarım

Görüntülü telefon  
için idealUzun kullanım  
konforu

## Küçük, hafif ve her kulağa uygun

Snom A150, sınıfının en küçük ve en hafif DECT kulaklıklarından biridir. Cihaz, kompakt tasarımına rağmen, birinci sınıf geniş bant sesi ve kalite kaybı olmadan 15 m'ye kadar yüksek DECT aralığıyla tatmin edici bir kullanım sunar. Entegre pili sayesinde saatler süren kesintisiz aramalar sorunsuz gerçekleştirilebilir. Kulaklık, yanında verilen USB

bellek şeklindeki Snom A230 DECT Dongle ile Tak-Çalıştır yöntemiyle USB portu bulunan her türlü Snom telefona kolayca bağlanarak derhal arama yapmaya hazır hale gelir. Snom A150 DECT kulaklık, hareket halinde çalışmayı sevenler için mükemmel bir yol arkadaşı.

## Temel bilgiler

- Ürün bilgisi
  - DECT kulaklık
  - PN 00004388
- Yerleşim: iç mekan, masaüstü

## Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (U x G x Y, yakl.)
  - Ambalaj: 195 mm x 95 mm x 54 mm
- Ağırlık (yaklaşık)
  - Kulaklık: 23 g
  - Ambalaj: 252 g

## Göstergeler

- çağrı durumu göstergesi: 1 çok renkli LED
- Şarj göstergesi: 1 kırmızı LED

## Tuşlar

- 3 özel ses tuşu
  - Sessize alma
  - Ses + / - (basma butonlu)
- 1 özel işlev tuşu
  - Çağrı kontrolü

## Ses cihazları ve özellikleri

- Kulaklık hoparlörü: HD Ses
- Mikrofon: Pasif gürültü önleme
- Akustik mikrofon sessize alma uyarısı
- Sesli komutlar (sadece İngilizce)

## Arayüzler ve bağlantılar

- Güç seçenekleri
  - Kulaklık: Pil 3,8 V, 185 mAh, lityum-iyon, Çıkarılmaz, şarj edilebilir
  - Baz istasyonu / şarj yuvası: Güç adaptörü 100 - 220 V AC / 50 - 60 Hz | 6 V DC / 450 mA
- Kablolü arayüzler
  - Baz istasyonu / şarj yuvası: koaksiyel konektör
- Kablosuz arayüzler
  - DECT

## DECT teknolojisi ve özellikleri

- Standart: DECT (DSAA 64 bit)
- Frekans bandı
  - Avrupa 1.880 - 1.900 MHz
- Kapsama
  - 15 m'ye kadar iç mekan kapsama alanı

## Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı: 0 °C - +40 °C
- Şarj koşulu: 0 °C - +40 °C
- Nem (yoğuşmasız): < %95

## Paket içeriği

- Donanım
  - Kulaklık
  - Baz istasyonu / şarj yuvası
  - Güç adaptörü
  - A230 USB dongle
  - Farklı takma seçenekleri için 3 aksesuar seti
  - Taşıma çantası
- Belgeler
  - Hızlı Kurulum Kılavuzu

## Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- IP masa telefonu (USB)
  - D315 (PN 00004258)
  - D335 (PN 00004390)
  - D385 (PN 00004340)
  - D385N (PN 00004599)
  - D715 (PN 00004039, PN 00004381)
  - D717 (PN 00004397, PN 00004398)
  - D735 (PN 00004389, PN 00004396)
  - D785 (PN 00004349, PN 00004392)
  - D785N (PN 00004599)
  - D862 (PN 00004535)
  - D865 (PN 00004536, PN 00004546)



D315



D335



D385 /  
D385N



D715



D717



D735



D785 /  
D785N



D862



D865

## Seriye Genel Bakış



A310D



A310M



A330D



A330M



A100D



A100M



A150



A170



A190

## Sorumluluk Reddi

Daha fazla bilgi [Snom A150 web sayfası](#) | [Snom Servis Merkezi](#) | [Tip Onayları](#) | [Garanti Bilgileri](#) | [Şirket lokasyonları](#)

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.