

A170



DECT



Audio a banda larga



Design ultra leggero



Comfort elevato



Audio HD

Cuffia confortevole con 3 opzioni di indossabilità

La cuffia wireless Snom A170 offre audio di alta qualità e mobilità, grazie alla tecnologia DECT con una portata fino a 25 m. La leggera cuffia ha un altoparlante a banda larga e un microfono con cancellazione passiva del rumore per filtrare i disturbi di fondo. La cuffia può essere indossata in tre modalità: archetto, archetto da collo o direttamente sull'orecchio. Dispone inoltre della funzionalità EHS integrata: con la semplice pressione di un pulsante, le funzioni più importanti come l'accettazione della chiamata, la disattivazione del microfono o il volume possono essere controllate

direttamente dalla cuffia. Anche in caso di utilizzo intensivo, la batteria può essere sostituita in qualsiasi momento, persino durante una chiamata in corso. In linea di principio, ciò consente di effettuare chiamate illimitate avendo le mani libere. L'A170 è compatibile con i telefoni fissi Snom delle serie D8xx, D7xx e D3xx e può anche essere collegata a un PC tramite la porta USB integrata nella base. Grazie al pulsante dedicato sulla base, puoi facilmente passare dal telefono al PC.

Varianti di prodotto



A170 (con archetto)



A170 (archetto da collo)



A170 (auricolare)

Informazioni generali e dotazione

- Informazioni sul prodotto
 - Cuffia DECT | nero | PN 00004387
- Utilizzo: in ambienti interni, su tavolo/scrivania
- Caratteristiche
 - Auricolari: similpelle
 - Tre modi d'uso: con archetto, archetto da collo o auricolare

Dimensioni e peso

- Dimensioni (L x P x A, ca.)
 - Confezione: 200 mm x 160 mm x 150 mm
- Peso (circa)
 - 44 g (con archetto), 36 g (archetto da collo), 22 g (auricolare)

Indicatori

- Cuffia
 - Indicazione di stato multiuso: 1 LED a doppio colore
- Base | base di ricarica
 - Indicazione dello stato muto: 1 LED a doppio colore
 - Modalità di utilizzo (PC / Telefono) 2 LED verdi

Tasti

- 7 tasti fisici totali
 - 5 tasti audio dedicati
 - Cuffia
 - Muto
 - Volume + / - (miniature control stick)
 - Base | base di ricarica
 - Volume microfono

- 4 tasti funzione dedicati
 - Cuffia: Controllo delle chiamate 1 LED a doppio colore
 - Base | base di ricarica: Telefono (con LED verde), PC (con LED verde)
- 3 interruttori
 - Interruttore a risposta automatica, Cambio di banda, Interruttore di qualità del suono

Caratteristiche audio

- Altoparlante auricolare
 - Gamma di frequenza: 300 Hz - 7,0 kHz
- Microfono del ricevitore
 - Gamma di frequenza: 300 Hz - 7,0 kHz
 - Cancellazione passiva del rumore
- Audio a banda larga

Interfacce e connessioni

- Opzioni di alimentazione
 - Cuffia: Batteria 2 x 3,7 V, 140 mAh, agli ioni di litio, rimovibile, ricaricabile, tempo di ricarica fino a 2 h
 - Base | base di ricarica: Alimentatore 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 6 V DC / uscita 1: 300 mA / uscita 2: 450 mA
- Interfacce per cavi
 - Alimentatore: presa RJ11-6P6C
 - Sorgente audio: porta USB 2.0 tipo Mini-B
 - Adattatore cuffia telefono: presa RJ45-8P4C
 - [Adattatore EHS](#): presa RJ12-4P4C
- Interfacce wireless
 - DECT

Tecnologia e caratteristiche DECT

- Standard: DECT (DSAA 64 bit)
- Banda di frequenza:
 - Europa: 1.880 - 1.900 MHz
- Copertura
 - Fino a 25 m intervallo interno

Condizioni ambientali

- Temperatura ambiente di funzionamento:
- Umidità (senza condensa): < 95 %

Contenuto della confezione

- Hardware
 - Cuffia A170
 - Base | base di ricarica

- Alimentatore
- Batteria: 2 × 3,7 V, 140 mAh, agli ioni di litio
- 3 set di accessori per distinte opzioni d'uso
- Set di cavi
 - Sorgente audio: Cavo USB-A a USB Mini-B
 - **Adattatore EHS**: Cavo RJ12-4P4C a RJ45-6P6C, Cavo RJ12-4P4C a 4-pin
 - Adattatore cuffia telefono: Cavo RJ45-8P4C a RJ9-4P4C

- Documentazione
 - **Guida all'installazione rapida**

Accessori Snom e dispositivi compatibili

- Base del telefono da tavolo IP (RJ9-4P4C)
 - **D3xx, D7xx, D8xx**

Panoramica della serie



A310D



A310M



A330D



A330M



A100D



A100M



A150



A170



A190

Disclaimer

Ulteriori informazioni: [Pagina web Snom A170](#) | [Snom Service Hub](#) | [Omologazioni](#) | [Informazioni di garanzia](#) | [Sedi aziendali](#)

Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero aver già subito variazioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.