

A5E



Δώστε δυνατότητες (Power over Ethernet - PoE) στο δίκτυό σας

Το Snom A5E PoE Injector δίνει τη δυνατότητα τροφοδοσίας σε μία συσκευή μέσω (PoE). Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συνδέσετε το καλώδιο δικτύου στη θύρα εισόδου του Snom A5E και από τη θύρα εξόδου ένα άλλο καλώδιο LAN (δεν περιλαμβάνεται) προς το τηλέφωνο. Μόλις

γίνει αυτό, η συσκευή Snom θα ενεργοποιηθεί. Το Snom A5E είναι συμβατό με PoE class 3, και επιτρέπει τη σύνδεση οποιασδήποτε συσκευής Snom συμβατής με PoE.

Γενικές πληροφορίες

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - 1 × Σύνδεση PoE | λευκό | PN 00004679¹

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ × Μ × Π, περίπου)
 - 150 mm × 68 mm × 76 mm
- Βάρος (περίπου): 291 γρ.

Ενδείξεις

- Ένδειξη πολλαπλών λειτουργιών : 1 ενδεικτικό LED

Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία¹
 - Τάση Εισόδου
 - EE & HB, AU: 220 - 250 V AC, 50 - 60 Hz
 - Αμερική: 100 - 125 V AC, 50 - 60 Hz
 - Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αδράνειας 2,0 W
 - Κατανάλωση ενέργειας σε πλήρη λειτουργία 21,0 W
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Συνδεσιμότητα δικτύου (LAN): 2 υποδοχές RJ45 (8P8C)
 - Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbit/s
 - IEEE 802.3af, class 0 - 3
 - Τάση εξόδου: 44 - 57 V DC
 - Ισχύς εξόδου: 15,4 W

- υποδοχή AC ¹
 - Τάση εξόδου
 - EE & HB, AU: 220 - 250 V AC
 - Αμερική: 100 - 125 V AC
 - Ρεύμα εξόδου
 - EE: 16 A, Ηνωμένο Βασίλειο: 11 A, Αμερική, AU: 10 A

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας
 - 0 °C - +35 °C
- Θερμοκρασία αποθήκευσης
 - -10 °C - +45 °C

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
 - 1 × Σύνδεση PoE¹
- Φυλλάδια
 - Σύντομες οδηγίες χρήσης

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Επιτραπέζιο τηλέφωνο IP
 - D1xx, D3xx, D7xx, D8xx
- Συσκευή ειδικής εφαρμογής
 - PA1+, SP800
- Σταθμοί βάσης
 - M100 SC, M400, M500, M900, M900 Outdoor
- Τηλέφωνα φιλοξενίας
 - HM201, HD30L, HD300, HD1xx, HD3xxW
- Τηλέφωνο συνδιάσκεψης
 - C620, C520

Προεπισκόπηση Σειράς



10 W PSU



A5 (EoS)²



A5E

¹ Η συσκευή συνοδεύεται από το κατάλληλο βύσμα ή/και πρίζα για τη χώρα σας.

² EoS (Τέλος πώλησης)

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom A5E](#) | [Snom Service Hub](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) |

[Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.