

# D7C



SmartDisplay



Çok Sayfalı Ekran



SmartLabel



Plug &amp; Play



USB girişi

## The expansion module with high-resolution colour display

The D7C extension module has a high-resolution colour display and connects to Snom D7xx phones via USB plug & play. With the help of the 16 physical (48 virtual) freely programmable and multi-coloured SmartLabel LED function keys, the status of colleagues can be quickly recognised and the corresponding number dialled or a call forwarded. For a comprehensive overview, you can connect up to

three D7C in series and extend the range of functions. The power supply runs through the phone via USB and the module can be configured the existing telephone system or the Snom web interface. The display supports multiple styles and icons and custom background images can be applied. The Snom D7C is the colourful and informative extension module for selected phones of the Snom D7xx series.

## Temel bilgiler

- Ürün bilgisi
  - Genişletme modülü D7C
  - PN 00004467
  - Renk: siyah
  - İşletim sistemi: Linux
- Placement: indoor, desktop
- 3 modüle kadar papatya zinciri

## Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (U x G x D, yakl.) kaidersiz
  - 220 mm x 105 mm x 40 mm
- Boyutlar (Y x G x D, yakl.) kaideli
  - 120 mm x 105 mm x 220 mm (düşük açı 28°)
  - 160 mm x 105 mm x 220 mm (yüksek açı 46°)
- Ağırlık (yaklaşık)
  - 400 g kaidersiz
  - 520 g kaideli

## Ekran ve Göstergeler

- Ekran
  - TFT Sıvı Kristal Ekran (LCD), doğru renk, arkadan aydınlatmalı
  - Boyutu (çapraz): 6,8" (172 mm)
  - Boyutu (W x H): 60 mm x 161 mm
  - Çözünürlük: 1.280 x 472 piksel
- Fonksiyon tuşu durum göstergesi: 16 çok renkli LED

## Fonksiyon tuşları

- Toplam 17 tuşu
- 16 tuş SmartLabel (çok renkli led ile)
  - 48 fonksiyona kadar tuş eşleme (16 tuş x 3 sayfa)

- 1 özel fonksiyon tuşu: Pfk sayfası

## Arayüzler ve bağlantılar

- D7C güç seçenekleri
  - USB powering: 5 V
  - Güç adaptörü:<sup>1</sup> 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
- Kablolu arayüzler
  - Papatya zinciri | USB powering | [USB kulaklıklar ve diğer aksesuarlar](#)
    - USB 2.0 tip A bağlantı noktası
    - A tipi fişli ekli USB 2.0 kablosu
  - Güç adaptörü:<sup>1</sup> koaksiyel konektör

## Kullanıcı arayüzleri ve kurulum

- Tak Çalıştır
- Ana telefon üzerinden tamamen yapılandırılabilir
- Özelleştirme
  - Tema ve simge desteği
  - Özel arka plan görüntüsü desteği

## Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı: 0 °C - 35 °C
- Olmayan sıcaklık: -10 °C - 45 °C
- Nem (yoğuşmasız): 5 % - 95 %

## Paket içeriği

- Donanım
  - Genişletme modülü D7C
  - Kaide
  - Bağlayıcı klipsleri
- Belgeler
  - Hızlı Kurulum Kılavuzu (QIG)

## Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- Güç adaptörü<sup>1</sup>
  - AB ve İngiltere: Snom 10 W PSU (PN 00004570)
  - ABD: Snom 10 W PSU (PN 00004571)
- USB dongle
  - WLAN: A210 (PN 00004384)
  - DECT: A230 (PN 00004386)
- Kablolu kulaklık aracılığıyla USB
  - Monaural: A330M (PN 00004597)
  - Binaural: A330D (PN 00004598)
- DECT kulaklık aracılığıyla USB (DECT)

- A150 (PN 00004388)
- IP Masası Telefonu (USB)<sup>2</sup>
  - siyah D715 (PN 00004039)
  - beyaz D715 (PN 00004381)
  - siyah D717 (PN 00004397)
  - beyaz D717 (PN 00004398)
  - siyah D735 (PN 00004389)
  - beyaz D735 (PN 00004396)
  - siyah D785 / D785N (PN 00004349)
  - beyaz D785 / D785N (PN 00004392)



10 W PSU



A210



A230



A330M



A330D



A150



D715



D717



D735



D785 /  
D785N

<sup>1</sup> İki ya da üç modül bir telefon ile kullanıldığında, ikinci modüle ayrı bir güç kaynağının bağlanması gerekir

<sup>2</sup> Gerektirir az 10.1.64.14 firmware şubesinde

## Seriye Genel Bakış



D713



D715



D717



D735



D785 / D785N



D7



D7C

## Feragat

Daha fazla bilgi: [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Tip Onayları](#) | [Garanti Bilgileri](#)

Snom, Snom Technology GmbH'nin Avrupa Birliği, ABD, Japonya, Çin ve diğer bazı ülke ve bölgelerdeki tescilli ticari markasıdır. Aksi belirtilmedikçe, tüm ticari markalar, özellikle ürün adları, Snom Technology GmbH'nin kanuni korumaya tabi ticari markalarıdır. Adı geçen diğer ticari marka ya da tescilli ticari markalar, ilgili üreticilerin ya da sahiplerinin mülkiyetindedir. Ürün özellikleri, önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Baskı hataları ve yanlışlıklarında sorumluluk kabul etmiyoruz.