

## D8C



SmartDisplay

Οθόνη πολλαπλών  
σελίδων

SmartLabel



Plug &amp; Play



Θύρα USB

## Η στιλάτη επέκταση πλήκτρων για τη σειρά D8xx

Η μονάδα επέκτασης πλήκτρων Snom D8C έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις συσκευές της σειράς D8xx. Είναι εξοπλισμένη με μεγάλη έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης, και διαθέτει ευκρινές περιβάλλον εργασίας. Η σύνδεση του Snom D8C με

το τηλέφωνο γίνεται μέσω plug & play σύνδεσης USB, επεκτείνοντας το με άλλη μια μεγάλη οθόνη και προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

## Γενικές πληροφορίες

- Πληροφορίες Προϊόντος
  - Μονάδα επέκτασης D8C | μαύρο | PN 00004562
  - Λειτουργικό σύστημα: Linux
- Τοποθέτηση: σε εσωτερικό χώρο, επιτραπέζια
- Σύνδεση 3 μονάδων επέκτασης σε σειρά

## Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ x Μ x Β, περίπου) χωρίς βάση στήριξης συσκευής
  - 210 mm x 140 mm x 43 mm
- Διαστάσεις (Υ x Μ x Π, περίπου) με βάση στήριξης (σταθερή γωνία 40°)
  - 155 mm x 118 mm x 170 mm
- Βάρος (περίπου)
  - 400 γρ. χωρίς βάση στήριξης συσκευής
  - 455 γρ. με βάση στήριξης

## Οθόνη και ενδείξεις

- Οθόνη
  - TFT οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), ζωντανά χρώματα, φωτιζόμενη
  - Μέγεθος (διαγώνιος): 6,86" (172 mm)
  - Μέγεθος (Μ x Υ): 60mm x 161mm
  - Ανάλυση: 1.280 x 480 pixel
- 23 ενδεικτικά LED
  - Κατάσταση του πλήκτρου λειτουργίας: 20 πολύχρωμα LED
  - Ένδειξη πλήκτρων σελίδας: 3 πράσινα LED

## Πλήκτρα λειτουργιών

- Συνολικά, 23 πλήκτρα
  - 20 πλήκτρα SmartLabel (με πολύχρωμο LED)
    - Αντιστοιχισμός πλήκτρων έως και 60 λειτουργιών (20 πλήκτρα x 3 σελίδες)
  - 3 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών: Σελίδα 1/2/3

## Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία
  - USB τροφοδοσία: 5 V
  - Τροφοδοτικό:<sup>1</sup> 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
- Ενσύρματες συνδέσεις
  - Σύνδεση σε σειρά | USB τροφοδοσία | Σύνδεση κεφαλόφωνου USB και άλλων αξεσουάρ
    - Θύρα USB 2.0 τύπου A
    - Βύσμα USB 2.0 τύπου A
  - Τροφοδοτικό:<sup>1</sup> ομοαξονική σύνδεση

## Περιβάλλον λειτουργίας και ρύθμιση

- Plug & Play
- Πλήρως διαμορφώσιμο από το επιτραπέζιο τηλέφωνο
- Προσαρμογή
  - Υποστηρίζει θέματα και εικονίδια
  - Δυνατότητα επεξεργασίας και αλλαγής εικόνας φόντου

## Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας
  - 0 °C - +35 °C
- Θερμοκρασία αποθήκευσης
  - 10 °C - +45 °C
- Υγρασία (μη συμπύκνωση)
  - 5 % - 95 %

## Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
  - Μονάδα επέκτασης D8C
  - Βάση στήριξης
  - Βίδες στερέωσης
- Τεκμηρίωση
  - Σύντομες οδηγίες χρήσης

## Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Τροφοδοτικό<sup>1</sup>
  - ΕΕ & ΗΒ: Snom 10 W PSU (PN 00004570)
  - Αμερική: Snom 10 W PSU (PN 00004571)
- USB dongle
  - WLAN: A210 (PN 00004384)
  - DECT: A230 (PN 00004386)
- Ενσύρματα ακουστικά μέσω USB
  - Μονοφωνικά: A330M (PN 00004597)
  - Δύο ακουστικών: A330D (PN 00004598)
- Ακουστικό DECT μέσω USB (DECT)
  - A150 (PN 00004388)
- Επιτραπέζιο τηλέφωνο IP (USB)<sup>2</sup>
  - D812 (PN 00004690)
  - ΕΕ & ΗΒ: D815W (PN 00004691)
  - Αμερική: D815W (PN 00004692)
  - D862 (PN 00004535)
  - ΕΕ & ΗΒ: D865 (PN 00004536)
  - Αμερική: D865 (PN 00004546)



10 W PSU



A210



A230



A330M



A330D



A150

<sup>1</sup> Για τη σύνδεση δύο ή τριών μονάδων σε ένα τηλέφωνο, πρέπει η δεύτερη μονάδα να τροφοδοτηθεί από εξωτερικό τροφοδοτικό

<sup>2</sup> Απαιτείται τουλάχιστον η έκδοση λογισμικού 10.1.180.0

## Προεπισκόπηση Σειράς



D812



D815W



D862



D865



D8C

## Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom D8C](#) | [Snom Service Hub](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.