

D8C



SmartDisplay

Οθόνη πολλαπλών
σελίδων

SmartLabel



Plug & Play



Θύρα USB

Η στιλάτη επέκταση πλήκτρων για τη σειρά D8xx

Η μονάδα επέκτασης πλήκτρων Snom D8C έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις συσκευές της σειράς D8xx. Είναι εξοπλισμένη με μεγάλη έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης, και διαθέτει ευκρινές περιβάλλον εργασίας. Η σύνδεση του Snom D8C με

το τηλέφωνο γίνεται μέσω plug & play σύνδεσης USB, επεκτείνοντας το με άλλη μια μεγάλη οθόνη και προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Γενικές πληροφορίες

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - Μονάδα επέκτασης D8C | σκούρο ανθρακί | PN 00004562
 - Λειτουργικό σύστημα: Linux
- Τοποθέτηση: Σε εσωτερικό χώρο, σε τραπέζι/γραφείο
- Σύνδεση 3 μονάδων επέκτασης σε σειρά

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ x Μ x Β, περίπου) χωρίς βάση
 - 210 mm x 140 mm x 43 mm
- Διαστάσεις (Υ x Μ x Π, περίπου) με βάση (σταθερή γωνία 40°)
 - 155 mm x 118 mm x 170 mm
- Βάρος (περίπου)
 - 400 γρ. χωρίς βάση
 - 455 γρ. με βάση

Οθόνη και ενδείξεις

- Οθόνη
 - Οθόνη TFT υγρών κρυστάλλων (LCD), ζωντανά χρώματα, φωτιζόμενη
 - Μέγεθος (διαγώνιος): 6,86" (172 mm)
 - Μέγεθος (Μ x Υ): 60mm x 161mm
 - Ανάλυση: 1.280 x 480 pixel
- 23 ενδείξεις LED
 - Ένδειξη κατάστασης των πλήκτρων λειτουργίας: 20 πολύχρωμα LED
 - Ένδειξη πλήκτρων σελίδας: 3 πράσινα LED

Πλήκτρα λειτουργιών

- Συνολικά, 23 πλήκτρα
 - 20 πλήκτρα SmartLabel (με πολύχρωμη λυχνία LED)
 - Λειτουργίες που μπορούν να αντιστοιχιστούν στα πλήκτρα: έως 60 (20 πλήκτρα x 3 σελίδες)
 - 3 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών: Σελίδα 1/2/3

Διεπαφή και συνδέσεις

- Τροφοδοτικό
 - USB τροφοδοσία: 5 V
 - Τροφοδοτικό:¹ 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Σύνδεση σε σειρά | USB τροφοδοσία | [Σύνδεση κεφαλόφωνου USB και άλλων αξεσουάρ](#)
 - Θύρα USB 2.0 τύπου A
 - Βύσμα USB 2.0 τύπου A
 - Τροφοδοτικό:¹ ομοαξονική σύνδεση

Διεπαφή χρήστη και ρυθμίσεις

- Plug & Play
- Πλήρως διαμορφώσιμο από το επιτραπέζιο τηλέφωνο
- Προσαρμογή
 - Υποστηρίζει θέματα και εικονίδια
 - Δυνατότητα επεξεργασίας και αλλαγής εικόνας φόντου

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας
 - 0 °C - +35 °C
- Θερμοκρασία αποθήκευσης
 - -10 °C - +45 °C
- Υγρασία (μη συμπύκνωση)
 - 5 % - 95 %

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
 - Μονάδα επέκτασης D8C
 - Βάση στήριξης
 - Βίδες στερέωσης
- Φυλλάδια
 - [Σύντομες οδηγίες χρήσης / Οδηγίες ασφαλείας](#)

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Τροφοδοτικό¹
 - Snom 10 W PSU (PN 00004570)
- USB dongle
 - WLAN: A210 (PN 00004384)
 - DECT: A230 (PN 00004386)
- Ενσύρματα ακουστικά μέσω USB
 - Μονοφωνικά: A330M (PN 00004597)
 - Δύο ακουστικών: A330D (PN 00004598)
- Ακουστικό DECT μέσω USB (DECT)
 - A150 (PN 00004388)
- BT κεφαλόφωνο μέσω σύνδεσης με dongle bluetooth
 - A350M (PN 00004658)
- Επιτραπέζιο τηλέφωνο IP (USB)²
 - D810W (PN 00004737), D812 (PN 00004690), D815W (PN 00004691), D862 (PN 00004535), D865 (PN 00004536), D892M (PN 00004539)



10 W PSU



A150



A210



A230



A330M



A330D



A350M

¹ Για τη σύνδεση δύο ή τριών μονάδων σε ένα τηλέφωνο, πρέπει η δεύτερη μονάδα να τροφοδοτηθεί από εξωτερικό τροφοδοτικό

² Απαιτείται τουλάχιστον η έκδοση λογισμικού 10.1.180.0

Προεπισκόπηση Σειράς



D8C



D810W



D812



D815W



D815WB



D862



D865



D892M

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος D8C](#) | [Snom Service Hub D8C](#) | [Σύντομες οδηγίες χρήσης D8C](#) / [Οδηγίες ασφαλείας D8C](#) | [Σύντομες οδηγίες χρήσης D8C](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.