

HD3



Fonctions pour hôtels et hébergement



Combiné DECT



Plaque avec impression personnalisable



Revêtement antibactérien



Audio HD

Terminal additionnel pour HD31x/HD31xA avec support de charge

Le HD3, livré avec une base de recharge, permet d'étendre tous nos téléphones dédiés à l'hôtellerie HD31x et HD31xA en ajoutant jusqu'à 3 ou 4 combinés supplémentaires, afin d'offrir aux clients tous les avantages d'un espace plus vaste en leur permettant de téléphoner depuis cinq lieux/chambres différents. Ce combiné sans fil dispose des fonctions les plus importantes pour le confort des clients, telles que haut-

parleur, microphone marche/arrêt et mise en attente. Le boîtier antibactérien du HD3 limite la prolifération des germes et est facile à nettoyer. Grâce au grand indicateur DEL, il suffit d'un rapide coup d'œil pour remarquer les appels ou les messages en attente. De plus, une étiquette personnalisée peut être apposée sur chaque combiné.

Informations générales et équipement

- Information produit
 - Combiné sans fil HD3 + Base de chargement
 - | noir bronze | PN 00007011
 - Construction robuste et solide
 - Section personnalisable avec la couleur ou la marque de l'hôtel¹
 - Coque antibactérienne
- Environnement : Intérieur, sur table/bureau, table de nuit

Dimensions et poids

- Dimensions (H × L × P, env.)
 - Combiné DECT : 48 mm × 21 mm × 203 mm
 - Base de chargement : 51 mm × 121 mm × 133 mm
 - Combiné DECT (sur le socle de charge , monté sur bureau): 53 mm × 56 mm × 216 mm
- Poids (approximatif)
 - Combiné DECT : 145 g
 - Base de chargement : 72 g
 - Combiné DECT (sur le socle de charge , monté sur bureau): 344 g

Indicateurs et touches

- Combiné DECT : 5 indicateurs DELs
 - Indication des messages de la messagerie vocale (MWI) : 1 DEL rouge
 - Indication des touches Flash/Talk : 1 DEL verte
 - Mode mains libres : 1 DEL rouge
 - Indication d'état muet : 1 DEL rouge
 - Indication de batterie faible: 1 DEL rouge
- Base de chargement : 1 indicateur DEL
 - Indication de l'état de charge : 1 DEL rouge
- Combiné DECT : 23 touches physiques
 - 12 touches alphanumérique (Clavier téléphonique ITU standard), rétroéclairé

- 4 touches audio dédiées
 - Mute (avec DEL rouge)
 - Haut-parleur (avec DEL rouge)
 - Volume +
 - Volume -
- 3 touches de fonction programmables
 - Composition rapide
- 4 touches de fonction dédiées :
 - Décrocher (avec DEL verte)
 - Raccrocher
 - Message
 - Mise en attente

Dispositifs audio et caractéristiques

- Microphone du combiné
- Haut-parleur du combiné
 - Compatible avec appareils auditifs (HAC)
- Haut-parleur externe
 - Mode mains libres
- Sonneries personnalisables

Interfaces et connexions

- Alimentation
 - Combiné DECT : Batterie aux ions lithium, 3,7 V, 1 000 mAh, amovible, rechargeable, jusqu'à 7 h d'autonomie en conversation, jusqu'à 120 h d'autonomie en veille, temps de charge jusqu'à 11 h
 - Base de chargement : Adaptateur secteur (VT-PLII) 100 - 240 V AC , 50/60 Hz, 150 mA | 6 V DC , 450 mA, 2,7 W
- Interfaces pour câble
 - Base de chargement : connecteur coaxial
- Interfaces sans fil
 - Combinés téléphoniques: DECT

¹ Disponible séparément

Technologie et caractéristiques DECT

- Standard : DECT
 - Audio à large bande
- Bande de fréquence
 - UE et Royaume-Uni & AU : 1 881,792 - 1 897,344 MHz
- Enregistrement facile avec les bornes compatibles

Fonctionnalités d'appel

- Réponse rapide aux appels (par simple décrochage du combiné)
- Composition abrégée via les touches de fonction
- Fonction Mute (via la touche de fonction dédiée)
- Mode mains libres (via la touche de fonction dédiée)
- Mise en attente (via la touche de fonction dédiée)
- Paging Multicast

Conditions environnementales

- Température en fonctionnement :
 - 5 °C - +45 °C
- Humidité (sans condensation) :
 - 5 % - 95 %

Aperçu de la gamme



Responsabilités

Plus d'informations : [Page web Snom HD3](#) | [Snom Service Hub HD3](#) | [Guide d'installation rapide HD3](#) | [Manuel de l'Utilisateur](#)

[HD3](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans obligation de notification des révisions ou modifications, ni en amont ni en aval de leur mise en œuvre. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.

Contenu de la boîte

- Matériel
 - Combiné DECT HD3
 - Batterie
 - Base de chargement
 - Adaptateur secteur
- Documentation
 - [Guide d'installation rapide](#)

Accessoires Snom et appareils compatibles

- Téléphone pour chambre d'hôtel :
 - [HD331 \(PN 00007034\)](#)
 - [HD331A \(PN 00007033\)](#)
 - [HD341 \(PN 00007042\)](#)
 - [HD341A \(PN 00007043\)](#)
 - [HD351W \(PN 00007009\)](#)
 - [HD351A \(PN 00007031\)](#)
- Batterie HD3 (PN 00004627)
- Adaptateur secteur: HD3 PSU
 - UE : PN 00004683
 - Royaume-Uni : PN 00004684
 - AU : PN 00004685