

HD3



Функции для отелей
и индустрии
гостеприимства



DECT-трубка



Настраиваемая
лицевая панель



Антибактериальный
корпус



HD-аудио

Дополнительная беспроводная трубка DECT для HD351W/HD351A с зарядной подставкой

С помощью HD3 вы можете расширить ваш HD351W или HD351A дополнительными беспроводными трубками 4 или 3 и, таким образом, предложить вашим гостям все преимущества в более просторном помещении, поскольку вы можете совершать звонки в 5 местах/комнатах. Помимо собственной зарядной подставки, все трубки оснащены самыми важными функциями для комфорта ваших гостей: громкая связь, отключение

и удержание вызова, индивидуальные функции клавиш могут быть сохранены! Корпус HD3 имеет антибактериальное покрытие для защиты от микробов и легко моется. Большой визуальный дисплей оповещает гостя о звонках или ожидающих сообщениях. Трубки могут быть индивидуально промаркированы.

Основные сведения и оснащение

- Информация о товаре
 - Беспроводная трубка DECT | Зарядная подставка | PN 00007011
 - Цвет: черный цвет вороненой стали
 - Прочная и надежная конструкция
 - **Зона, кастомизируемая с помощью цвета или фирменной символики¹**
 - Антибактериальный корпус
- Размещение: в помещении, на письменном столе, на тумбочке

Размеры и вес

- Размеры (В × Ш × Г, прибл.)
 - DECT-трубка: 48 мм × 21 мм × 203 мм
 - Зарядная подставка: 51 мм × 121 мм × 133 мм
 - DECT-трубка (на зарядной подставке, настольное размещение): 53 мм × 56 мм × 216 мм
- Вес (приблизительный)
 - DECT-трубка: 145 г
 - Зарядная подставка: 72 г
 - DECT-трубка (на зарядной подставке, настольное размещение): 344 г

Индикаторы и клавиши

- DECT-трубка: 5 светодиодных индикаторов
 - Индикатор ожидающего сообщения (MWI): 1 красный светодиод
 - Индикатор занятости/разговора: 1 зеленый светодиод
 - Режим громкой связи: 1 красный светодиод
 - Индикатор отключения звука: 1 красный светодиод
 - Индикатор разрядки аккумулятора: 1 красный светодиод
- Зарядная подставка: 1 светодиодный индикатор
 - Индикатор: 1 красный светодиод
- DECT-трубка: В совокупности 23 клавиши

- 12 клавиш (телефонная клавиатура ITU-стандарта), с подсветкой
- 4 специальные клавиши управления звуком
 - Отключение звука (с красным светодиодом)
 - Громкая связь (с красным светодиодом)
 - Громкость +
 - Громкость -
- 3 программируемые функциональные клавиши
 - Быстрый набор
- 4 специальные функциональные клавиши:
 - Снять трубку (с зеленым светодиодом)
 - Положить трубку
 - Сообщение
 - Функция удержания

Аудиоустройства и особенности

- Микрофон
- Динамик телефонной трубки
 - Совместимость со слуховым аппаратом (НАС)
- Внешний динамик
 - Режим громкой связи
- Встроенные настраиваемые мелодии звонка

Интерфейсы и подключения

- Варианты питания
 - DECT-трубка: Аккумулятор Литиево-ионный, 3,7 В, 1 000 мАч, съемный, перезаряжаемый, до 7 ч в режиме разговора, до 120 ч в режиме ожидания, время зарядки до 11 ч
 - Зарядная подставка: Адаптер питания (VT-PLII) 100 - 240 В AC, 50/60 Гц, 150 мА | 6 В DC, 450 мА, 2,7 Вт
- Проводные интерфейсы
 - Зарядная подставка: коаксиальный разъем (гнездовой)
- Беспроводные интерфейсы
 - DECT³

Технологии и функции DECT

- Стандарт: DECT³
 - Широкополосный звук
- Полоса частот
 - Европа и Великобритания & Австралия:
1 881,792 - 1 897,344 МГц
- Простая регистрация с совместимыми базовыми станциями

Функции при выполнении вызова

- Быстрый ответ на вызов (достаточно снять трубку с базы/зарядного устройства)
- Быстрый набор через функциональные клавиши
- Отключение микрофона (через специальную функциональную клавишу)
- Режим громкой связи (через специальную функциональную клавишу)
- Функция удержания (через специальную функциональную клавишу)
- Многоадресный пейджинг

Условия окружающей среды

- Рабочая температура окружающей среды:
 - 5 °C - +45 °C

- Влажность (без конденсации):
 - 5 % - 95 %

Комплект поставки

- Аппаратное обеспечение
 - DECT-трубка HD3
 - Аккумулятор
 - Зарядная подставка
 - Адаптер питания
- Документация
 - [Краткое руководство по установке](#)

Аксессуары Snom и совместимые устройства

- Телефон для гостиничного номера:
 - [HD351W \(PN 00007009\)](#)
 - [HD351A \(PN 00007031\)](#)
- Аккумулятор HD3 (PN 00004627)
- Адаптер питания: HD3 PSU
 - Европа: PN 00004683
 - Великобритания: PN 00004684
 - Австралия: PN 00004685

Обзор серии



HM201



HM2



HD100



HD101



HD1



HD300²



HD30L²



HD350W²



HD351W²



HD3

¹ Продается отдельно

² Данный аппарат выпускается также в аналоговой версии

³ Устройства DECT, изготовленные для Соединенных Штатов и Канады, продаются как DECT 6.0

Отказ от ответственности

Дополнительная информация: [Веб-страница Snom HD3](#) | [Snom Service Hub](#) | [Типовые сертификаты](#) | [Руководство пользователя](#) | [Информация о гарантии](#) | [Местоположение компании](#)

Snom, названия продуктов Snom и логотипы Snom являются товарными знаками, принадлежащими Snom Technology GmbH. Все технические характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Snom Technology GmbH оставляет за собой право в любое время вносить изменения и дополнения в настоящий документ, не будучи обязанным сообщать о таких изменениях до или после их внесения. Несмотря на то, что при составлении и представлении информации, содержащейся в настоящем документе, были приняты надлежащие меры, данные, на которых она основана, возможно, изменились. Поэтому Snom отказывается от всех гарантий и ответственности за точность, полноту и актуальность опубликованной информации, за исключением случаев умысла или грубой небрежности со стороны Snom или в случае возникновения ответственности в связи с обязательными правовыми положениями.