

HD3



Otel/konaklama
özellikleri



DECT ahize



Özelleştirilebilir ön
panel



Anti bakteriyel gövde



HD Ses

HD31x/HD31xA için şarj yuvalı harici kablosuz DECT ahize

HD3 kablosuz ahize, misafirperverlik telefonlarımızın kullanılabilirliğini artırmak için mükemmel bir çözümdür: aslında, HD3x1 dört adede kadar ek HD3'ü ve HD3x1A üç adede kadar HD3'ü destekler. Böylece bu çözümlerin tüm avantajları daha geniş bir ortama yayılarak beş farklı konumdan/odadan arama yapma imkanı sunar. Şarj yuvasına ek olarak, bu kablosuz telefon misafir konforu için en önemli fonksiyonlara sahiptir: eller serbest, mikrofon açma/kapama ve çağrı bekletme tuşları

önceden ayarlanmıştır, diğer fonksiyonlar ise tercih edilen tuşlarla ilişkilendirilebilir. HD3'ün antibakteriyel muhafazası mikropların çoğalmasını sınırlar ve temizlenmesi kolaydır. Geniş optik ekran sayesinde, konukların bekleyen çağrıları veya mesajları kolayca fark etmeleri için yalnızca hızlı bir bakış yeterlidir. Ayrıca, her ahizeye kişiselleştirilmiş bir etiket uygulanabilir.

Temel Özellikler ve Donanım

- Ürün bilgisi
 - Akülü alıcı HD3 + Şarj yuvası | tunç siyahı | PN 00007011
 - Güçlü, sağlam yapı
 - [Renk veya otel markası için uyarlanır bölüm¹](#)
 - Anti bakteriyel gövde
- Yerleşim: iç mekan, masaüstü, sehpa

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (Y × G × D, yakl.)
 - DECT Ahize: 48 mm × 21 mm × 203 mm
 - Şarj yuvası: 51 mm × 121 mm × 133 mm
 - DECT Ahize (şarj yuvası üzerinde, masaya monte): 53 mm × 56 mm × 216 mm
- Ağırlık (yaklaşık)
 - DECT Ahize: 145 g
 - Şarj yuvası: 72 g
 - DECT Ahize (şarj yuvası üzerinde, masaya monte): 344 g

Göstergeler ve tuşlar

- DECT Ahize: 5 LED gösterge
 - Bekleyen mesaj göstergesi (MWI): 1 kırmızı LED
 - Flaş/Konuşma tuşu göstergesi: 1 yeşil LED
 - Hoparlör modu: 1 kırmızı LED
 - Sessiz durum göstergesi: 1 kırmızı LED
 - Düşük pil göstergesi: 1 kırmızı LED
- Şarj yuvası: 1 LED gösterge
 - Şarj göstergesi: 1 kırmızı LED
- DECT Ahize: Toplam 23 tuş
 - 12 tuş (standart ITU telefon tuş takımı), arkadan aydınlatmalı

- 4 özel ses tuşu
 - Sessize alma (kırmızı LED'li)
 - Hoparlör (kırmızı LED'li)
 - Ses +
 - Ses -
- 3 programlanabilir işlev tuşu
 - Hızlı arama
- 4 özel işlev tuşu:
 - Ahize açık (yeşil LED'li)
 - Ahize kapalı
 - Mesaj
 - Bekletme

Ses cihazları ve özellikleri

- Mikrofon
- Ahize kulaklığı
 - İşitme cihazı uyumlu (HAC)
- Harici hoparlör
 - Hoparlör modu
- Dahili atanabilir zil sesleri

Arayüzler ve bağlantılar

- Güç seçenekleri
 - DECT Ahize: Pil lityum-iyon, 3,7 V, 1.000 mAh, Çıkarılabilir, şarj edilebilir, 7 saate kadar konuşma süresi, 120 saate kadar bekleme süresi, 11 saate kadar şarj süresi
 - Şarj yuvası: Güç adaptörü (VT-PLII) 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 150 mA | 6 V DC, 450 mA, 2,7 W
- Kablolu arayüzler
 - Şarj yuvası: koaksiyel konektör
- Kablosuz arayüzler
 - Ahize: DECT

¹ Ayrı olarak mevcut

DECT teknolojisi ve özellikleri

- Standart: DECT
 - Geniş Bant Ses
- Frekans bandı
 - AB ve İngiltere & AU versiyonu: 1.881,792 - 1.897,344 MHz
- Uyumlu baz istasyonlarına kolay kayıt

Arama Özellikleri

- Hızlı çağrı yanıtı (baz istasyonundan/şarj cihazından kolayca alınarak)
- İşlev tuşları ile hızlı arama
- Mikrofonu sessize alma (özel işlev tuşu aracılığıyla)
- Hoparlör modu (özel işlev tuşu aracılığıyla)
- Bekletme (özel işlev tuşu aracılığıyla)
- Çoklu gönderim çağrıları

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı:
 - 5 °C - +45 °C
- Nem (yoğuşmasız):
 - 5 % - 95 %

Seriye Genel Bakış

HD3

HD30L /
HD30LAHD300 /
HD300AHD331 /
HD331AHD340 /
HD340AHD341 /
HD341AHD350W /
HD350AHD351W /
HD351A**Paket içeriği**

- Donanım
 - DECT Ahize HD3
 - Pil
 - Şarj yuvası
 - Güç adaptörü
- Belgeler
 - Hızlı Kurulum Kılavuzu

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- Misafir odası telefonu:
 - HD331 (PN 00007034)
 - HD331A (PN 00007033)
 - HD341 (PN 00007042)
 - HD341A (PN 00007043)
 - HD351W (PN 00007009)
 - HD351A (PN 00007031)
- Pil HD3 (PN 00004627)
- Güç adaptörü: HD3 PSU
 - AB: PN 00004683
 - Birleşik Krallık: PN 00004684
 - AU versiyonu: PN 00004685

Sorumluluk Reddi

Daha fazla bilgi: [Snom HD3 web sayfası](#) | [Snom Service Hub HD3](#) | [Hızlı Kurulum Kılavuzu HD3](#) | [Kullanım kılavuzu HD3](#) | [Tip Onayları](#) | [Garanti Bilgileri](#) | [Şirket lokasyonları](#)

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.