

HD30L



Функции для отелей
и индустрии
гостеприимства



Настраиваемая
лицевая панель



Антибактериальный
корпус



Питание по сети
(PoE)



HD-аудио

Элегантный SIP-телефон для общих зон

Благодаря «автоматическому набору номера при поднятии трубки» клиент не сможет позвонить не туда, куда нужно! Телефон Snom HD30L для общих зон гарантирует безупречное удобство в эксплуатации: сразу после снятия трубки он

соединяется с нужным адресатом, например, со стойкой администратора. Кроме того, вставку на фронтальной панели можно полностью персонализировать.

Основные сведения и оснащение

- Информация о товаре
 - Телефон для общих зон | Подключение проводной трубки | PN 00007019
 - Цвет: черный цвет вороненой стали
- Оснащение
 - Антибактериальный корпус
 - Прочная и надежная конструкция
 - Полностью кастомизируемая лицевая панель, на которой можно разместить фирменную символику отеля и инструкции по набору номера¹
- Размещение: в помещении, на письменном столе, на тумбочке, на стене

Размеры и вес

- Размеры (В × Ш × Г, прикл.)
 - Подключение проводной трубки (на подставке, настольное размещение): 182 мм × 53 мм × 146 мм
 - Подключение проводной трубки (на подставке, настенное размещение): 216 мм × 53 мм × 56 мм
- Вес (приблизительный)
 - Подключение проводной трубки (на подставке): 400 г

Индикаторы и клавиши

- Подключение проводной трубки: 2 светодиодных индикатора
 - Индикатор отключения звука: 1 красный светодиод
 - Режим громкой связи: 1 красный светодиод
- Подключение проводной трубки: 4 специальные клавиши управления звуком
 - Отключение звука (с красным светодиодом)
 - Режим громкой связи (с красным светодиодом)
 - VOL+ → Громкость +

- VOL- → Громкость -

Аудиоустройства и особенности

- Подключение проводной трубки
 - Микрофон
 - Динамик телефонной трубки
 - Внешний динамик
- Совместимость со слуховым аппаратом (НАС)
- Встроенные настраиваемые мелодии звонка

Интерфейсы и подключения

- Варианты питания
 - Power over Ethernet (PoE)
 - IEEE 802.3af, класс 2
- Проводные интерфейсы
 - База телефона
 - Сетевое подключение: разъем RJ45-8P8C → Gigabit Ethernet (GbE)
 - Шнур телефонной трубки: специальный разъем
 - Подключение проводной трубки
 - Шнур телефонной трубки: специальный разъем

Интерфейсы для администрирования и настройки

- Конфигурация и настройка с помощью голосового меню
- Конфигурация и настройка через управляемое меню веб-интерфейса пользователя (WUI)
- Усовершенствованная система SIP-конфигурирования, упрощающая массовое развертывание и мониторинг телефонов
- Поддержка Secure Redirection And Provisioning Service (SRAPS)

Совместимость

- Совместимость со всеми основными платформами IP ATC

Сетевые технологии и протоколы

- поддержка VLAN
- SIP (RFC 3261)

Функции при выполнении вызова

- 1 идентификатор / учетная запись SIP
- Быстрый набор через функциональные клавиши
- Отключение микрофона (через специальную функциональную клавишу)
- Многоадресный пейджинг

Условия окружающей среды

- Рабочая температура окружающей среды:
 - 5 °C - +45 °C
- Влажность (без конденсации)
 - 5 % - 95 %

Комплект поставки

- Аппаратное обеспечение
 - База телефона
 - Трубка
 - Шнур телефонной трубки: 330 мм
 - Подставка
 - Комплект для настенной установки
 - 2 Ethernet-кабеля: длина кабеля (приблизительно) 125 мм | 2 м
- Документация
 - Краткое руководство по установке

Аксессуары Snom и совместимые устройства

- POE инжектор: [A5 \(PN 00004065\)](#)

Обзор серии



¹ Продается отдельно

² Данный аппарат выпускается также в аналоговой версии

Отказ от ответственности

Дополнительная информация: [Веб-страница Snom HD30L](#) | [Snom Service Hub](#) | [Типовые сертификаты](#) | [Информация о гарантии](#) | [Местоположение компании](#)

Snom, названия продуктов Snom и логотипы Snom являются товарными знаками, принадлежащими Snom Technology GmbH. Все технические характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Snom Technology GmbH оставляет за собой право в любое время вносить изменения и дополнения в настоящий документ, не будучи обязанным сообщать о таких изменениях до или после их внесения. Несмотря на то, что при составлении и представлении информации, содержащейся в настоящем документе, были приняты надлежащие меры, данные, на которых она основана, возможно, изменились. Поэтому Snom отказывается от всех гарантий и ответственности за точность, полноту и актуальность опубликованной информации, за исключением случаев умысла или грубой небрежности со стороны Snom или в случае возникновения ответственности в связи с обязательными правовыми положениями.