

HD30LA



Hotel- und Gästezimmer-Features



Individuelle Gestaltung



Antibakterielles Gehäuse

Formschönes, schnurgebundenes analoges Lobby-Telefon

Das Lobby-Telefon HD30LA sorgt für eine einwandfreie Bedienbarkeit im Hotel- und Gästezimmer-Sektor. Die Verbindung zu einem vorbestimmten Ziel bspw. der Zentrale erfolgt direkt nach dem Abheben des Hörers, somit ist kein Verwählen mehr möglich. Voraussetzung

für die Verwendung ist ein analoges PABX-System. Das Lobby-Telefon ist dank Einleger auf dem Basisapparat voll individualisierbar.

Grundlagen und Ausstattung

- Produktinformation
 - Analoges Lobby-Telefon HD30LA + Hörer mit Kabel | gunmetal-schwarz | PN 00007032
- Ausstattung
 - Antibakterielles Gehäuse
 - Robuste und solide Konstruktion
 - [Individuelle Gestaltung für Branding und Hinweise¹](#)
- Verwendung: Innenräume, Wandaufhängung

Abmessungen und Gewicht

- Abmessungen (H × B × T, ca.)
 - Hörer mit Kabel (auf der Basis, wandmontiert): 216 mm × 53 mm × 56 mm
- Gewicht (ca.)
 - Hörer mit Kabel (auf der Basis): 400 g

Anzeigen und Tasten

- Hörer mit Kabel: 2 LED-Anzeigen
 - Anzeige der Stummschaltung: 1 rote LED
 - Freisprech-Modus: 1 rote LED
- Hörer mit Kabel: 3 dedizierte Audiotasten
 - Stummschalten (mit roter LED)
 - Freisprech-Modus (mit roter LED)
 - Lautstärke + / -

Audiogeräte und -merkmale

- Hörer mit Kabel

- Mikrofon
- Hörkapsel
- Externer Lautsprecher
- Hörgeräte-kompatibel (HAC)

Schnittstellen und Anschlüsse

- Anschlüsse
 - Telefon-Basisapparat
 - Netzwerkanbindung (PABX): RJ11-6P4C-Buchse
 - Telefonhörer-Kabel: Spezial-Buchse
 - Hörer mit Kabel
 - Telefonhörer-Kabel: Spezial-Buchse

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur:
 - 5 °C - +45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend)
 - 5 % - 95 %

Packungsinhalt

- Hardware
 - Telefon-Basisapparat
 - Telefonhörer
 - Telefonhörer-Kabel: 330 mm
 - Standfuß
 - Wandbefestigungs-Set
- Dokumentation
 - [Schnellstart-Anleitung](#)

Serien-Überblick



HD3



HD30L /
HD30LA



HD300 /
HD300A



HD331 /
HD331A



HD340 /
HD340A



HD341 /
HD341A



HD350W /
HD350A



HD351W /
HD351A

¹ Separat erhältlich

Hinweise und Haftungsausschluss

Weitere Informationen: [Snom HD30LA-Webseite](#) | [Snom Service Hub HD30LA](#) | [Schnellstart-Anleitung HD30LA](#) | [Handbuch HD30LA](#) | [Typengenehmigung](#) | [Garantieinformation](#) | [Unternehmensstandorte](#)

Snom sowie die Namen der Snom-Produkte und die Snom-Logos sind gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology GmbH. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Snom Technology GmbH behält sich jederzeit das Recht auf Überarbeitung und Änderung dieses Dokumentes vor, ohne verpflichtet zu sein, die vorgenommenen Änderungen anzukündigen oder mitzuteilen. Trotz der angewandten Sorgfalt bei der Zusammenstellung und Präsentation der Informationen in diesem Dokument können sich Daten zwischenzeitlich geändert haben. Daher übernimmt Snom keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen. Jegliche Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, sofern diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf seiten von Snom beruhen oder sofern keine Haftung aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen eintritt.