

# HD350A



Hotel- und Gästezimmer-Features



Individuelle Gestaltung



Antibakterielles Gehäuse

## Formschönes, analoges Zimmer-Telefon für den Hotel- und Gästezimmer-Sektor

Das Snom HD350A ist ein gut gestaltetes schnurgebundenes analoges Hotel-/Gästezimmer-Telefon.

Das antibakterielle Gehäuse zum Schutz vor Keimen ist im Alltag ein echtes Plus. Eine gut sichtbare LED macht den Gast auf Anrufe oder wartende Nachrichten aufmerksam. Die Individualisierung erfolgt über Einleger.

Eine Wand- oder Tischmontage ist möglich. Das Gerät ist DSGVO-konform by Design: es erfolgt keine Datenspeicherung persönlicher Informationen wie z.B. gewählter Rufnummern!

## Grundlagen und Ausstattung

- Produktinformation
  - Analoges Hotel-/Gästezimmer-Telefon + Hörer mit Kabel | gunmetal-schwarz | PN 00007030
  - Antibakterielles Gehäuse
- Ausstattung
  - Robuste und solide Konstruktion
  - [Individuelle Gestaltung für Branding und Hinweise<sup>1</sup>](#)
- Verwendung: Innenräume, Schreibtisch, Nachttisch, Wandaufhängung

## Abmessungen und Gewicht

- Abmessungen (H × B × T, ca.)
  - Hörer mit Kabel (auf der Basis, auf dem Schreibtisch stehend): 109 mm × 146 mm × 182 mm
  - Hörer mit Kabel (auf der Basis, wandmontiert): 109 mm × 56 mm × 216 mm
- Gewicht (ca.)
  - Hörer mit Kabel (auf der Basis): 778 g

## Anzeigen und Tasten

- Telefon-Basisapparat: 3 LED-Anzeigen
  - Anrufstatus-Anzeige | Anzeige „Neue Sprachnachricht“ (MWI): 1 rote LED
  - Anzeige der Stummschaltung: 1 rote LED
  - Freisprech-Modus: 1 rote LED
- Telefon-Basisapparat: Insgesamt 27 Tasten
  - 12 Tasten (Standard-ITU-Telefontastatur)
  - 4 dedizierte Audiotasten
    - Stummschalten (mit roter LED)
    - Freisprechen (mit roter LED)
    - Lautstärke +
    - Lautstärke -

- 10 programmierbare Funktionstasten: Kurzwahl
- 1 dedizierte Funktionstaste: Halten

## Audiogeräte und -merkmale

- Telefon-Basisapparat
  - Gehäuse-Mikrofon
  - Gehäuselautsprecher
- Hörer mit Kabel
  - Mikrofon
  - Hörkapsel
  - Hörgeräte-kompatibel (HAC)

## Schnittstellen und Anschlüsse

- Anschlüsse
  - Telefon-Basisapparat
    - Netzwerkanbindung (PABX): RJ11-6P4C-Buchse
    - Telefonhörer-Kabel: Spezial-Buchse
  - Hörer mit Kabel
    - Telefonhörer-Kabel: Spezial-Buchse

## Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur:
  - 5 °C - +45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend):
  - 5 % - 95 %

## Packungsinhalt

- Hardware
  - Telefon-Basisapparat
  - Hörer mit Kabel: Kabellänge (ca.) 0,3 m
  - Standfuß
  - Wandbefestigungs-Set
- Dokumentation
  - [Schnellstart-Anleitung](#)

## Serien-Überblick



HD3



HD300 /  
HD300A



HD30L /  
HD30LA



HD331 /  
HD331A



HD340 /  
HD340A



HD341 /  
HD341A



HD350W /  
HD350A



HD351W /  
HD351A

<sup>1</sup> Separat erhältlich

## Hinweise und Haftungsausschluss

Weitere Informationen: [Snom HD350A-Webseite](#) | [Snom Service Hub HD350A](#) | [Schnellstart-Anleitung HD350A](#) | [Handbuch HD350A](#) | [Typengenehmigung](#) | [Garantieinformation](#) | [Unternehmensstandorte](#)

Snom sowie die Namen der Snom-Produkte und die Snom-Logos sind gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology GmbH. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Snom Technology GmbH behält sich jederzeit das Recht auf Überarbeitung und Änderung dieses Dokumentes vor, ohne verpflichtet zu sein, die vorgenommenen Änderungen anzukündigen oder mitzuteilen. Trotz der angewandten Sorgfalt bei der Zusammenstellung und Präsentation der Informationen in diesem Dokument können sich Daten zwischenzeitlich geändert haben. Daher übernimmt Snom keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen. Jegliche Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, sofern diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf seiten von Snom beruhen oder sofern keine Haftung aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen eintritt.