

HD350A



Dedykowane funkcje dla branży hotelarskiej



Konfigurowalny panel czołowy



Obudowa antybakteryjna

Elegancki analogowy telefon pokojowy dla sektora hotelarskiego i gastronomicznego

Snom HD350A to analogowy telefon stacjonarny zaprojektowany specjalnie dla pokoi gościnnych.

Jego antybakteryjna obudowa przeciw proliferacji zarazków to prawdziwa zaleta w branży hotelarskiej. Aby powiadomić gościa o oczekujących połączeniach lub wiadomościach, posiada dobrze widoczną diodę LED. Ponadto oferuje maksymalną personalizację dzięki możliwości

modyfikacji nadruku na podstawie. Montaż jest możliwy zarówno na ścianie, jak i na stole. Wreszcie, ten telefon jest zgodny z RODO, ponieważ nie przechowuje żadnych danych osobowych, takich jak numery telefonów wybierane przez gości.

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - Analogowy telefon pokojowy + Słuchawka z kablem | czarny grafitowy (metaliczny) | PN 00007030 | EAN 4262377561188 | UPC 810100351182
 - Obudowa antybakteryjna
- Wyposażenie
 - Solidna, mocna konstrukcja
 - Powierzchnia frontowa z możliwością pełnej personalizacji: miejsce na logo hotelu i instrukcje wybierania numeru¹
- Ustawienie: Wewnątrz pomieszczeń, na stole/biurku, stolik nocny, montaż naścienny

Wymiary i waga

- Wymiary (wys. × szer. × dł., ok.)
 - Słuchawka z kablem (na podstawce, montaż na biurku): 109 mm × 146 mm × 182 mm
 - Słuchawka z kablem (na podstawce, montaż na ścianie): 109 mm × 56 mm × 216 mm
- Waga (ok.)
 - Słuchawka z kablem (na podstawce): 778 g

Wskaźniki i przyciski

- Stacja bazowa: 3 diody LED
 - Kontrolka stanu połączenia | Kontrolka wiadomości na poczcie głosowej (MWI): 1 czerwona dioda LED
 - Kontrolka wyciszenia: 1 czerwona dioda LED
 - Tryb głośnomówiący: 1 czerwona dioda LED
- Stacja bazowa: 27 fizycznych przycisków łącznie
 - 12 klawiszy (standardowa klawiatura telefoniczna ITU)
 - 4 przyciski audio
 - Wycisz (z czerwoną diodą LED)
 - Tryb głośnomówiący (z czerwoną diodą LED)
 - Głośność +
 - Głośność -

- 10 programowalnych przycisków funkcyjnych: Szybkie wybieranie
- 1 dedykowany przycisk funkcyjny: Wstrzymaj

Urządzenia audio i funkcje

- Stacja bazowa
 - Mikrofon stacji bazowej
 - Głośnik stacji bazowej
- Słuchawka z kablem
 - Mikrofon słuchawki
 - Głośnik słuchawki
 - Kompatybilność z aparatami słuchowymi (HAC)

Interfejsy i połączenia

- Interfejsy przewodowe
 - Stacja bazowa
 - Łączność sieciowa (PABX): gniazdo RJ11-6P4C
 - Kabel słuchawki: niestandardowy
 - Słuchawka z kablem
 - Kabel słuchawki: niestandardowy

Warunki środowiska

- Temperatura podczas pracy:
 - 5 °C - +45 °C
- Wilgotność (bez kondensacji):
 - 5 % - 95 %

Zawartość opakowania

- Sprzęt
 - Stacja bazowa
 - 1 × Słuchawka z kablem: Długość kabla (ok.) 0,3 m
 - 1 × Kabel telefoniczny: Długość kabla (ok.) 0,5 m
 - 1 × Kabel telefoniczny: Długość kabla (ok.) 0,1 m
 - Podstawa
 - **Zestaw do montażu ściennego**
- Dokumentacja
 - **Skrócona instrukcja obsługi**

Przegląd serii



HD3



HD300 /
HD300A



HD30L /
HD30LA



HD331 /
HD331A



HD340 /
HD340A



HD341 /
HD341A



HD350W /
HD350A



HD351W /
HD351A

¹ Dostępny oddzielnie

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa HD350A](#) | [Snom Service Hub HD350A](#) | [Skrócona instrukcja obsługi HD350A](#) | [Instrukcja obsługi HD350A](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian uprzednio lub po fakcie. Chociaż przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dołożono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.