

HD350A



Функции для сферы
гостеприимства



Настраиваемая лицевая панель



Антибактериальный корпус

Элегантный комнатный телефон аналогового типа для гостиничного сектора и сферы гостеприимства

Snom HD350A – это стационарный аналоговый телефон, предназначенный для гостиничных номеров и жилых помещений.

Одним из чрезвычайно ценных преимуществ для сферы гостеприимства является антибактериальный корпус предотвращающий распространение микробов. Хорошо заметный светодиодный индикатор уведомляет постояльца о наличии вызовов или ожидающих сообщений. Для максимальной

персонализации предусмотрена возможность видоизменения панели маски на базе путём нанесения на неё принтов. Телефон пригоден как для настенной, так и для настольной установки.

Кроме того, он соответствует требованиям регламента по конфиденциальности GDPR и не сохраняет в памяти персональные данные и номера телефонов, набранные постояльцами.

Основные сведения и оснащение

- Информация о товаре
 - Аналоговый телефон для гостевых комнат | Проводная трубка | PN 00007030
 - Цвет: черный цвет вороненой стали
 - Антибактериальный корпус
- Оснащение
 - Прочная и надежная конструкция
 - Полностью кастомизируемая лицевая панель, на которой можно разместить фирменную символику отеля и инструкции по набору номера¹
- Размещение: в помещении, на письменном столе, на тумбочке, на стене

Размеры и вес

- Размеры (В × Ш × Г, прибл.)
 - Проводная трубка (на подставке, настольное размещение): 109 мм × 146 мм × 182 мм
 - Проводная трубка (на подставке, настенное размещение): 109 мм × 56 мм × 216 мм
- Вес (приблизительный)
 - Проводная трубка (на подставке): 778 г

Индикаторы и клавиши

- База телефона: 3 светодиодных индикатора
 - Индикатор состояния вызова | Индикатор ожидающего сообщения (MWI): 1 красный светодиод
 - Индикатор отключения звука: 1 красный светодиод
 - Режим громкой связи: 1 красный светодиод
- База телефона: В совокупности 27 клавиш
 - 12 клавиш (телефонная клавиатура ITU-стандарта)
 - 4 специальные клавиши управления звуком
 - Отключение звука (с красным светодиодом)
 - Громкая связь (с красным светодиодом)
 - Громкость +

- Громкость -
- 10 программируемых функциональных клавиш: Быстрый набор
- 1 специальная функциональная клавиша: Функция удержания

Аудиоустройства и особенности

- База телефона
 - Микрофон на корпусе
 - Динамик на корпусе
- Проводная трубка
 - Микрофон
 - Динамик телефонной трубки
 - Совместимость со слуховым аппаратом (HAC)

Интерфейсы и подключения

- Проводные интерфейсы
 - База телефона
 - Сетевое подключение (PABX): разъем RJ11-6P4C
 - Шнур телефонной трубки: специальный разъем
 - Проводная трубка
 - Шнур телефонной трубки: специальный разъем

Условия окружающей среды

- Рабочая температура окружающей среды:
 - 5 °C - +45 °C
- Влажность (без конденсации):
 - 5 % - 95 %

Комплект поставки

- Аппаратное обеспечение
 - База телефона
 - Проводная трубка: длина кабеля (приблизительно) 0,3 м
 - Подставка
 - Комплект для настенной установки
- Документация
 - Руководство по быстрой установке

Обзор серии



HD300²



HD30L²



HD331²



HD350W²



HD351W²



HD3

¹ Продается отдельно

² Данный аппарат выпускается также в аналоговой версии

Отказ от ответственности

Дополнительная информация: Веб-страница Snom HD350A | Snom Service Hub | Руководство пользователя | Типовые сертификаты | Информация о гарантии | Местоположение компании

Snom, названия продуктов Snom и логотипы Snom являются товарными знаками, принадлежащими Snom Technology GmbH. Все технические характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Snom Technology GmbH оставляет за собой право в любое время вносить изменения и дополнения в настоящий документ, не будучи обязанным сообщать о таких изменениях до или после их внесения. Несмотря на то, что при составление и представлении информации, содержащейся в настоящем документе, были приняты надлежащие меры, данные, на которых она основана, возможно, изменились. Поэтому Snom отказывается от всех гарантий и ответственности за точность, полноту и актуальность опубликованной информации, за исключением случаев умысла или грубой небрежности со стороны Snom или в случае возникновения ответственности в связи с обязательными правовыми положениями.