

M5



DECT



Tek hücreli sistem uyumlu



Çok hücreli uyumlu



Tak-Çalıştır

DECT tek hücreli/çok hücreli menzil artırıcı

Tekrarlayıcı, bireysel baz istasyonlarının ve ahizelerin sinyal menzilini artırır ve baz istasyonları arasındaki boşlukları kapatarak tek bir kesintisiz ağ üzerinde baz istasyonları arasındaki serbest dolaşımı artırarak

çağrılarının kesintisiz devam etmesini sağlar. M5 tekrarlayıcı hem geniş bant hem de dar bant aramalarında üstün ses kalitesi sunar.

Temel bilgiler

- Ürün bilgisi
 - DECT tekrarlayıcı | siyah | PN 00003930
- Yerleşim: iç mekan, masaüstü, duvara asılır
- Anten çeşitliliği: 2 adet dahili çok yönlü anten

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (Y x G x D, yakl.)
 - 129 mm x 118 mm x 33 mm
- Ağırlık (yaklaşık)
 - DECT tekrarlayıcı: 126 g
 - Güç adaptörü: 120 g

Göstergeler ve tuşlar

- Çok amaçlı durum göstergesi: 1 çift renkli LED
- 1 özel işlev tuşu: Sıfırla

Arayüzler ve bağlantılar

- Güç seçenekleri
 - Güç adaptörü: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 5.5 V DC / 600 mA
- Kablolu arayüzler
 - Güç adaptörü: koaksiyel konektör
- Kablosuz arayüzler
 - DECT¹

DECT teknolojisi ve özellikleri

- Standart: DECT
 - Baz ve ahizenin kimlik doğrulaması/şifrelenmesi
 - Sorunsuz devir
 - Geniş Bant Ses
 - 12 zaman dilimi
 - Slot çoklama
 - Slot paketleme
 - İsteğe göre tam slot taşıma
 - Alıcı Duyarlılığı: -92 dBm
- Frekans bandı
 - Avrupa: 1.880 - 1.900 MHz
 - Latin Amerika: 1.910 - 1.930 MHz
 - ABD: 1.920 - 1.930 MHz

- Çıkış gücü
 - Seviye (dBm): 14, 17, 20, 24
- Kapsama
 - 50 m'ye kadar iç mekan kapsama alanı
 - 100 m'ye kadar dış mekan kapsama alanı
- Tekrarlayıcı başına eşzamanlı çağrılar
 - Geniş bant aramaları: 2 adete kadar
 - Dar bant araması: 5 adete kadar
- Kayıt olmadığında otomatik kayıt

Paket içeriği

- Donanım
 - DECT tekrarlayıcı
 - Güç adaptörü
 - Güç adaptörü klipsleri
- Belgeler
 - Hızlı Kurulum Kılavuzu

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- DECT baz istasyonu
 - M300 (EoS) (PN 00003986)
 - M700 (EoL) (PN 00003928)
 - M900 (PN 00004426)²
 - M900 outdoor (PN 00004478)²
- DECT Ahize
 - M25 (PN 00003987)

- M30 (PN 00004607)
- M65 (EoS) (PN 00003969)
- M70 (PN 00004423)
- M80 (PN 00004423)
- M85 (PN 00004189)
- M90 (PN 00004425)



M300 (EoS)



M700 (EoL)



M900



M900 Outdoor



M25



M30



M65 (EoS)



M70



M80



M85



M90

¹ Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada için üretilen DECT cihazları DECT 6.0 olarak pazarlanmaktadır.

² FW < 610.x değerine kadar

Sorumluluk Reddi

Daha fazla bilgi: [Snom M5 web sayfası](#) | [Snom Servis Merkezi](#) | [Tip Onayları](#) | [Garanti Bilgileri](#) | [Şirket lokasyonları](#)

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.