

# MC10



## Base de recarga multiunidade: maior eficiência e menor ocupação de espaço na sua empresa

Este carregador potente é ideal para a operatividade em turnos, pois permite recarregar contemporaneamente até 6 telefones sem fio e respectivas baterias. As suas bases de recarga de encaixe únicas oferecem versatilidade inigualável, permitindo-lhe combinar diferentes tipos de auscultadores com uma única base MC10. Aproveite

ao máximo o espaço com a disposição da base 3x2 e a opção de montar na parede. O M10 encaixa tem mesmo ranhuras incorporadas para conter mais baterias, permitindo uma troca rápida e fácil de baterias.

## Informações gerais

- Informação do produto
  - Base de recarga multiunidade MC10 | preto | PN 00004676
- Equipamento
  - 12 ranhuras de recarga integradas per 6 telefones sem fio e 6 baterias a lítio compatíveis
  - Pés de borracha antiderrapamento
- Posicionamento: ar livre, montado na parede<sup>1</sup>

## Dimensões e peso

- Dimensões (Comp. × Larg. × Alt., aprox.)
  - 65 mm × 276 mm × 200 mm (sem encaixe(s))<sup>1</sup>
  - 96 mm × 276 mm × 200 mm (con encaixe(s))<sup>1</sup>
- Peso (aprox.)
  - Base de recarga multiunidade MC10 643 g
  - Conjunto de encaixes (6 peças):<sup>1</sup> 52 g

- Adaptador de alimentação: 240 g

## 12 indicadores LED

- Telefone DECT | Indicação de carregamento | Indicação de estado de energia: 6 LEDs verdes
- Bateria | Indicação de carregamento: 6 LEDs verdes

## Opções de alimentação

- Adaptador de alimentação: Voltagem de entrada: 100 - 240 V | Voltagem de saída: 12 V ± 5 % | Corrente de saída: 3 A | Potência de saída: 36,0 W

## Conteúdo do pacote

- Base de recarga multiunidade MC10
- Adaptador de alimentação
- Clipes de alimentação: UE, Reino Unido, EUA

## Acessórios da Snom e dispositivos compatíveis

- Conjunto de encaixes (6 peças)
  - MC M80, M90 (PN 00004670) compatível com Telefone DECT M80 (PN 00004424) ou M90 (PN 00004425) e bateria M80/M90
  - MC M30, M70 (PN 00004671) compatível com Telefone DECT M30 (PN 00004607) ou M70 (PN 00004423) e bateria M30/M70



MC M80, M90  
(6x)



M80



M90



Battery  
M80/M90



MC M30, M70  
(6x)



M30




M70



Battery  
M30/M70

## Accessórios da Snom e dispositivos compatíveis

- Conjunto de encaixes (6 peças)
  - MC M85 (PN 00004672) compatível com Telefone DECT M85 (PN 00004189) e bateria M85



MC M85 (6x)



M85



Battery M85

- MC M55 (PN 00004673) compatível com Telefone DECT M55 UE: PN 00004629, Reino Unido: PN 00004630, EUA: PN 00004526 e bateria M55



MC M55 (6x)



M55



Battery M55

- MC M56 (PN 00004674) compatível com Telefone DECT M56 UE: PN 00004656, Reino Unido: PN 00004653, EUA: PN 00004654 e/ ou bateria M56



MC M56 (6x)



M56



Battery M56

- MC M10 (PN 00004675) compatível com Telefone DECT M10 SC (PN 00004452)



MC M10 (6x)



M10 SC

- Kit de montagem em parede: brevemente disponível

<sup>1</sup> Disponível separadamente

## Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Página web Snom MC10](#) | [Snom Service Hub](#) | [Aprovações de tipo](#) | [Informações de garantia](#) | [Sedes da empresa](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logotipos Snom são marcas registradas da Snom Technology GmbH. Todas as especificações de produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.